

关于印发《民用爆炸物品生产企业 门禁式定员监控系统安全技术条件（修订）》 的通知

工安函〔2014〕31号

各省、自治区、直辖市民爆行业主管部门：

为进一步提升民爆行业信息化建设水平，我司根据《RFID 技术对工业炸药影响安全性研究》课题结论，组织修订了《民用爆炸物品生产企业门禁式定员监控系统安全技术条件》（附件一），现予印发。

2014年4月11号

民用爆炸物品生产企业门禁式定员监控系统 安全技术条件（修订）

一、系统构成

门禁式定员监控系统（以下简称“门禁系统”）是利用无障碍智能化门禁技术，对出入危险作业场所的人员进行统计、身份识别、现场显示、满员警示和超员报警的电子系统，主要适用于有操作定员要求的1.1级（含1.1*级）工业炸药及制品生产线危险工房（以下简称“工房”）。门禁系统宜运用智能卡、红外探测、视频监控、智能视频分析等技术组合实施系统功能。门禁系统要符合民爆行业现行标准规范和监管要求。

门禁系统通常由前端设备（包括探测设备、辅助光源、声光报警装置和显示屏等）、传输设备、控制/管理设备和显示/记录以及相应的系统软件构成。

门禁系统组建模式可采用前端设备通过多芯电缆与控制主机之间采用一对一专线相连的分线制，或采用前端设备通过其相应编址模块与控制主机之间采用一条总线相连的总线制。

二、基本功能

（一）进出人员身份识别与数量统计：对进出工房防护土堤（含通廊）的人员身份进行识别和统计，包括进出工房防护土堤的运输车辆内的人员。

（二）满员状态信息提示：对工房定员满员状态进行现场提示。

（三）超员状态报警：对工房出现超员情况系统报警，并同时在控制管理平台和现场报警显示。

（四）进出人员实时监控：探测范围要覆盖工房防护土堤（含通廊）每个进出口，识别要精准，现场报警与显示的响应时间不超过 2 秒。

（五）自动记录与储存：自动保存监控信息，并上传至企业监控中心，且同步备份，信息保存时间不低于 3 个月。

（六）具有兼容性和可扩展性，并具备故障自诊断、软件防篡改功能。

（七）在企业正常生产期间，系统能实现全天候、24 小时连续运行。

三、安全使用条件

（一）设置门禁系统的所有通道应具有完全开放性，确保人员无障碍通过。

（二）门禁系统应选用经国家认证和检验合格的设备。采用 RFID 技术时应满足以下规定：

1. RFID 标签运行方式应为无源型；

2. 工作频率应在 110KHz-140KHz（符合标准 ISO18000-2）或

13.56MHz±7KHz（符合标准 ISO18000-3）或 860MHz-960MHz（符合标准 ISO18000-6）频段范围内；

3. 电场强度应符合《ISO/IEC18000-6B/C 射频识别空中接口标准》、《800/900MHz 频段射频识别(RFID)技术应用规定》(信部无(2007)205 号)、《GB/T29768-2013 信息技术 射频识别 800/900MHz 空中接口协议》(2014 年 5 月实施)、《GB/T 28926-2012 射频识别 13.56MHz 标签基本电特性》的要求。

4. 应用范围限于乳化炸药、粉状乳化炸药、改性铵油炸药、水胶炸药和膨化硝铵炸药工房的门禁系统。

（三）门禁系统的探测设备、辅助光源、声光报警装置和显示屏等电气设备应设置于工房外（或通廊内）。设置于电气危险场所（含通廊）内的设备，要按照《民用爆破器材工程设计安全规范》和《民用爆炸物品危险作业场所监控系统设置要求》的规定，选用与危险场所类别相适应的产品。设置于室外的设备应采用外壳防护等级不低于 IP65 的产品，有雨棚防护条件时可选用外壳防护等级 IP54 的产品。设置于防护土堤进出口处的辅助光源、声光报警装置和显示屏等电气设备宜安装在土堤外侧。门禁系统的室外设备要具有防直击雷和防雷击电磁脉冲的保护措施。

（四）门禁系统应采用有线传输方式，线缆选择与敷设安装方式要满足《民用爆破器材工程设计安全规范》和《民用爆炸物品危险作业场所监控系统设置要求》的相关规定。

（五）门禁系统在断电情况下的备用电源应能保证连续工作不少于 60 分钟。

（六）门禁系统的控制管理平台应设置在监控室，系统独立运行，并具有联网功能。（接口方式见附件）

附件：民爆行业生产经营动态监控系统（一期工程）对民爆生产工房门禁式定员监控系统的数据上报接口

附件

民爆行业生产经营动态监控系统（一期工程）对民爆生产工房门禁式定员监控系统的数据上报接口

- 1、民爆生产工房门禁式定员监控系统（以下简称门禁系统）向民爆行业生产经营动态监控系统（一期工程）（以下简称一期工程）实时上报生产工房的在线人数。
- 2、为保障一期工程的安全，本数据上报接口针对指定的 IP 地址开放。因此，门禁系统应具有固定 IP 地址，并由生产点在一期工程中登记。
- 3、门禁系统每 1 分钟上报一次在线人数，24 小时全天上报。
- 4、本数据上报接口采用 WebServices 接口实现，定义如下：

（1）接口名称：gfzxrs

（2）接口输入参数：arg1（字符串），arg2（字符串），arg3（字符串）

arg1：生产点在一期工程的登录用户名；

arg2：生产点在一期工程的登录密码经过 MD5 加密后的字符串；

arg3：在线人数信息，采用 XML 格式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SCD_SRV>
  <SEND_MSG>
    <SCDDM>XXX</SCDDM>
    <GFS>
      <GF GFID="XXX">
        <ZXRS>XXX</ZXRS>
        <TIME>XXX</TIME>
      </GF>
      <GF GFID="XXX">
        <ZXRS>XXX</ZXRS>
        <TIME>XXX</TIME>
      </GF>
    </GFS>
  </SEND_MSG>
</SCD_SRV>
```

XML 中各字段项说明如下：

序号	字段项	名称	类型	是否可以为空	备注
1.	SCDDM	生产点代码	Varchar2	否	一期工程为生产点分配的代码
2.	GFID	工房编号	Varchar2	否	一期工程为工房分

					配的代码
3.	ZXRS	在线人数	Integer	否	整数, 无人时为“0”
4.	TIME	获取在线人数数据的时间	Varchar2	否	24 小时制, 格式为: YYYYMMDDHHMMSS

XML 示例如下:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SCD_SRV>
  <SEND_MSG>
    <SCDDM>1100000072031</SCDDM>
    <GFS>
      <GF GFID="110000007203101">
        <ZXRS>9</ZXRS>
        <TIME>20130828150923</TIME>
      </GF>
      <GF GFID="110000007203102">
        <ZXRS>8</ZXRS>
        <TIME>20130828150923</TIME>
      </GF>
    </GFS>
  </SEND_MSG>
</SCD_SRV>
```

(3) 接口返回值: 返回接口调用结果, XML 格式字符串:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SCD_SRV>
  <RETURN_MSG>
    <CODE>XXX</CODE>
    <CODE_CONTENT>XXX</CODE_CONTENT>
  </RETURN_MSG>
</SCD_SRV>
```

XML 中各字段项说明如下:

序号	字段项	名称	类型	是否可以为空	备注
1.	CODE	返回码	Varchar 2	否	请参见《返回码表》
2.	CODE_CONTENT	返回码说明	Varchar 2	是	请参见《返回码表》

返回码表：

返回码 (CODE)	返回码说明 (CODE_CONTENT)	说明
60000	无	接口调用成功
60001	请求的 IP 地址	IP 地址未登记，请登录一期工程进行登记
60002	请求的用户名和密码	用户名或者密码不对，请与一期工程的用 户名和密码核实
60003	请求的 XML 数据	XML 无法解析
60004	服务端故障说明	服务端故障
61001	请求的 XML 数据	生产点代码 (SCDDM) 数据异常
61002	请求的 XML 数据	工房编号 (GFID) 数据异常
61003	请求的 XML 数据	在线人数 (ZXRS) 数据异常
61004	请求的 XML 数据	获取在线人数的时间 (TIME) 数据异常
61009	其他错误	其他错误

XML 示例如下：

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SCD_SRV>
  <RETURN_MSG>
    <CODE>60001</CODE>
    <CODE_CONTENT>192.168.23.12</CODE_CONTENT>
  </RETURN_MSG>
</SCD_SRV>

```