

```

#include <WiFi.h>
#include <esp_now.h>

#define RXD0 3
#define TXD0 1

HardwareSerial Nexion(2);

#define vent 4

typedef struct {
    uint8_t id;

    float temperatura;
    float humedad;
    float calidadAire;
    bool vibracion;
    float voltaje;
    float amperaje;

} Mensaje;

Mensaje datos;

float temperatura = 0;
float humedad = 0;
float calidadAire = 0;
bool vibracion = false;
float voltaje = 0;
float amperaje = 0;

void OnDataRecv(const esp_now_recv_info_t *info,
                const uint8_t *incomingData,
                int len) {

    memcpy(&datos, incomingData, sizeof(datos));

    switch (datos.id) {

        case 1:

            temperatura = datos.temperatura;
            humedad = datos.humedad;

            Serial.println();
            Serial.println("==== DHT11 ====");

            break;

        case 2:

            calidadAire = map((int)datos.calidadAire, 0, 4095, 0, 100);

            Serial.println();
            Serial.println("==== MQ135 ====");

            if (calidadAire > 60) {
                digitalWrite(vent, HIGH);
            } else {
                digitalWrite(vent, LOW);
            }

            break;

        case 3:

            vibracion = datos.vibracion;

            Serial.println();
            Serial.println("==== MPU6050 ====");

            break;

        case 4:

            voltaje = datos.voltaje;

            Serial.println();
            Serial.println("==== Voltaje ====");

            break;

        case 5:

            amperaje = datos.amperaje;

            Serial.println();
            Serial.println("==== amperaje ====");

            break;

    }

    Serial.println("-----");

    Serial.print("Temperatura : ");
    Serial.print(temperatura);
    Serial.println(" °C");

    Serial.print("Humedad      : ");
    Serial.print(humedad);
    Serial.println(" %");

    Serial.print("MQ135          : ");
    Serial.println(calidadAire);

    Serial.print("Voltaje        : ");
    Serial.print(voltaje);
    Serial.println(" V");

    Serial.print("amperaje       : ");
    Serial.print(amperaje);
    Serial.println(" A");

    Serial.print("Vibracion      : ");

    if (vibracion)
        Serial.println("DETECTADA");
    else
        Serial.println("NORMAL");

    Serial.println("-----");

    Nexion.print("t5.txt=\");
    Nexion.print(humedad,1);
    Nexion.print("\");
    Nexion.write(0xFF);
    Nexion.write(0xFF);
    Nexion.write(0xFF);

    Nexion.print("t0.txt=\");
    Nexion.print(temperatura,1);
    Nexion.print("\");
    Nexion.write(0xFF);
    Nexion.write(0xFF);
    Nexion.write(0xFF);

    Nexion.print("t1.txt=\");
    Nexion.print(calidadAire);
    Nexion.print("\");
    Nexion.write(0xFF);
    Nexion.write(0xFF);
    Nexion.write(0xFF);

    if(vibracion)
        Nexion.print("t2.txt=\\"DETECTADA\\");
    else
        Nexion.print("t2.txt=\\"NORMAL\\");
    Nexion.write(0xFF);
    Nexion.write(0xFF);
    Nexion.write(0xFF);

    Nexion.print("t3.txt=\");
    Nexion.print(voltaje);
    Nexion.print("\");
    Nexion.write(0xFF);
    Nexion.write(0xFF);
    Nexion.write(0xFF);

    Nexion.print("t4.txt=\");
    Nexion.print(amperaje);
    Nexion.print("\");
    Nexion.write(0xFF);
    Nexion.write(0xFF);
    Nexion.write(0xFF);

}

void setup() {
    pinMode(vent,OUTPUT);

    Serial.begin(115200);

    Nexion.begin(9600, SERIAL_8N1, RXD0, TXD0);

    WiFi.mode(WIFI_STA);

    Serial.println("ESP32 Maestro");
    Serial.print("MAC: ");
    Serial.println(WiFi.macAddress());

    if (esp_now_init() != ESP_OK) {

        Serial.println("Error iniciando ESP-NOW");

        while (true);

    }

    esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);

    Serial.println("Esperando datos...");
}

void loop() {
}

```