

		Mode 5	Mode 1	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4 (nec)	Mode 6
		TP501	TP307	TP013	TP013	TP013	TP013	TP850
Notes/Comments	KEY Name (Matched to TP501)	2460 Code	7160 Code					
	KEY_POWER	0x50010a	0x2340a	0x2340a	0x49000a	0x49990a	0x200a	0x4ff0a
	KEY_MUTE	0x50010c	0x2340c	0x2340c	0x49000c	0x49990c	0x200c	0x4ff0c
	KEY_1	0x500111	0x23411	0x23411	0x490011	0x499911	0x2011	0x4ff11
	KEY_2	0x500112	0x23412	0x23412	0x490012	0x499912	0x2012	0x4ff12
	KEY_3	0x500113	0x23413	0x23413	0x490013	0x499913	0x2013	0x4ff13
	KEY_4	0x500114	0x23414	0x23414	0x490014	0x499914	0x2014	0x4ff14
	KEY_5	0x500115	0x23415	0x23415	0x490015	0x499915	0x2015	0x4ff15
	KEY_6	0x500116	0x23416	0x23416	0x490016	0x499916	0x2016	0x4ff16
	KEY_7	0x500117	0x23417	0x23417	0x490017	0x499917	0x2017	0x4ff17
	KEY_8	0x500118	0x23418	0x23418	0x490018	0x499918	0x2018	0x4ff18
	KEY_9	0x500119	0x23419	0x23419	0x490019	0x499919	0x2019	0x4ff19
RECALL (previous service) on RCU	KEY_REDO	0x50011e	0x2341e	0x2341e	0x49001e	0x49991e	0x201e	0x4ff1e
	KEY_0	0x500110	0x23410	0x23410	0x490010	0x499910	0x2010	0x4ff10
	KEY_INFO	0x50011d	0x2341d	0x2341d	0x49001d	0x49991d	0x201d	0x4ff1d
	KEY_VOLUMEUP	0x500163	0x2344d	0x23402	0x490002	0x499902	0x2002	0x4ff57
	KEY_VOLUMEDOWN	0x500164	0x2340d	0x23403	0x490003	0x499903	0x2003	0x4ff58
P+ on TP013	KEY_UP	0x500100	0x23400					0x4ff00
P- on TP013	KEY_DOWN	0x500101	0x23401					0x4ff01
V+ on TP013	KEY_RIGHT	0x500102	0x23402					0x4ff02
V- on TP013	KEY_LEFT	0x500103	0x23403					0x4ff03
	KEY_OK	0x50011f	0x2341f	0x2341f	0x49001f	0x49991f	0x201f	0x4ff1f
	KEY_CHANNELUP	0x500161	0x2340e	0x23400	0x490000	0x499900	0x2000	0x4ff55
	KEY_CHANNELDOWN	0x500162	0x2340f	0x23401	0x490001	0x499901	0x2001	0x4ff56
	KEY_MENU	0x50011a	0x2341a	0x2341a	0x49001a	0x49991a	0x201a	0x4ff1a
	KEY_EPG	0x50011b	0x2341b	0x2341b	0x49001b	0x49991b	0x201b	0x4ff1b
Archive on TP013	KEY_FILE	0x500151	0x23451	0x23451	0x490051	0x499951	0x2051	0x4ff51
Displays channel list on 7160	KEY_LIST		0x23409					
	KEY_EXIT	0x50011c	0x2341c	0x2341c	0x49001c	0x49991c	0x201c	0x4ff1c
	KEY_RED	0x50014d	0x2345f	0x2344d	0x49004d	0x49994d	0x204d	0x4ff0b
	KEY_GREEN	0x50010d	0x23453	0x2340d	0x49000d	0x49990d	0x200d	0x4ff0d
	KEY_YELLOW	0x50010e	0x23457	0x2340e	0x49000e	0x49990e	0x200e	0x4ff0e
	KEY_BLUE	0x50010f	0x2345b	0x2340f	0x49000f	0x49990f	0x200f	0x4ff0f
	KEY_OPTION	0x500165						
	KEY_SUBTITLE	0x500107	0x23407	0x23407	0x490007	0x499907	0x2007	0x4ff07
Teletext on RCU	KEY_TEXT	0x500147	0x23447	0x23447	0x490047	0x499947	0x2047	0x4ff47
Audio Track on RCU, could also look like KEY_HELP	KEY_AUDIO	0x500105	0x23405	0x23405	0x490005	0x499905	0x2005	0x4ff05
VFormat on RCU	KEY_VIDEO	0x500142	0x23442					0x4ff42
	KEY_ASPECT_RATIO	0x500143	0x23443					0x4ff43
	KEY_SLEEP	0x500144	0x23444	0x23444	0x490044	0x499944	0x2044	0x4ff44
TV-Radio on RCU	KEY_TV	0x500104	0x23404	0x23404	0x490004	0x499904	0x2004	0x4ff04
	KEY_RECORD	0x50014b	0x2344b	0x2344b	0x49004b	0x49994b	0x204b	0x4ff4b
	KEY_STOP	0x50014a	0x2344a	0x2344a	0x49004a	0x49994a	0x204a	0x4ff4a
S within a circle on TP800	KEY_SAT	0x50015e	0x2345e	0x2345e	0x49005e	0x49995e	0x205e	0x4ff5e
2460 'M' switch display DVB->Composite->Component	KEY_M	0x500140		0x23440	0x490040	0x499940	0x2040	
	KEY_REWIND	0x500145	0x23445	0x23445	0x490045	0x499945	0x2045	0x4ff45
	KEY_PAUSE	0x500106	0x23406	0x23406	0x490006	0x499906	0x2006	0x4ff06
	KEY_PLAY	0x500146	0x23446	0x23446	0x490046	0x499946	0x2046	0x4ff46
	KEY_FASTFORWARD	0x500148	0x23448	0x23448	0x490048	0x499948	0x2048	0x4ff48
	KEY_PREVIOUS	0x500150	0x23450	0x23450	0x490050	0x499950	0x2050	0x4ff50
	KEY_SLOW	0x500149	0x23449	0x23449	0x490049	0x499949	0x2049	0x4ff49
Also White on TP307	KEY_AB	0x50014c	0x2344c	0x2344c	0x49004c	0x49994c	0x204c	0x4ff4c
	KEY_NEXT	0x500152	0x23452	0x23452	0x490052	0x499952	0x2052	0x4ff52
Not used by Topfield 7160 firmware	KEY_AUX		0x23408					0x4ff08
	KEY_FAVORITES		0x2344e	0x23409	0x490009	0x499909	0x2009	
Not used by Topfield 7160 firmware, looks like PiP	KEY_FULL_SCREEN		0x2344f					
UHF on TP013 RCU	KEY_U			0x23443	0x490043	0x499943	0x2043	
TV/STB on TP013 RCU	KEY_T			0x23408	0x490008	0x499908	0x2008	
N/P on TP013 RCU	KEY_N			0x23442	0x490042	0x499942	0x2042	
	KEY_EJECTCD							0x4ff70
Title Menu on TP800	KEY_TITLE							0x4ff71
Disc Menu on TP800	KEY_D							0x4ff72
Portal (Asterix) on TP800	KEY_P							0x4ff40
	KEY_APPSELECT							0x4ff65