


**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер

Уренгойского филиала

ООО «Газпром энерго»

 **А.Л. Евдокимов**

« 01 » 08 2014 г.

## **ИНСТРУКЦИЯ**

**о порядке разработки и применения  
типовых и обычных программ и бланков переключений  
в электроустановках  
Уренгойского Филиала ООО «Газпром энерго»**

**г. Новый Уренгой  
2014 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Общая часть                                                                                         | <u>3</u>  |
| 2. Порядок составления и выдачи на рабочие<br>места типовых и обычных программ и бланков переключений. | <u>4</u>  |
| 3. Порядок применения типовых программ и бланков<br>переключений.                                      | <u>9</u>  |
| 4. Порядок пользования типовыми программами переключений<br>при выводе в ремонт и вводе в работу ВЛ.   | <u>11</u> |
| Приложение № 1. Образец типового бланка переключений.                                                  | <u>12</u> |
| Приложение № 2. Образец типовой программы переключений.                                                | <u>13</u> |
| Приложение № 3. Образец обычного бланка переключений.                                                  | <u>14</u> |
| Приложение № 4. Образец обычной программы переключений.                                                | <u>15</u> |

## 1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящая Инструкция о порядке разработки и применения типовых и обычных программ и бланков переключений в электроустановках Уренгойского Филиала ООО «Газпром энерго» (Далее Инструкция) разработана в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229) и «Инструкция по переключениям в электроустановках» СО 153-34.20.505-2003 (Утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 266.)

1.2. Цель Инструкции - совершенствование системы оперативных переключений в распределительных устройствах (РУ) подстанций и на ВЛ, установление единого порядка в вопросах составления, согласования, утверждения и применения программ, типовых и обычных бланков переключений, единых требований к содержанию программ и бланков переключений.

1.3. Знание настоящей Инструкции обязательно для всего оперативно - ремонтного персонала (персонал с правом непосредственного воздействия на органы управления электроустановок) и диспетчеров (оперативных руководителей - персонал, осуществляющий оперативное руководство в смене работой закрепленных за ним объектов) Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» (Далее - Филиала), а также для персонала ПЭТЛ и административно-технического персонала цехов и служб управлений Филиала, участвующего в составлении и согласовании программ, типовых и обычных бланков переключений.

1.4. Имеются следующие разновидности применяемых в Филиале программ и бланков переключений:

- **Типовые программы;**
- **Обычные программы;**
- **Типовые бланки;**
- **Обычные бланки.**

1.5. **Типовыми программами переключений** называются программы, составленные на повторяющиеся типовые переключения и сложные работы на одном или нескольких объектах с указанием конкретных диспетчерских наименований оборудования и маркировки цепей как в первичной схеме, так и устройствах РЗА, и устанавливающие однозначную последовательность операций (в том числе и проверочных) и действий на всех объектах, например, типовые программы по выводу в ремонт (вводу в работу) ВЛ-110кВ, типовые программы по проверке устройств РЗА.

1.6. **Обычными программами переключений** называются программы, составленные на нетиповые переключения и сложные работы (когда применение типовой программы невозможно или нецелесообразно) на одном или нескольких объектах с указанием конкретных диспетчерских наименований оборудования и маркировки цепей как в первичной схеме, так и в устройствах РЗА, и устанавливающие однозначную последовательность

операций (в том числе и проверочных) и действий на всех объектах, например, программы по включению в работу нового оборудования, программы по реконструкции ПС или ВЛ.

**1.7. Типовыми бланками переключений** называются бланки переключений, составленные для производства периодически повторяющихся оперативных переключений, выполняемых в пределах одной подстанции с указанием конкретных диспетчерских наименований оборудования и устройств РЗА и устанавливающие однозначную последовательность операций (в том числе и проверочных), например, типовые бланки переключений по выводу в ремонт (вводу в работу) трансформаторов, секций шин.

**1.8. Обычными бланками переключений** называются бланки переключений, составленные дежурным персоналом для производства разовых оперативных переключений (когда применение типовых бланков или программ переключений невозможно или нецелесообразно) на одном или нескольких объектах с указанием конкретных диспетчерских наименований оборудования и устройств РЗА, и устанавливающие однозначную последовательность операций (в том числе и проверочных).

В программах и бланках переключений, которые являются оперативными документами, должны быть установлены порядок и последовательность операций при проведении переключений в схемах электрических соединений электроустановок и цепях РЗА.

Бланки переключений (типовые бланки) должен использовать оперативно-диспетчерский персонал, непосредственно выполняющий переключения.

Программы переключений (типовые программы) должны применять оперативные руководители при производстве переключений в электроустановках разных уровней управления и разных энергообъектов.

Степень детализации программ должна соответствовать уровню диспетчерского управления.

Лицам, непосредственно выполняющим переключения, разрешается применять программы переключений соответствующего диспетчера, дополненные бланками переключений.

Типовые программы и бланки переключений должны быть скорректированы при изменениях в главной схеме электрических соединений электроустановок, связанных с вводом нового оборудования, заменой или частичным демонтажем устаревшего оборудования, реконструкцией распределительных устройств, а также при включении новых или изменениях в установленных устройствах РЗА.

**1.9. Составление и применение типовых и обычных программ и бланков переключений с отклонениями от требований настоящей Инструкции ЗАПРЕЩАЕТСЯ.**

## **2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ НА РАБОЧИЕ МЕСТА ТИПОВЫХ И ОБЫЧНЫХ ПРОГРАММ И БЛАНКОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ**



2.1. Перечни видов переключений, выполняемых по обычным бланкам переключений, по типовым бланкам переключений, а также перечень видов переключений, выполнение которых допускается без бланков переключений, приведены в «Инструкции по производству оперативных переключений в электроустановках Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго». В них же указано число и квалификация лиц, участвующих в тех или иных переключениях.

2.2. В каждом цехе, на каждом рабочем месте оперативного Филиала должен иметься перечень типовых бланков и типовых программ переключений для каждой ПС и для ВЛ, к которым подключены присоединения трансформаторов или которые подключены к РУ, обслуживаемые этим же оперативным персоналом.

2.3. Составление, согласование и утверждение типовых и обычных программ и бланков переключений производится в соответствии с требованиями, приведенными в Приказе № 450 от 02.07.2007г. Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго».

2.4. В программах и бланках переключений (типовых и обычных) должны быть записаны все операции с коммутационными аппаратами и цепями оперативного тока, операции с устройствами РЗА (а также с цепями питания этих устройств), операции по включению и отключению заземляющих ножей, установке и снятию переносных заземлений, операции по фазировке оборудования, операции с устройствами телемеханики и другие в очередности их выполнения.

В бланках и программах переключений должны указываться проверочные действия персонала, например, проверка отсутствия напряжения перед наложением заземлений (включением заземляющих ножей) на токоведущие части, проверка на месте отключенного положения выключателя, если следующей является операция с разъединителями.

В бланках и программах переключений должны указываться места установки и наименования плакатов и знаков безопасности

В том случае, когда на проведение очередной операции на данной электроустановке требуется получить распоряжение диспетчера в бланке (программе) переключений перед записью этой очередной операции должна быть сделана отметка "Выполняется по распоряжению диспетчера".

На каждом типовом бланке переключений должно быть указано для каких присоединений, какого задания и при какой схеме электроустановки он может быть применен.

2.5. В обычных программах переключений для работ по включению нового оборудования, включению оборудования после ремонта, проведению специальных испытаний или проверок устройств РЗА обязательно специальным разделом должны быть назначены ответственные лица за:

- **организацию работ по программе;**
- **производство переключений и работ в первичной схеме ПС, в цепях РЗА, на ВЛ и т.п.;**

- контроль за ходом выполнения программы и контроль за переключениями;
- обеспечение надежной работы связи и др.

Обычная и типовая программа переключений должна содержать исходную схему, поясняющую для какой схемы электроустановки она может быть применена.

2.6. Если вся последовательность операций по одному виду переключений не умещается на одной странице типового или обычного бланка переключений, то в конце каждой предыдущей страницы должна быть сделана запись: "Продолжение последовательности операций на странице № ", а в начале каждой последующей странице должна быть сделана запись: "Продолжение типового (обычного) бланка переключений № ".

2.7. Каждая операция или действие, вносимые в бланк или программу переключений, должны иметь порядковый номер.

2.8. Типовые программы и бланки переключений на сложные переключения и сложные виды работ разрабатываются персоналом Филиала заранее.

2.9. Обычные программы переключений на нетиповые переключения и сложные виды работ разрабатываются персоналом Филиала, как правило, заранее. При этом обычные программы переключений могут включать в себя виды работ и переключений, выполняемых по типовым программам и бланкам переключений.

2.10. Обычный бланк переключений составляется дежурным, получившим распоряжение (-принявшим решение) о переключении, как правило, непосредственно перед началом переключений и после записи в оперативный журнал распоряжения на производство переключений.

Допускается составление бланка переключений заблаговременно в течение смены оперативным персоналом, который будет производить переключения.

Для облегчения работы оперативного персонала, экономии времени и повышения безошибочности его действий составление бланков переключений рекомендуется производить с помощью ПК.

Основой для составления обычного бланка переключений могут являться типовые программы и бланки переключений. Обычные программы переключений руководящего оперативного персонала (диспетчеры ПДС), выполняющего переключения на нескольких объектах и координирующего действия по выполнению этих переключений подчиненного оперативного персонала, могут включать в себя виды оперативных переключений, выполняемых по отдельным типовым или обычным бланкам переключений, составленным подчиненным оперативным персоналом.

2.11. Лица, подписавшие типовые и обычные программы и бланки переключений, несут ответственность за правильность составления этих документов.

2.12. Типовым программам и типовым бланкам переключений присваивается порядковая нумерация (начиная с № 1), как правило, в пределах

одной подстанции. Допускается применение сквозной нумерации, также для программ по выводу в ремонт (вводу в работу) линий электропередачи или устройств РЗА. Рекомендуется **нечетные** номера присваивать типовым программам и бланкам переключений на **вывод в ремонт оборудования**, а **четные** - на **ввод оборудования в работу**.

2.13. Типовые программы и бланки переключений выдаются на каждое рабочее место оперативного персонала согласно перечню в одном экземпляре с оформлением распоряжения о вводе их в действие, бережно хранятся и используются персоналом для составления обычных бланков переключений.

Типовые программы и бланки переключений должны размножаться с помощью средств печати (копировальная техника) и выдаваться оперативному персоналу в нескольких экземплярах для однократного использования каждого из них.

Допускается размножать типовые программы и бланки переключений с помощью печатной техники (компьютерная техника - принтер) в случае отсутствия копировальной техники, в этом случае лицо (а), производящее (ие) переключения, обязан (ы) проверить правильность размноженного экземпляра с контрольным экземпляром и подписать экземпляр распечатанного типового бланка или программы переключений в соответствующих строках.

В виде исключения эти программы и бланки переключений могут быть использованы для непосредственного выполнения переключений при предотвращении и ликвидации технологического нарушения для сокращения времени на составление обычного бланка или программы переключений в случае отсутствия на рабочем месте их размноженных дубликатов.

2.14. Типовые бланки и программы переключений, используемые для производства оперативных переключений, выдаются оперативно - диспетчерскому персоналу в нескольких экземплярах для однократного использования каждого из них. Количество экземпляров определяется лицом, выдающим эти типовые бланки и программы переключений.

2.15. Экземпляры типовых бланков и программ переключений должны бережно храниться, причем отдельно на каждый вид переключений во избежание ошибочного применения бланка (части бланка, составленного на нескольких листах), не предназначенного для данного вида переключений.

Конкретный способ хранения типовых бланков и программ переключений на каждом рабочем месте определяется административно-техническим персоналом.

2.16. По мере использования типовых бланков переключений, их количество постоянно пополняется.

2.17. Бланки переключений (обычные и типовые) являются отчетными документами и должны храниться под строгим учетом. Оперативный персонал, получивший на рабочее место эти бланки (программы) обязан:

- **передавать по смене чистые обычные и типовые бланки переключений с записью номера последнего использованного типового или обычного бланка переключений в оперативном журнале;**



- нумеровать бланки переключений по порядку их заполнения с указанием при сдаче смены номера последнего заполненного обычного или типового бланка переключений;
- хранить использованные бланки переключений (в том числе и испорченные) по порядку их номеров.

2.18. Использованные бланки переключений должны храниться не менее 10 суток.

2.19. Если в схеме первичных соединений или цепях РЗиА электроустановки произошли изменения, исключающие возможность выполнения операций по отдельным пунктам типового бланка переключений, то составляется обычный бланк переключений и при этом оперативный персонал обязан сообщить о несоответствии типового бланка переключений схеме ПС, ТП, РП (если схема ПС, ТП, РП перед переключениями соответствовала нормальной) своему непосредственному административно-техническому руководству, который в свою очередь обязан сообщить изменения руководству ПДС и ПЭТЛ.

Запрещается оперативному персоналу самостоятельно вносить изменения и дополнения в типовые бланки переключений.

Запрещается производство оперативных переключений по типовому бланку при несоответствии типового бланка переключений (хотя бы одной операции) нормальной схеме ПС, ТП, РП.

2.20. Если в схеме первичных соединений или цепях РЗиА электроустановки произошли изменения, исключающие возможность выполнения операций по отдельным пунктам типовой программы переключений, то изменения и дополнения вносятся в соответствующие строки типовой программы переключений, при этом оперативный руководитель, производящий переключения, обязан сообщить о несоответствии типовой программы переключений нормальной схеме ПС, ТП, РП (если схема перед переключениями соответствовала нормальной) своему непосредственному административно-техническому руководству, который в свою очередь обязан сообщить изменения руководству ПДС и ПЭТЛ.

2.21. При изменениях в схеме первичной коммутации или устройствах РЗиА типовые программы и бланки переключений, ставшие в связи с этим непригодными, должны немедленно изыматься тем дежурным персоналом, в чью смену произошло это изменение.

Об изъятии пришедших в негодность типовой программы (или типового бланка) переключений дежурный обязан сделать запись в оперативном журнале и сообщить своему административно-техническому руководителю.

2.22. Административно-технический руководитель, получив сообщение дежурного об изъятии пришедших в негодность типовой программы или типового бланка переключений, обязан оповестить об изъятии весь оперативный персонал, использующий в работе эти типовые программы (типовые бланки) переключений, вышестоящий оперативный персонал, оформив распоряжение и направив телефонограммы.

После составления новая типовая программа или новый типовой бланк переключений должны быть доведены до оперативного персонала с оформлением соответствующих распоряжений и телефонограмм.

### **3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТИПОВЫХ И ОБЫЧНЫХ ПРОГРАММ И БЛАНКОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ**

3.1. Возможность применения типового бланка переключений определяется в следующем порядке:

- лицо, уполномоченное на подачу оперативных заявок, указывает в подаваемой на вышестоящий уровень диспетчерского управления заявке номера типовых бланков переключений, которые будут применены при реализации заявки;
- лицо, уполномоченное на рассмотрение, согласование и разрешение оперативных заявок, оформляет разрешение в рассматриваемой заявке на применение указанных типовых бланков переключений при реализации заявки;
- руководящий оперативный персонал, выдающий разрешение или распоряжение на реализацию заявки (производство оперативных переключений) разрешает применение типового бланка переключений с обязательной проверкой номера, даты утверждения и содержания типового бланка переключений и внесенных в него изменений;
- оперативный персонал, непосредственно производящий переключения по данному типовому бланку переключений, и лицо, контролирующее производство этих переключений, производят проверку соответствия действительной схемы подстанции исходной схеме, для которой составлен типовой бланк, а также проверку правильности указанной в типовом бланке последовательности операций и возможности выполнения переключений по данному типовому бланку по состоянию схемы.

3.2. В Филиале устанавливается следующий порядок применения типовых бланков переключений оперативным персоналом на подстанциях непосредственно при переключениях:

3.2.1. Получив задание от диспетчера на производство оперативных переключений, дежурный персонал подстанции записывает задание на «черновик», повторяет по записи и получает подтверждение диспетчера о том, что распоряжение понято правильно;

3.2.2. Записывает задание в оперативный журнал;

3.2.3. Проверяет по оперативной схеме или схеме-макету последовательность выполнения операций и при необходимости составляет обычный бланк переключений или подготавливает к использованию типовой бланк переключений;

3.2.4. О проверке типового бланка переключений и правильности изложенной в нем последовательности операций и проверочных действий в оперативном журнале после записи распоряжения на производство переключений должна быть сделана запись: "Типовой бланк переключений №



23/104 проверен, переключения в указанной в нем последовательности по состоянию схемы могут быть выполнены".

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** применять типовой бланк переключений в случае несоответствия схемы электроустановки той схеме, для которой составлен типовой бланк!

3.2.5. После проверки типового бланка переключений он подписывается лицом (ами), производящим (и) переключения, и лицом, контролирующим переключения.

3.2.6. На применяемом экземпляре типового бланка переключений проставляется (через дробь от постоянного номера) номер, проставленный через дробь последнего использованного типового бланка переключений.

3.2.7. На типовом бланке переключений отмечается время и дата начала производства переключений.

3.3. Образец типового бланка переключений приведен в Приложении № 1 к настоящей инструкции.

3.4. Для типовых бланков и программ переключений, используемых для непосредственного производства переключений по ним, устанавливается нумерация, состоящая из двух частей:

- **первая часть** - представляет собой порядковый номер согласно перечню типовых бланков переключений. Эта часть нумерации присваивается и наносится на типовой бланк переключений при его разработке и сохраняется на все время действия утвержденного перечня типовых бланков переключений данной подстанции, распределительного пункта, трансформаторной подстанции (группы ПС, ТП, РП).
- **вторая часть** - следующий проставленный через дробь порядковый номеру последнего использованного типового бланка или программы переключений, определенный в соответствии с хранящейся на рабочем месте оперативно-диспетчерского персонала папкой использованных типовых и обычных программ и бланков переключений. Эта часть присваивается и наносится дежурным персоналом на экземпляр применяемого для переключений типового бланка (через дробь от постоянного номера) непосредственно перед выполнением переключений.

3.5. Порядок непосредственного выполнения переключений с использованием типового бланка переключений аналогичен порядку выполнения переключений по обычному бланку переключений и описан в "Инструкции по производству оперативных переключений в электроустановках Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»".

3.6. После полного окончания переключений, типовой бланк переключений перечеркивается и отмечается время и дата окончания переключений.

3.7. Использованные типовые и обычные бланки переключений (в том числе и испорченные) хранятся по порядку номеров.

3.8. Образец обычного бланка переключений приведен в Приложении №3 к настоящей Инструкции.

#### **4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ТИПОВЫМИ ПРОГРАММАМИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРИ ВЫВОДЕ В РЕМОНТ И ВВОДЕ В РАБОТУ ВЛ**

4.1. Пакет утвержденных типовых программ переключений по выводу в ремонт и вводу в работу ВЛ-6, 10, 110кВ (контрольные экземпляры) хранятся на диспетчерских пунктах Филиала.

4.2. Программы переключений составлены для нормальной схемы сети и объектов, нормального состояния устройств РЗА, ПАА.

4.3. Диспетчер ПДС перед производством переключений копирует контрольный экземпляр типовой программы переключений или сверяет отпечатанную на принтере программу переключений с контрольным экземпляром на предмет ее соответствия.

Если схемы объектов отключаемой (включаемой) ВЛ и состояние устройств РЗА и ПАА нормальны, т. е. программа соответствует контрольному экземпляру, то она подписывается диспетчером и по ней производятся переключения.


Если в схеме объектов отключаемой (включаемой) ВЛ или в состоянии устройств РЗА, ПАА имеются отклонения от нормального состояния, то диспетчер ПДС на основании действующих инструкций, распоряжений вносит в нераспечатанную, скопированную программу соответствующие корректировки, подписывает ее, после чего по ней производит переключения или составляет обычную программу переключений.

О причине корректировки типовой программы переключений необходимо указать в конце программы.

Образец типовой программы переключений приведен в Приложении №2 к настоящей Инструкции.

Образец обычной программы переключений приведен в Приложении №4 к настоящей Инструкции.

Начальник ПДС



А. Н. Литвиненко

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
Уренгойского филиала  
ООО «Газпром энерго»  
\_\_\_\_\_ А.Л. Евдокимов  
« 01 » \_\_\_\_\_ 08 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Инструкции о порядке разработки и применения  
типовых и обычных программ и бланков переключений  
в электроустановках Уренгойского Филиала ООО «Газпром энерго»

ОБРАЗЕЦ  
типового бланка переключений.

УТВЕРЖДАЮ  
Должность (Ответственного лица  
по филиалу, управлению, службе)  
\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Типовой бланк переключений № \_\_\_\_\_  
Подстанция, распределительный пункт, ВЛ: \_\_\_\_\_  
Исходная схема: \_\_\_\_\_  
Задание: \_\_\_\_\_  
Начало \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.  
Конец \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Последовательность производства операций при переключении

| № пункта | Порядок производства переключений | Где и чем производится операция |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1        |                                   |                                 |
| 2        |                                   |                                 |
|          |                                   |                                 |
| 3        |                                   |                                 |
| ....     |                                   |                                 |
|          |                                   |                                 |
| 10       |                                   |                                 |

Начальник (Ст. диспетчер) ПДС \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
Начальник ПЭТЛ (Управления, службы) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
  
Переключения производит: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
Переключения контролирует: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Начальник ПДС

А. Н. Литвиненко



УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
Уренгойского филиала  
ООО «Газпром энерго»  
\_\_\_\_\_ А.Л. Евдокимов  
« 01 » \_\_\_\_\_ 08 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Инструкции о порядке разработки и применения  
типовых и обычных программ и бланков переключений  
в электроустановках Уренгойского Филиала ООО «Газпром энерго»

ОБРАЗЕЦ  
Типовой программы переключений.

УТВЕРЖДАЮ  
Должность (Ответственного лица  
по филиалу, управлению, службе)  
\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Типовая программа переключений № \_\_\_\_\_

Начало \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.  
Конец \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.  
Задание: \_\_\_\_\_

Последовательность производства операций при переключении

| № пункта | Объект | Содержание распоряжения | Задание принял (Ф.И.О.) | Время выдачи распоряжения | Время выполнения распоряжения |
|----------|--------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1        |        |                         |                         |                           |                               |
| 2        |        |                         |                         |                           |                               |
|          |        |                         |                         |                           |                               |
| 3        |        |                         |                         |                           |                               |
| ....     |        |                         |                         |                           |                               |
|          |        |                         |                         |                           |                               |
| 10       |        |                         |                         |                           |                               |
|          |        |                         |                         |                           |                               |

Начальник (Ст. диспетчер) ПДС \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
Начальник ПЭТЛ (Управления, службы) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
  
Исключены пункты №№: \_\_\_\_\_  
Изменены пункты №№: \_\_\_\_\_  
Типовая программа проверена, переключения по состоянию схемы и режиму работы оборудования могут быть выполнены.  
  
Переключения производит диспетчер ПДС: \_\_\_\_\_

Начальник ПДС

А. Н. Литвиненко

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Уренгойского филиала

ООО «Газпром энерго»

А.Л. Евдокимов

« 01 » 08 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Инструкции о порядке разработки и применения  
типовых и обычных программ и бланков переключений  
в электроустановках Уренгойского Филиала ООО «Газпром энерго»

ОБРАЗЕЦ

обычного бланка переключений.

Бланк переключений № \_\_\_\_\_

Подстанция, распределительный пункт, ВЛ: \_\_\_\_\_

Исходная схема: \_\_\_\_\_

Задание: \_\_\_\_\_

Начало \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. « \_\_\_\_\_ » 201 \_\_\_\_\_ г.

Конец \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. « \_\_\_\_\_ » 201 \_\_\_\_\_ г.

Последовательность производства операций при переключении

| №<br>пункта | Порядок производства переключений | Где и чем производится<br>операция |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1           |                                   |                                    |
| 2           |                                   |                                    |
|             |                                   |                                    |
| 3           |                                   |                                    |
| ....        |                                   |                                    |
|             |                                   |                                    |
|             |                                   |                                    |
| 10          |                                   |                                    |
|             |                                   |                                    |

Бланк заполнил и переключение производит: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Бланк проверил и переключение контролирует: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Начальник ПДС



А. Н. Литвиненко

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
Уренгойского филиала  
ООО «Газпром энерго»  
\_\_\_\_\_ А.Л. Евдокимов  
« 01 » \_\_\_\_\_ 08 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к Инструкции о порядке разработки и применения  
типовых и обычных программ и бланков переключений  
в электроустановках Уренгойского Филиала ООО «Газпром энерго»

ОБРАЗЕЦ  
Обычной программы переключений.

УТВЕРЖДАЮ  
Должность (Ответственного лица  
по филиалу, управлению, службе)  
\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Программа переключений № \_\_\_\_\_

Начало \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.  
Конец \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.  
Задание: \_\_\_\_\_


Последовательность производства операций при переключении

| № пункта | Объект | Содержание распоряжения | Задание принял (Ф.И.О.) | Время выдачи распоряжения | Время выполнения распоряжения |
|----------|--------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1        |        |                         |                         |                           |                               |
| 2        |        |                         |                         |                           |                               |
|          |        |                         |                         |                           |                               |
| 3        |        |                         |                         |                           |                               |
| ....     |        |                         |                         |                           |                               |
|          |        |                         |                         |                           |                               |
|          |        |                         |                         |                           |                               |
| 10       |        |                         |                         |                           |                               |
|          |        |                         |                         |                           |                               |

Начальник (Ст. диспетчер) ПДС \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
Начальник ПЭТЛ (Управления, службы) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Переключения производит диспетчер ПДС: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Начальник ПДС



А. Н. Литвиненко