Checklist d'audit : Sécurisation d'un réseau Wi-Fi d'entreprise

Auteur : Dimarc Rakotoarisoa | Date : Octobre 2026

---

1. Objectif et Public cible

Objectif : Standardiser l'audit de sécurité de base d'un réseau Wi-Fi d'entreprise (PME). Cette procédure s'applique à tous les constructeurs (Cisco, Ubiquiti, MikroTik, Aruba). Les noms des menus varient selon l'interface.

Public cible :

- **Techniciens réseau / Administrateurs système :** Exécuter rapidement l'audit et remplir le rapport.
- **Techniciens juniors / Alternants :** Apprendre les points de sécurité fondamentaux et localiser les menus selon les constructeurs (indications en italique).
- **Prestataires IT (MSP) :** Standardiser les interventions des équipes chez différents clients.

2. Prérequis

Avant l'audit, vérifier la disponibilité des éléments suivants :

- Ordinateur portable avec carte Wi-Fi.
- Identifiants administrateur (contrôleur Wi-Fi ou routeur).
- Accès physique aux bornes Wi-Fi.
- Autorisation écrite du client (obligatoire).

3. Check-list d'audit (10 points)

Cocher la case si le point est conforme. Les indications en italique localisent les réglages pour les techniciens débutants.

A. Chiffrement et Authentification

- ☐ **1. Protocole de chiffrement :** Activer **WPA3** ou **WPA2-Enterprise**. Désactiver WEP et WPA1.
  💡 *Où le trouver : Ubiquiti (Settings > Wireless) · Cisco (WLANs > Security) · MikroTik (Wireless > Security Profiles).*
- ☐ **2. Authentification :** Configurer un **serveur RADIUS** (ex: Active Directory). Éviter le mot de passe partagé (PSK) pour les entreprises.
  💡 *Où le trouver : Chercher les options “Enterprise” ou “802.1X” dans les réglages du SSID.*

- [ ] **3. Mot de passe administrateur :** Modifier le **mot de passe par défaut** (ex: admin/admin).
  💡 *Où le trouver : System > Administration (ou équivalent).*

B. Isolation et Gestion des accès

- [ ] **4. Réseau invité :** Activer un **réseau “Guest” isolé** du réseau principal.
  💡 *Où le trouver : Ubiquiti (Client Isolation) · Cisco (Guest VLAN) · Aruba (Role-based access).*
- [ ] **5. Portail captif :** Activer un **portail captif** avec conditions d'utilisation (CGU) sur le réseau invité.
- [ ] **6. Filtrage MAC :** (Optionnel) Activer le **filtrage des adresses MAC**. *Note : contournable, à utiliser en complément.*
- [ ] **7. WPS :** Désactiver la fonction **WPS** (faille de sécurité).
  💡 *Où le trouver : MikroTik (Onglet WPS) · TP-Link (Wireless > WPS).*

C. Configuration physique et couverture

- [ ] **8. Puissance d'émission :** Réduire la **puissance d'émission** pour couvrir uniquement les locaux (éviter le wardriving).
- [ ] **9. Firmware :** Mettre à jour les **bornes et le contrôleur** vers la dernière version.
- [ ] **10. SSID :** Renommer le **réseau** pour ne pas exposer d'informations sensibles (ex: “Entreprise_Compta”).

4. Livrable (Rapport d'audit)

À la fin de la procédure, rédiger un rapport de synthèse pour le client final. Le rapport contient :

1. **Tableau récapitulatif :** Statut “Conforme” ou “Non conforme” pour les 10 points.
2. **Vulnérabilités critiques :** Failles majeures à corriger sous 48h (ex: WPS activé, mot de passe par défaut).
3. **Recommandations :** Actions à moyen terme (ex: passage à un serveur RADIUS, mise à jour matérielle).

5. Dépannage

⚠️ **Paramètres introuvables :** Vérifier la connexion en mode “Super Admin” (et non “Lecture seule”). Les options avancées sont souvent masquées.
⚠️ **Réseau invité non isolé :** Vérifier la configuration des VLANs sur le switch. Le VLAN invité doit pointer vers une passerelle bloquant l'accès au VLAN principal.