PLACA A - a donde va cada pata (cada agujero)

Agujeros de la fila de arriba: son los puntos para unir las placas entre si con cable (GND, +5 V, +12 V y las senales). Cada uno se conecta a las piezas de esta placa (con pista o con el puente de alambre magenta que sale de el) y, por fuera, con un cable al agujero del mismo nombre de la otra placa.

Red	Agujero de esta placa	Se une con cable a
GND (tierra)	agujero rotulado 'GND (tierra)' en la fila de arriba	el mismo agujero rotulado 'GND (tierra)' de la placa B, placa C
f	agujero rotulado 'f' en la fila de arriba	el mismo agujero rotulado 'f' de la placa B
m	agujero rotulado 'm' en la fila de arriba	el mismo agujero rotulado 'm' de la placa B
pwm	agujero rotulado 'pwm' en la fila de arriba	el mismo agujero rotulado 'pwm' de la placa C
setn	agujero rotulado 'setn' en la fila de arriba	el mismo agujero rotulado 'setn' de la placa B
sh	agujero rotulado 'sh' en la fila de arriba	el mismo agujero rotulado 'sh' de la placa B
+5 V	agujero rotulado '+5 V' en la fila de arriba	el mismo agujero rotulado '+5 V' de la placa B, placa C
+12 V	agujero rotulado '+12 V' en la fila de arriba	el mismo agujero rotulado '+12 V' de la placa B, placa C

El cobre que rodea las pistas es GND (tierra). Los puentes P1, P2... son alambres por el lado de piezas (ver vista de componentes).

Pieza	Pata	Red	Se une con
ALA.BZ	+	+12 V	REG.Q1.C, ENT.D1.K, REG.Rz.1, ENT.Cin.+, ENT.TBM.M+, POT.Dfw.K y 1 mas
ALA.BZ	-	ALA.cz	ALA.Q6.C
ALA.Dl	A	ALA.nl	ALA.Rl.2
ALA.Dl	K	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas)
ALA.Q6	B	ALA.ba	ALA.Rb.2
ALA.Q6	C	ALA.cz	ALA.BZ.-
ALA.Q6	E	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas) [puente de alambre P16]
ALA.Rb	1	f	ALA.Rl.1, X.f [puente de alambre P7]
ALA.Rb	2	ALA.ba	ALA.Q6.B
ALA.Rl	1	f	ALA.Rb.1, X.f
ALA.Rl	2	ALA.nl	ALA.Dl.A
ENT.Cin	+	+12 V	ENT.D1.K, ENT.TBM.M+, X.+12V, REG.Q1.C, REG.Rz.1, ALA.BZ.+ y 1 mas
ENT.Cin	-	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas)
ENT.D1	A	vin	ENT.J1.+12V
ENT.D1	K	+12 V	ENT.Cin.+, ENT.TBM.M+, X.+12V, REG.Q1.C, REG.Rz.1, ALA.BZ.+ y 1 mas
ENT.J1	+12V	vin	ENT.D1.A
ENT.J1	GND	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas) [puente de alambre P19]
ENT.TBM	M+	+12 V	ENT.Cin.+, X.+12V, REG.Q1.C, ENT.D1.K, REG.Rz.1, POT.Dfw.K y 1 mas
ENT.TBM	M-	dm	POT.M1.D, POT.Dfw.A
ENT.TBN	5V	+5 V	TMP.Ra.1, U2.8, REG.C2.1, REG.Cout.+, REG.Q1.E, POT.Q3.C y 2 mas
ENT.TBN	NTC	tnode	TMP.Rfix.1, U2.2
POT.Dfw	A	dm	POT.M1.D, ENT.TBM.M-

Pieza	Pata	Red	Se une con
POT.Dfw	K	+12 V	REG.Q1.C, ENT.TBM.M+, X.+12V, ALA.BZ.+, ENT.Cin.+, ENT.D1.K y 1 mas
POT.M1	D	dm	POT.Dfw.A, ENT.TBM.M-
POT.M1	G	POT.gate	POT.Rpd.1, POT.Rg.2
POT.M1	S	sh	POT.Rsh.1, X.sh
POT.Q3	B	POT.pwmg	POT.Q4.B, U10.3 [puente de alambre P5]
POT.Q3	C	+5 V	U10.14, REG.Q1.E, REG.Cout.+, REG.C2.1, TMP.Ra.1, X.+5V y 2 mas [puente de alambre P10]
POT.Q3	E	POT.g	POT.Q4.E, POT.Rg.1 [puente de alambre P3]
POT.Q4	B	POT.pwmg	POT.Q3.B, U10.3 [puente de alambre P4]
POT.Q4	C	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas) [puente de alambre P13]
POT.Q4	E	POT.g	POT.Q3.E, POT.Rg.1 [puente de alambre P3]
POT.Rg	1	POT.g	POT.Q4.E, POT.Q3.E
POT.Rg	2	POT.gate	POT.Rpd.1, POT.M1.G
POT.Rpd	1	POT.gate	POT.Rg.2, POT.M1.G
POT.Rpd	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas)
POT.Rsh	1	sh	POT.M1.S, X.sh
POT.Rsh	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas) [puente de alambre P15]
REG.C2	1	+5 V	REG.Cout.+, REG.Q1.E, X.+5V, POT.Q3.C, U10.14, ENT.TBN.5V y 2 mas
REG.C2	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas)
REG.Cout	+	+5 V	REG.Q1.E, REG.C2.1, X.+5V, POT.Q3.C, U10.14, TMP.Ra.1 y 2 mas
REG.Cout	-	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas)
REG.DZ	A	REG.N1	REG.Rtr.W
REG.DZ	K	REG.bz	REG.Rz.2, REG.Q1.B [puente de alambre P6]
REG.Q1	B	REG.bz	REG.DZ.K, REG.Rz.2 [puente de alambre P6]
REG.Q1	C	+12 V	ENT.TBM.M+, ENT.Cin.+, X.+12V, ENT.D1.K, REG.Rz.1, POT.Dfw.K y 1 mas
REG.Q1	E	+5 V	REG.Cout.+, REG.C2.1, X.+5V, POT.Q3.C, U10.14, TMP.Ra.1 y 2 mas [puente de alambre P11]
REG.Rtr	1	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas)
REG.Rtr	3	NC	sin conexion (solo soldar la pata)
REG.Rtr	W	REG.N1	REG.DZ.A
REG.Rz	1	+12 V	REG.Q1.C, ENT.D1.K, ENT.Cin.+, ENT.TBM.M+, ALA.BZ.+, X.+12V y 1 mas
REG.Rz	2	REG.bz	REG.DZ.K, REG.Q1.B
TMP.Ra	1	+5 V	U2.8, ENT.TBN.5V, POT.Q3.C, U10.14, REG.Q1.E, REG.Cout.+ y 2 mas [puente de alambre P12]
TMP.Ra	2	TMP.rt	TMP.T1.1
TMP.Rb	1	TMP.rb2	TMP.T1.3
TMP.Rb	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas) [puente de alambre P18]
TMP.Rfix	1	tnode	U2.2, ENT.TBN.NTC

Pieza	Pata	Red	Se une con
TMP.Rfix	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas) [puente de alambre P18]
TMP.Rh	1	setn	U2.1, X.setn [puente de alambre P8]
TMP.Rh	2	TMP.ref	TMP.T1.W, U2.3
TMP.T1	1	TMP.rt	TMP.Ra.2
TMP.T1	3	TMP.rb2	TMP.Rb.1
TMP.T1	W	TMP.ref	TMP.Rh.2, U2.3
U10	1	pwm	X.pwm [puente de alambre P2]
U10	10	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas)
U10	11	NC	sin conexion (solo soldar la pata)
U10	12	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas)
U10	13	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas)
U10	14	+5 V	POT.Q3.C, U2.8, REG.Q1.E, REG.Cout.+, REG.C2.1, TMP.Ra.1 y 2 mas [puente de alambre P10]
U10	2	m	X.m [puente de alambre P1]
U10	3	POT.pwmg	POT.Q3.B, POT.Q4.B [puente de alambre P5]
U10	4	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas)
U10	5	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas) [puente de alambre P14]
U10	6	NC	sin conexion (solo soldar la pata)
U10	7	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas)
U10	8	NC	sin conexion (solo soldar la pata)
U10	9	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas) [puente de alambre P13]
U2	1	setn	TMP.Rh.1, X.setn
U2	2	tnode	TMP.Rfix.1, ENT.TBN.NTC
U2	3	TMP.ref	TMP.Rh.2, TMP.T1.W
U2	4	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas)
U2	5	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas) [puente de alambre P17]
U2	6	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas)
U2	7	NC	sin conexion (solo soldar la pata)
U2	8	+5 V	TMP.Ra.1, U10.14, POT.Q3.C, ENT.TBN.5V, REG.Q1.E, REG.Cout.+ y 2 mas [puente de alambre P12]
X	+12V	+12 V	ENT.TBM.M+, ENT.Cin.+, REG.Q1.C, ENT.D1.K, REG.Rz.1, POT.Dfw.K y 1 mas
X	+5V	+5 V	REG.Q1.E, REG.Cout.+, REG.C2.1, POT.Q3.C, U10.14, TMP.Ra.1 y 2 mas [puente de alambre P11]
X	GND	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (23 patas) [puente de alambre P19]
X	f	f	ALA.Rb.1, ALA.Rl.1 [puente de alambre P7]
X	m	m	U10.2 [puente de alambre P1]
X	pwm	pwm	U10.1 [puente de alambre P2]
X	setn	setn	TMP.Rh.1, U2.1 [puente de alambre P8]
X	sh	sh	POT.M1.S, POT.Rsh.1