

Descripción de los cambios hechos a las librerías

- **Nextion**

Documentación: <https://nextion.tech/faq-items/iteadlib-arduino-nextion-library/>

Código original: https://github.com/itead/ITEADLIB_Arduino_Nextion

El cambio se realiza en el archivo NexUpload.cpp entre las líneas 17-42 y se debe a que en Arduino UNO/Mega, al tener pocos puertos serie, era necesario usar SoftwareSerial para crear un puerto UART adicional y comunicar el Nextion. En cambio, el ESP32 ya cuenta con varios puertos UART hardware, mucho más rápidos y fiables, por lo que se reemplaza SoftwareSerial por HardwareSerial.

- **PreMo - Virtual Path Following**

Documentación: <https://www.arduino-libraries.info/libraries/pre-mo-virtual-path-following>

Código original: <https://github.com/purwar2016/PreciseMovement-library>

La biblioteca PreMo - Virtual Path Following fallaba porque tenía argumentos por defecto escritos dos veces, tanto en los archivos de cabecera (.h) como en los de implementación (.cpp). En C++ eso no está permitido: los valores por defecto deben declararse solo una vez, normalmente en el .h.

Por eso, la corrección consistió en eliminar los valores por defecto de las definiciones en los .cpp y dejarlos únicamente en los .h. Con este cambio, la librería ya compila bien tanto en el Arduino IDE local como en Arduino Cloud.

Los cambios no deberían afectar la ejecución en otro entorno pues lo que se hizo fue aplicar buenas prácticas, sin embargo, para aplicar las correcciones se copió el código que generaba errores de compilación y se colocaron como comentarios junto a las líneas modificadas por lo que es fácil ver el cambio.