

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО «ПромАвтоматика-Т»

Датчик частоты вращения FS

ПАСПОРТ

ПТГЦ.000402.00 ПС

Серийный номер датчика **FS**-__-__-__-__-__ № __

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование изделия - датчик частоты вращения серии FS.

1.2 Обозначение изделия.

FS-__-__-__-__-__-__ - № __ - Серийный номер
Комплектность кабелем (М)
Тип присоединения:
СА – встроенный кабель,
С1 – с разъемом.
Длина в мм.
Диаметр в мм.
Тип выходного сигнала:
А – аналоговый,
РР – push-pull.

1.3 Основные технические данные

Наименование характеристики	Значение характеристики
Метрологические характеристики	
Диапазон измерений частоты вращения, об/мин (Гц)	от 5 до 99999 (от 0,083 до 16 66,65)
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты вращения, Гц (об/мин)	±0,017 (±1)
Технические характеристики	
Параметры электрического питания: - напряжение питания постоянного тока, В	от 10 до 24
Потребляемая мощность, Вт, не более:	2,51
Время установления рабочего режима, с, не более	1
Рабочие условия измерений: - температура окружающей среды, °С	от -40 до +135
Габаритные размеры (длина × диаметр), мм, не более	130×24

	0,3
Характеристики надежности	
Средний срок службы, лет, не менее	10

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
Датчик тахометрический	FS	1
Крепежные принадлежности (2 гайки)	ПТГЦ.000402.10-20 или ПТГЦ.000402.10-30	1
Ответный кабель с разъемом	ПТГЦ.000402.40	*
Блок BFS	ПТГЦ.000402.10	**
Руководство по эксплуатации	ПТГЦ.000402.00 РЭ	***
Паспорт	ПТГЦ.000402.00 ПС	1
Методика поверки	ПТГЦ.000402.00 МП	****
Свидетельство об утверждении типа средств измерения	ПТГЦ.000402.00 ОТ	****
П р и м е ч а н и я: * В соответствии со спецификацией (по умолчанию длинна постоянно присоединенного кабеля 0,5м); ** Поставляется в комплекте с датчиком FS-A *** Один экземпляр в один адрес поставки; **** Предоставляется по требованию заказчика.		

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СЕРИИ FS-PP

№	ЦВЕТ ПРОВОДА	НАЗНАЧЕНИЕ
1	Коричневый	Питание + 24 В
2	Белый	Питание 0 В
3	Желтый	Сигнал
4	Зеленый	Питание 0 В
5	Черный	Экран

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СЕРИИ FS-A

№	ЦВЕТ ПРОВОДА	НАЗНАЧЕНИЕ
1	Коричневый	Сигнал +
2	Белый	Сигнал –
3	Черный	Экран

4 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Изделие упаковано ООО «ПромАвтоматика-Т» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Гарбуль А.Е.
расшифровка подписи

Изделие FS №_____ изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

ПТГЦ.000402.00 ТУ

Ларионова С.А.

расшифровка подписи

ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

6 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

[illegible]

7 РЕМОНТ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ**7.1 Краткие записи о произведенном ремонте**

Изделие FS № _____

8 ПОВЕРКА

Изделие проверено в соответствии с методикой поверки, см. ПТГЦ.000402.00 РЭ, приложение А.

8.1 Сведения о поверке

Дата поверки	Вид поверки	Результаты поверки	Подпись и клеймо проверителя

9 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предполагаемый срок службы **10** лет.

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки.

В течение указанного срока службы изделия предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов и замену вышедших из строя составных частей изделия.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя, в результате несоблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель:

ООО "ПромАвтоматика-Т"

194044, г.Санкт-Петербург

Пироговская наб., 17/5,

Тел./факс (812) 603-23-10

E-mail: pa@pa.ru