

[← Go Back](#)

Hardware

[Home](#) / [Hardware](#) / [Hardware](#) /[digitalRead\(\)](#)

ON THIS PAGE

Beschreibung

[Syntax](#)[Parameter](#)[Rückgabewert](#)[Beispielcode](#)[Anmerkung](#)[Siehe auch](#)

digitalRead()

Last revision ♦ 16.05.2024

[Help](#)

Beschreibung

Liest einen Wert von einem vorgegebenen Digitalpin ein, entweder `HIGH` oder `LOW`.

Syntax

```
digitalRead(pin)
```

Parameter

`pin`: Die Nummer des Arduino-Digitalpins, welcher gelesen werden soll.

Rückgabewert

`HIGH` oder `LOW`

Beispielcode

Setzt Pin 13 auf den gleichen Wert wie Pin 7, welcher als Eingang definiert ist.



```
1  int ledPin = 13; // L
2      int inPin = 7;
3      int val = 0;
4
5      void setup() {
6          pinMode(ledPin,
7          pinMode(inPin,
8      }
9
10     void loop() {
11         val = digitalRe
12         digitalWrite(le
13     }
```

Anmerkungen und Warnungen

Wenn der Pin nicht mit
irgendetwas verbunden ist, kann
`digitalRead()` entweder
`HIGH` oder `LOW` (das passiert
völlig zufällig) zurückgeben.

Die analogen Inputpins können
als Digitalpins verwendet
werden mit den Namen A0, A1,
etc. Eine Ausnahme bilden die
Pins A6 und A7 von Arduino
Nano, Pro Mini und Mini, die nur
als analoge Eingänge verwendet
werden können.

Siehe auch

([Beschreibung der](#)

digitalen Pins)

Suggest changes	Need support?	License & Trademar
The content on docs.arduino.cc is facilitated through a public GitHub repository. If you see anything wrong, you can edit this page here .	Help Center Ask the Arduino Forum Discover Arduino Discord	The Arduino documentatic is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 license. Arduino and the Arduino logo are trademarks of registered trademarks of Arduino S.r.l.

Was this article helpful?

