

[← Go Back](#)

De

Language Reference

Funktionen

Digital I/O

[digitalRead\(\)](#)[digitalWrite\(\)](#)[pinMode\(\)](#)

Mathematik

[abs\(\)](#)[constrain\(\)](#)[map\(\)](#)[max\(\)](#)[min\(\)](#)[pow\(\)](#)[sq\(\)](#)[sqrt\(\)](#)

Bits and Bytes

[bit\(\)](#)[bitClear\(\)](#)[bitRead\(\)](#)[bitSet\(\)](#)[bitWrite\(\)](#)[highByte\(\)](#)[lowByte\(\)](#)

Analog I/O

[analogRead\(\)](#)[analogReadResolution\(\)](#)[analogReference\(\)](#)[analogWrite\(\)](#)[analogWriteResolution\(\)](#)[Home](#) / [Programming](#) / [Language Reference](#) / [Funktionen](#) /[pinMode\(\)](#)

pinMode()

Last revision [◇](#) 16.05.2024

Beschreibung

Konfiguriert den spezifizierten Pin als Input oder Output. Für mehr Informationen siehe: [Beschreibung der digitalen Pins](#).

Seit Arduino 1.0.1 ist es möglich, den internen Pull-Up-Widerstand mit dem Modus `INPUT_PULLUP` zu setzen. Der `INPUT`-Modus deaktiviert den internen Pull-Up-Widerstand komplett.

Syntax

`pinMode(pin, mode)`

Parameter

`pin`: Die Arduino-Pinnummer, auf der der Pinmodus gesetzt werden soll.

`mode`: `INPUT`, `OUTPUT` oder `INPUT_PULLUP`. (Für mehr Informationen siehe: [Beschreibung der digitalen Pins](#))

ON THIS PAGE

Beschreibung

[Syntax](#)[Parameter](#)[Rückgabewert](#)[Beispielcode](#)[Anmerkungen und Warnungen](#)[Siehe auch](#)[Help](#)

Rückgabewert

Nichts.

Beispielcode

Der Code deklariert Digitalpin 13 als `OUTPUT` und alterniert auf diesem Pin von **HIGH** auf **LOW** mit einem Abstand von einer Sekunde.

```
1 void setup() {  
2     pinMode(13, OUT  
3 }  
4  
5 void loop() {  
6     digitalWrite(13  
7     delay(1000);  
8     digitalWrite(13  
9     delay(1000);  
10 }
```

Anmerkungen und Warnungen

Die analogen Inputpins können als Digitalpins verwendet werden mit den Namen A0, A1, etc.

Siehe auch

([Beschreibung der digitalen Pins](#))

Suggest **Need** **License &**
changes **support?** **Trademar**

The content on docs.arduino.cc is facilitated through a public GitHub repository. If you see anything wrong, you can edit this page [here](#).

[Help Center](#)
[Ask the Arduino Forum](#)
[Discover Arduino Discord](#)

The Arduino documentation is licensed under the [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0](#) license. Arduino and the Arduino logo are trademarks of registered trademarks of Arduino S.r.l.

Was this article helpful?

