

- модуль “Школа” (базовая версия).

Для работы с пропусками проектом предусматривается установка принтера и ламинатора (оборудование передается заказчику для установки в кабинете персонала ответственного за оформление пропусков).

1.3.2. Система контроля и управления доступом. Электромагнитные замки.

Проектом предусматривается установка системы контроля и управления доступом на **7 точек доступа**, в т.ч. обеспечивающих ограничение и контроль входа/выхода в здание (5 точек доступа) и контроль входа в здание (2 точки доступа). На объекте предусматривается установка двух сетевых контроллеров управления доступом “PERCo-CT/L14.1” у поста дежурного.

Электропитание считывателей двери выполняется отдельной линией 12В выполненной кабелем ВВГнг(А)LS LTx 2х1.5 (по схеме CDP1W) и прокладывается совместно с линией RS 485 выполненной кабелем ParLan F/UTP Cat5e PVC нг(А)-LS LTx 4х2х0.52 (по схеме CDLine).

Контроллеры с блоками питания, устанавливаются на стене на высоте от 2.2м. К контроллерам подключаются считыватели, датчики открытия двери. Вход и выход осуществляется посредством прикладывания карты доступа MyFire к считывателю. В случае аварийной ситуации предусмотрена установка устройства разблокировки дверей на высоте 1.4±0.2, которое непосредственно отключает питание электромагнитного замка и применяется в экстренном случае или при выходе системы из строя.

Питание СКУД осуществляется от блоков резервного питания 12В. Емкость аккумуляторов рассчитана на бесперебойную работу системы в течение 1 часа согласно СН 3.02.19-2025.

Линии контроля и управления выполняются экранированным кабелем.

Технические характеристики используемого оборудования:

Контроллер управления доступом “PERCo-CT/L14.1”:
Напряжение питания, постоянного тока 12±1,2 В
Ток потребления, не более 0,25 А
Потребляемая мощность, не более 3 Вт
Габаритные размеры (ДхШхВ) 208 х 235 х 45 мм
Число карт доступа (зависит от конфигурации) до 50 000
Число событий журнала регистрации до 150 000
Количество контролируемых ИУ (зависит от конфигурации) до 4-х
Количество подключаемых считывателей (по RS-485) до 8-ми
Количество подключаемых замковых контроллеров второго уровня CL211.3, CL211.9 (по RS-485) до 8-ми/

Мультиформатный считыватель IR19 (EMM/HID/MIFARE)
Напряжение постоянного тока 12±1,2 В
Ток потребления не более 150 мА
Потребляемая мощность не более 1,8 Вт
Формат идентификаторов: HID, EMM, MIFARE 2 , PayPass, смартфон с NFC
Частоты излучения 125 кГц / 13,56 МГц
Интерфейс связи RS-485, Wiegand 3
Дальность считывания кода: UID с карт HID, EMM. от 4 до 7 см UID с карт MIFARE от 3,5 до 6 см защищенных данных с карт MIFARE от 2 до 6 см со смартфонов с NFC от 2 до 6 см
Удаленность считывателя от контроллера при использовании удлиняющего кабеля: с жилами диаметром 0,5 мм. 50 м максимальная 200 м
Степень защиты оболочки IP67 по EN 60529

Инв. № подл.	Подп. и. дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	011/2026- ОПЗ					Лист
Изм.	Лист	№ докумен.	Подп.	Дата						3