


Zestawienie wyników działania reguł detekcji

19 sesji pomiarowych · 17 wariantów · 323 epizody

		Brak oczekiwanej ramki	Odchylenie okresu	Odchylenie statystyczne (3σ)	Zmiana częstotliwości	Krótka seria ramek	Nieznany identyfikator	Niezgodne DLC	Przekroczenie zakresu	Co najmniej jedna reguła
Rodzaj anomalii	Wariant wymuszenia	REGUŁY CZASOWE					ZGODNOŚĆ Z DBC			ŁĄCZNIE
A01 Zmiana częstotliwości występowania ramek	E01 wzrost 1,25×	0/19	19/19	19/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19
	E02 wzrost 2×	0/19	19/19	19/19	19/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19
	E03 wzrost 4×	0/19	19/19	19/19	19/19	19/19	0/19	0/19	0/19	19/19
	E04 spadek do 0,8×	0/19	19/19	19/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19
	E05 spadek do 0,5×	3/19	19/19	19/19	13/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19
	E06 spadek do 0,25×	19/19	19/19	19/19	19/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19
A02 Zanik ramek danego identyfikatora	E07 zanik na 1 s	19/19	0/19	0/19	13/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19
	E08 zanik na 5 s	19/19	0/19	0/19	19/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19
A03 Krótka seria ramek (burst)	E09 4 ramki co 20 ms	0/19	19/19	19/19	0/19	8/19	0/19	0/19	0/19	19/19
	E10 20 ramek co 10 ms	0/19	19/19	19/19	19/19	19/19	0/19	0/19	0/19	19/19
A05 Nieznany identyfikator	E11 pojedyncza ramka	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19	0/19	0/19	19/19
	E12 8 ramek co 50 ms	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19	0/19	0/19	19/19
A06 Niezgodna długość pola danych	E13 krótsze o 1 bajt	0/19	10/19	10/19	5/19	3/19	0/19	19/19	0/19	19/19
	E14 dłuższe o 1 bajt	0/19	6/19	6/19	6/19	6/19	0/19	16/19	0/19	16/19
A07 Wartość sygnału poza zakresem	E15 max + 1	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19	19/19
	E16 min – 1	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	16/19	16/19
	E17 max + 10	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	13/19	13/19

Udział epizodów z nowym alarmem



 Reguła podstawowa przyjęta do oceny

 E07 i E08: po powrocie ramek alarm w 19/19 prób każdej reguły i wariantu.

Komórka i kolor: epizody z nowym alarmem / 19 prób; dla A02 — alarm podczas zaniku.

Reguła braku oczekiwanej ramki reaguje już podczas ciszy; reguły odstępów wymagają powrotu ramki.

A04: obserwowaną nieregularność odstępów i reakcje reguł przedstawiono na wykresie odstępów.

Brak osobnych wymuszeń A04 i A08–A11. Pełny zbiór: 323 epizody. Test integracyjny wyłączono.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych kampanii pomiarowej.