


Zestawienie wyników działania reguł detekcji

19 sesji pomiarowych · 17 wariantów · 323 epizody

				Brak oczekiwanej ramki		Odchylenie okresu		Odchylenie statystyczne (3σ)		Zmiana częstotliwości		Krótka seria ramek		Nieznany identyfikator		Niezgodne DLC		Przekroczenie zakresu		Co najmniej jedna reguła	
Rodzaj anomalii	Wariant wymuszenia		REGUŁY CZASOWE					ZGODNOŚĆ Z DBC			ŁĄCZNIE										
A01 Zmiana częstotliwości występowania ramek	E01	wzrost 1,25×	0/19	19/19	19/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19	
	E02	wzrost 2×	0/19	19/19	19/19	19/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19	
	E03	wzrost 4×	0/19	19/19	19/19	19/19	19/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19	
	E04	spadek do 0,8×	0/19	19/19	19/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19	
	E05	spadek do 0,5×	3/19	19/19	19/19	13/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19	
	E06	spadek do 0,25×	19/19	19/19	19/19	19/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19	
A02 Zanik ramek danego identyfikatora	E07	zanik na 1 s	19/19	0/19	0/19	13/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19	
	E08	zanik na 5 s	19/19	0/19	0/19	19/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19	
A03 Krótka seria ramek (burst)	E09	4 ramki co 20 ms	0/19	19/19	19/19	0/19	8/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19	
	E10	20 ramek co 10 ms	0/19	19/19	19/19	19/19	19/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19	
A05 Nieznany identyfikator	E11	pojedyncza ramka	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19	
	E12	8 ramek co 50 ms	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19	
A06 Niezgodna długość pola danych	E13	krótsze o 1 bajt	0/19	10/19	10/19	5/19	3/19	0/19	19/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19	
	E14	dłuższe o 1 bajt	0/19	6/19	6/19	6/19	6/19	0/19	16/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	16/19	
A07 Wartość sygnału poza zakresem	E15	max + 1	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	19/19	0/19	19/19	
	E16	min – 1	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	16/19	0/19	16/19	
	E17	max + 10	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	0/19	13/19	0/19	13/19	

Udział epizodów z nowym alarmem



Reguła podstawowa przyjęta do oceny

E07 i E08: po powrocie ramek alarm w 19/19 prób każdej reguły i wariantu.

Komórka i kolor: epizody z nowym alarmem / 19 prób; dla A02 — alarm podczas zaniku.

Reguła braku oczekiwanej ramki reaguje już podczas ciszy; reguły odstępów wymagają powrotu ramki.

A04: obserwowaną nieregularność odstępów i reakcje reguł przedstawiono na wykresie odstępów.

Brak osobnych wymuszeń A04 i A08–A11. Pełny zbiór: 323 epizody. Test integracyjny wyłączono.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych kampanii pomiarowej.