

Variante E: 8 Fußschalter (290 x 100 mm)


Maßstab 1:1 - beim Drucken "Tatsächliche Größe" / 100 % wählen. Maße in mm, Ursprung oben links.



2 Reihen wie die Kacheln:
hinten FS 1-4, vorne FS 5-8.
Abstand 72 x 50 mm,
Rand 37 mm / 25 mm.
Display separat (Seite D
der A4-Schablonen).

Legende:
schwarz: Plattenkontur
rot: Bohrung Ø 12 mm
grau gestrichelt: Ø 25 frei
(Schalterkörper unten)

Vor dem Bohren prüfen:
- Ø deiner Taster messen
(12 / 12,2 / 12,5 mm).
- Mitten ankörnen, dann
vorbohren (z. B. 4 mm).
- Bautiefe Taster ~30 mm.



Kontrolle: 50 mm