AGULA
INSURANCE

ЦАХИЛГААНЫ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАРЧИЛГАА

Бичиг баримтын төрөл:	Зааварчилгаа
Хамрах хүрээ:	Агула Даатгал ХХК
Нууцын зэрэглэл:	Бүх ажиллагсдад нээлттэй
Бичиг баримтын нэр:	Цахилгааны аюулгүй байдлын зааварчилгаа
Хариуцах газар, алба:	Удирдлагын хороо
Батлагдсан огноо:	2021/12/21
Шинэчилж сайжруулсан огноо:	
Хянасан:	Д.Долгор/Ерөнхий захирал
Баталсан:	Т.Бат-Өлзий/Гүйцэтгэх захирал
Тушаалын огноо, дугаар	12 сарын 21-ний 10 тоот тушаал
Хуудасны тоо:	11 хуудас

ХАЯГ БАЙРШИЛ:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,
Олимпын гудамж, Нью Хоризонс оффис, 802 тоот
Tel: +976-72101010:
Info@agula.mn
http://www.agula.mn

АГУЛА ДААТГАЛ ХХК
2021
AGULA
INSURANCE
ATA5959 5554527
9021080196

АГУЛА ДААТГАЛ ХХК
AGULA
INSURANCE
9021080196

ЦАХИЛГААНЫ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАРЧИЛГАА

Зорилго

1 Энэхүү зааварчилгаа нь Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны стандартын баримт бичиг бөгөөд харилцагчийн ажлын талбарт ажил гүйцэтгэж буй Агула даатгал ХХК-ийн үндсэн ажилтан болон экспертүүдэд хамаарах аюулгүй ажиллагааны удирдлага, амь нас эрсдэхээс сэргийлэх эрсдэлийн менежментийг хэрэгжүүлэхэд тавигдах шаардлага болно.

2 Бүх төрлийн цахилгаан байгууламж, тэдгээрийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ, нүүлгэн шилжүүлэлт, аюулын бүсэд нэвтрэх болон зорчин өнгөрөх зэрэг нь цахилгааны аюулд тооцогддог тул цахилгааны боломжит аюулуудыг бууруулах, зайлсхийх, эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалыг хэрэгжүүлэхэд энэхүү зааварчилгааны зорилго оршино.

Тэмдэг тэмдэглэлгээ

Доор дурдсан хүчдэлийн нэршлүүдийг цахилгаан байгууламжуудад өргөн ашигладаг.

ELV	extra low voltage	Хэт Нам Хүчдэл
LV	low voltage	Нам Хүчдэл
HV	high voltage	Өндөр хүчдэл (Тухайн ангилалд хэд хэдэн нэршил түгээмэл хэрэглэгддэг. Жишээ нь: Аюултай хүчдэл: 1000 Вольтоос дээш, дунд хүчдэлээс их ба хэт өндөр хүчдэлээс бага гэх мэт)
MV	medium voltage-	Дунд Хүчдэл
EHV	extra high voltage-	Өндөр Хүчдэл
UHV	ultra high voltage-	Хэт Өндөр Хүчдэл

Баримтлах зарчим

1. Цахилгааны аливаа ажил нь дүрэм, журам, техникийн зөвшөөрөгдсөн хэм, хэмжээний хүрээнд байх ёстой.
2. Цахилгааны тоног төхөөрөмжийн бүх төрлийн угсралтын үйл ажиллагаа нь батлагдсан зургийн дагуу гүйцэтгэгдсэн байх ёстой.
3. Ажилтан (гэрээт ажиллагсад мөн адил хамаарна) угсралт болон үзлэг, шалгалтыг гүйцэтгэхийн өмнө тухайн ажлыг гүйцэтгэх ур чадварыг эзэмшсэн

АГУЛА ДААТГАЛ ХХК
AGULA
INSURANCE
ATA5959 5554527

- Тоног төхөөрөмжийн ерөнхий үзлэг хийх болон дотоод хэсгийн халаалтыг хэмжих цонхтой байх,
- Хуваарилах байгууламжийн модулиуд нь бие биенээсээ тусгаарлагдсан байх,
- Газардуулгын гүйдлийн дифференциал хамгаалалт
- Хуваарилах байгууламжид олон тооны тооны төхөөрөмж ашиглахгүй байх

12. Сайжруулах эсвэл худалдан авах тоног төхөөрөмжийн техникийн нөхцөл нь хүчдэлд нэрвэгдэх аюулаас хамгаалах шаардлагуудыг тодорхойлсон байна.
13. Тухайн төхөөрөмжийн их бие болон хаалтууд нь түүний хүчдэлтэй хэсэгт санамсаргүй байдлаар хүрэх боломжийг хязгаарласан байх.
14. Хүчдэлтэй үед хэмжилт туршилт, сэлгэн залгалт хийгддэг хүчний хэлхээнүүдийн удирдлагын болон хуваарилах самбар, хөдөлгүүрийн удирдлагын зэрэг цахилгаан байгууламжуудад аюулын зайн хязгааруудыг заасан шошгыг байрлуулсан байх ёстой.
15. Хамгаалах, дулаан тэсвэрлэх зэрэглэлийг тодорхойлсон хувцас болон түүний дагалдах хэрэгслүүдтэй байх;
16. Цахилгаан байгууламжид мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэмд хүчдэлийн түвшингээс хамааран хүчдэлтэй тоноглолд ойртох зай хэмжээ болон ажилтанд тавигдах мэргэшлийн ур чадварын шаардлагуудыг заасан байх.
17. Цахилгаан дамжуулагчаас ялгарах энергийн түвшин болон гүйдэл дамжуулагчид хүрэх эрсдэлийг хамгийн бага хэмжээнд байлгах талаар хийц болон техникийн нөхцөлд тусгасан байх.
18. Цахилгаан дамжуулагчийн эрсдэлийн үнэлгээний бичиг баримт нь бодит өгөгдлүүд дээр үндэслэн хийгдсэн байна. Үүнд
    a) Зарчмын схемийн хамгийн сүүлийн хувилбар;
        a) Хамгийн их болон бага ачаалалтай горимд хийсэн богино залгааны тооцоо;
        b) Реле хамгаалалтын схем;
        c) Гүйдлийн хамгаалалтын хугацааны муруй;
        d) Хуваарилах байгууламжийн эд ангийн техникийн үзүүлэлтүүд, загварын туршилтын тайлангууд болон ашиглалтын бүртгэлүүд;
        e) Ашиглалт, засварын арга хэмжээнүүд зэрэг болно.

АГУЛА ДААТГАЛ ХХК
AGULA
INSURANCE
ATA5959 5554527

19. Гэмтлийн үеийн энергийн түвшин аль болох бага үед хүрдэн таслах зорилготой зааварчилгаатай байх.
20. Үзлэг, үйлчилгээ, тохируулга, засвар хийгддэг, нуман цахилалт үүсэх боломжтой бүх цахилгааны хуваарилах самбаруудад нуман цахилалтын аюулыг тодорхойлсон шошгыг байршуулсан байна.
21. Шшгонд дараах зүйлсийг заавал тусгана. Үүнд:
    a) Ажлын хүчдэлийн хэвийн утга;
    b) Нуман цахилалтын аюултай бүс;
    c) Дараах заалтуудаас аль нэгийг нь заавал тусгана:
22. Нуман цахилалт, цахилгаан хүчдэлд нэрвэгдэх эрсдэлтэй ажилчид нь холбогдох сургалтуудад хамрагдаж, уг аюулуудаас хамгаалах дадлагыг эзэмшсэн байх.

Мэргэжилтэний ур чадварт тавигдах шаардлага

1. Цахилгааны ажил гүйцэтгэх ажилтан нь ажлын талбай дээр байгаа тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, үүрэг даалгаврын цахилгааны ерөнхий зарчим, аюулгүй ажиллагааны арга барил, турших үйл ажиллагаанд оролцоход тохирох эсэхийг тодорхойлно. Шаардлага хангасан ажилтан гэдэг нь:
    - Цахилгаан тоноглолын угсралт, засвар, ашиглалт, суурилуулалтын талаар хангалттай мэдлэг, ур чадвар бүхий ажилтанг;
    - Тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд гарч болзошгүй аюулын талаар бүрэн судалж, сургагдсан нь баримтаар баталгаажсан ажилтанг
2. Ажиллагсад нь ажлыг аюулгүй гүйцэтгэх журмыг ажилдаа байнга мөрдөж, хэрэгжүүлдэг байх.
3. Ажиллагсад нь аливаа цахилгааны ажил үүргийг гүйцэтгэхийн өмнө аюул эрсдэлийг үнэлж, аюулыг таних, сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ур чадвартай байх .
4. Өндөр эрсдэлтэй цахилгааны ажил нь байнга хийгддэггүй бол түүнийг хийхдээ цахилгааны аюулгүй ажиллагааны давтан сургалтад хамруулдаг байх.
5. Дараах сургалтад хамрагдсан бүртгэлтэй байх:

АГУЛА ДААТГАЛ ХХК
AGULA
INSURANCE
ATA5959 5554527

a. Тухайн орон нутгийн дүрэм, журам, стандартууд, болон түүний өөрчлөлтүүд;
b. Цахилгаан байгууламжид мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм;
c. Шинэ эсвэл шинэчлэгдсэн тоног төхөөрөмж;
d. Цахилгааны аюулын үнэлгээ;
e. Цахилгааны ослын судалгаа, ослын сургамж;
f. Өөрчлөлтийн менежмент нь цахилгааны байгууламжид хэрхэн мөрдөгдөж байгаа;
g. Ажлын талбайд хамаарах тусгай мэдээллүүд

6. Сургалт явуулах ажилтан нь зааварчилгаа өгөх дадлага, туршлага эзэмшсэн байх.
7. Ажиллагсад нь өөрийн ажлын байранд тохиолдож болох цахилгааны аюулуудыг үнэлэхэд суралцсан ур чадварыг эзэмшсэн байх ёстой.

Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн стандарт

1. Цахилгаан тоног төхөөрөмж, газардуулгын системийн бүрэн бүтэн байдал, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтын тоноглол нь үйлдвэрлэгчийн зөвлөмж, стандартын дагуу туршигдаж шалгагдсан, засвар үйлчилгээ хийгдэж байгааг баталгаажуулна.
2. Цахилгааны угсралтын аюулгүй байдалд, хүлээлгэн өгөх үйл ажиллагаа болон давтамжит үзлэгийн явцыг баталгаажуулах үйл ажиллагааг хамруулна. Шууд илрүүлэх боломжгүй, даамжран аюултай нөхцөл байдлыг үүсгэж болох хэлхээний гэмтлийг давтамжит үзлэгээр илрүүлдэг.Үүнд:
   - Газардуулгын төхөөрөмжүүд болон хүрээ;
   - Газардлага илрүүлэх систем;
   - Газардлагын гүйдлийг таслах төхөөрөмжүүд;
   - Хамгаалалтын реленүүд
   - Таслуурууд
   - Хуваарилах байгууламжууд;
   - Батарей тусгаарлах систем
   - Хоригууд

АГУЛА ДААТГАЛ ХХК
AGULA
INSURANCE
ATA5959 5554527
9021080196

- Аваарын үед зогсоох товчлуур, тросс
- Зөөврийн багаж төхөөрөмж

3. Зарим тоног төхөөрөмжийн давтамжит үзлэг, шалгалтын хугацааг тодорхойлсон норм, дүрэм байхгүй бол эрсдэлийн үнэлгээнд тулгуурлан тодорхойлно.
4. Цахилгааны тоноглол болон зөөврийн багаж, хэрэгслийг тодорхой хуваарийн дагуу шалгаж, засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэдэг байна.
5. Газардуулгын хэлхээний бүрэн бүтэн байдлыг шалгадаг засварын ажлын хуваарьтай байна.
6. Шаардлагатай бол газардуулгын торны бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж баталгаажуулдаг байх.
7. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байнгын газардуулгын бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж баталгаажуулдаг байх.
8. Тоног төхөөрөмжийг угсрах, засвар хийх болон сольсон үед газардуулгын хэлхээний бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж баталгаажуулдаг байх.
9. Туршилтын төхөөрөмж нь хэмжих хязгаартаа тохирсон нарийвчлалтай байх.
10. Давтамжит үзлэг хийх шаардлагатай хамгаалалтын төхөөрөмжүүдийн жагсаалтыг гаргаж хугацаанд нь туршина.
11. Эрсдэлийн давтамж дээр үндэслэн хамгаалах төхөөрөмжийн ажиллагааг шалгах журмыг боловсруулан, мөрдөх ёстой.
12. Ашиглахаа больсон эсвэл ашиглалтаас хасаж байгаа аливаа тоног төхөөрөмжүүдийг эрчим хүчний бүх эх үүсвэрүүдээс салгаж, тусгаарлалтыг хийж, холбогдох мэдээлэл бүхий пайзыг зүүсэн байна.
13. Санамсаргүйгээр хүчдэл өгөх магадлалыг бууруулахын тулд тоног төхөөрөмжийн нөхцөл байдалд хүний анхаарал татах тохирох хаяг, тэмдэглэл, шошгыг байршуулна.
14. Тоноглолыг ашиглалтаас гаргах, эсвэл засварлаж хэвийн ажиллагаанд буцаан оруулах тодорхой журамтай байх.
15. Ашиглалтаас гарсан тоноглолыг зайлуулах боломжгүй эсвэл уг тоноглол үйл ажиллагааны зарим нэг үүргийг хэсэгчлэн гүйцэтгэж байгаа бол зарчмын схемд тусгаж, төлөвийг тэмдэглэсэн байх.



Тусгаарлалтын стандарт

Санамсаргүй хүчдэлтэй хэсэгт хүрч болзошгүй бол үүнийг хүчдэлтэй гүйцэтгэх ажилтай адилтган үзэх ба нэмэлт хамгаалах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ёстой.

Хүчдэлтэй үед гүйцэтгэх ажил гэдэг нь хүчдэлтэй гүйдэл дамжуулах хэсэгт эсвэл түүний ойролцоо ажиллахдаа санамсаргүй байдлаар түүнд хүрч, шүргэж болзошгүй ажлыг хэлнэ.Ажилтан санамсаргүй хүрэх, эсвэл аюулгүйн зайнаас дотогш ойртох боломжтой байвал ил дамжуулагч гэнэ.

1. Хүчдэлтэй тоноглол дээр ажилласнаар хүчдэлд нэрвэгдэх эсвэл нуман цахилалтад өртөх эрсдэлтэй байвал аюулгүй ажиллагааны дүрэм эсвэл хүчдэлтэй тоноглол дээр ажиллах зөвшөөрлөөр хийгдэх ёстой. Тухайлбал:
    - Таслуурыг ажлын байрлалд оруулах, засварын байрлалд гаргах,
    - Хөдөлгүүрийн таслуурыг ажлын байрлалд оруулах, засварын байрлалд гаргах,
    - Гал хамгаалагч солих,
    - Хүчдэлгүйг шалгах,
    - Бүх төрлийн түр газардуулга тавих,
    - Батарейн элементийн холболтыг таслах, залгах ажил,
    - Тоноглол дээр хийгдэх туршилт болон гэмтэл хайх,
    - Хүчдэлтэй бүрээсгүй дамжуулагчийг ил гаргах боолтоор бэхэлсэн хаалтуудыг авах, буцааж суурилуулах,
    - Хүчдэлтэй бүрээсгүй дамжуулагчийг ил гаргах хэсгийн нугастай хаалтуудыг нээх, хаах
    - Кабелийн тусгаарлалтыг гэмтээснээр нуман цахилалт үүсэх эрсдэлтэй бүхий үйл ажиллагаанууд
    - Термограф үзлэгийг механик хаалтгүй, хүчдэлтэй бүрээсгүй дамжуулагч бүхий хэсэг дээр гүйцэтгэх,
    - Механик хаалт, хашилтгүй хүчдэлтэй бүрээсгүй дамжуулагч бүхий эсвэл нуман цахилалтын аюулын бүс дотор орж үзлэг хийх,
2. Хүчдэлгүйг шалгах ажлыг оролцуулаад бүх цахилгааны ажилд зохих хөдөлмөр хамгааллын хувцас, тусгаарлагч бээлий, багажийг хэрэглэх шаардлагыг биелүүлэх юм. Цахилгааны ажлыг хийх хүчдэлтэй хэсэгт



санамсаргүй хүрч болзошгүй тул хүчдэлтэй тоноглол дээр ажиллах зөвшөөрөл авах шаардлагатай.

3. Хүчдэл шалгах/гэмтэл хайх/шалтгааныг тогтоох болон хүчдэлгүйг шалгах ажлууд нь хүчдэлтэй нөхцөлд гүйцэтгэх ажилд тооцогдох ба ажлыг аюулгүй гүйцэтгэх журам болон зохих хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны хувцас шаардлагатай.
4. Өндөр хүчдэлийн заагч штанг, хөндийрүүлэгч нь тогтмол хугацаанд туршилтад орж баталгаажуулагдсан байх шаардлагатай
5. Хүчдэлтэй ил дамжуулагч, болон хэлхээний хэсгүүд дээр ажиллан, хүчдэлгүйг шалгах, хүчдэл шалгах/гэмтэл хайх зэрэгт тухайн хүчдэлийн түвшинд тохирсон хөндийрүүлэгч резин бээлий ба хөндийрүүлэх бариултай багаж ашиглана.
6. Эрсдэлтэй бүсүүдийг тодорхой зааглах ба тухайн бүсэд нэвтрэх эрхийг хянаснаар аюулгүй ажиллагааны дадлыг хэвшүүлэх ёстой.
7. Хүчдэлтэй үед гүйцэтгэх ажил нь өндөр эрсдэл дагуулдаг тул зөвшөөрөл олгох нарийн үе шаттай бүхий тогтолцоотой байх.

Нэвтрэх эрхийн шаардлага

Уг хэсэг хүн өндөр хүчдэлийн хуваарилах байгууламжийн нуман цахилалтынаюултай бүсэд хүчдэлтэй, тусгаарлалт хийгдээгүй дамжуулагчидтай орчинд зөвшөөрөлгүй нэвтэрч цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэх, нуман цахилалтад өртөх эрсдэлээс сэргийлэхэд чиглэнэ.

Цахилгааны самбаруудын хаалт, панелиуд тусгай багаж болон түлхүүрээр нээгддэг байж, хүчдэлтэй хэсэгт хүрэхээс хамгаална. Цахилгааны самбаруудын хаалт, хамгаалалтууд нь найдвартай бэхлэгдсэн байна.

Олон нийтийн газар эсвэл нэвтрэх эрхийг хянах боломжгүй газруудад байрласан цахилгааны самбаруудад эрсдэлийн үнэлгээг давтамжтай хийдэг байх.

Тоноглолд хаяг тавьснаар ажилтан тухайн тоног төхөөрөмжийн талаарх ерөнхий мэдээлэл, тэжээлийн үүсвэр, тухайн тоноглол дээр эсвэл ойролцоо ажиллах үеийн аюулуудыг тодорхойлох боломжтой болгодог.

1. Дараах мэдээллийг агуулсан тэмдэгтэй байх шаардлагатай:
    a) Зөвшөөрөлгүй нэвтрэхийг хориглосон;
    b) Хамгийн их хүчдэлийн хэмжээ;

АГУЛА ДААТГАЛ ХХК
AGULA
INSURANCE
ATA5959 5554527
9021080196

c) Нуман цахилалтын аюул байгааг анхааруулсан;

d) Тоног төхөөрөмжийг тодорхойлох зарчмын схем болон бусад холбогдолтой цахилгааны зургууд;

2. Бүх цахилгаан тоноглол давхцаагүй нэршилтэй байна:
   a) Нэршил нь таслууpаас хөдөлгүүрийг оролцуулан хэлхээний салгуур болон хэлхээний бусад бүх төхөөрөмжүүдэд нийцсэн байх;
   b) Шошго дээр бичигдсэн үг хэллэг нь тусгаарлалтад зориулсан журамтай таарч байх;
   c) Тоноглолд засвар хийгдэх, шинээр сольж тавихад нэршлийн тодорхойлох дүрэмтэй байх.
3. Өндөр хүчдэлийн бүх дэд станц, удирдах өрөө, хөдөлгүүрийн удирдлагын өрөөг зөвшөөрөлгүй ажилтан нэвтрэхээс сэргийлж, байнга цоожтой байлгах.
4. Олон нийтийн газар байрласан цахилгаан тоноглолыг цоожтой байлгах.
5. Хэрвээ хуваарилах байгууламж эсвэл хөдөлгүүрийн удирдлагын өрөө нь хяналттай бүс гэж тооцохгүй байх тохиолдолд доорх үзүүлэлтийг хангах шаардлагатай:
   a) Дээд хүчдэлийн түвшин нь 1000В–с, хэтрэхгүй байх;
   b) Хүчдэлтэй хэсгүүдэд хүрэх боломжгүй;
   c) Засварын үед нуман цахилалт болон хүчдэлд нэрвэгдэх аюулгүйн зайг баримтлах тогтолцоог хэрэгжүүлэх;
   d) Хөдөлгүүрийн удирдлагын өрөө нь хөдөлгөөнт төхөөрөмж болон тухайн хэсэгт хийж болох бусад үйл ажиллагаанаас хамгаалагдсан байх;
   e) Төхөөрөмжийн орчимд үргэлж аюулгүй нэвтрэх/орц гарцтай байх ёстой;
6. “Зөвшөөрөлгүй хүн” гэж тусгайлан нэвтрэх эрхийн зөвшөөрөл аваагүй хүнийг хэлнэ. Нэвтрэх зөвшөөрөл авахын тулд шаардлагатай сургалтуудад бүрэн хамрагдсан байх ёстой.
7. Цахилгаан самбарын хаалтууд, панелиуд нь багаж болон түлхүүргүйгээр хүчдэлтэй хэсэгт нэвтрэх боломжгүй болгосон байх
8. Панелийн түлхүүр болон цоожлох төхөөрөмжүүд нь бүртгэлтэй байх.



9. Сургалтад хамрагдаагүй болон зочид хориотой талбайд нэвтрэх шаардлагатай бол ослын үед харилцах тогтолцоотой байх ба зохих есоор сургалтанд сууж эрх авсан ажилтны удирдлага дор нэвтэрнэ.
10. Нэвтрэх эрхийг хянах тогтолцоотой байх ёстой.
11. Бүх хориотой хэсгүүд нь сургалтанд суугаагүй ажилчид ба гэрээт ажиллагсдыг зөвшөөрөлгүй нэвтрэхээс сэргийлсэн тодорхой анхааруулах тэмдэгтэй байна.
12. Хориотой талбайд ажиллах зөвшөөрлийг багцлан хадгалсан байх шаардлагатай.
13. Хүчдэлтэй агаарын шугамын ойролцоо гүйцэтгэх ажлын үед шугамын хүчдэлийг тасалж, ажил гүйцэтгэх хэсэгт ойр, харагдахуйц газардуулга тавих эсвэл тохирох хамгаалалтын хэмжээг авсан байх.

Тусгай тоног төхөөрөмжийн стандарт

Тусгай тоног төхөөрөмжтэй байгууламжтай газруудын ашиглалтын хэсэг нь тогтмол гүйдлийн ажлын бүсийг тодорхойлж, хүчдэлд нэрвэгдэх аюулаас сэргийлэх хяналтын арга хэмжээг авна. Цахилгааны аюул нь дамжуулагчууд, шугам хоолой эсвэл үйлдвэрлэлийн шугам,суурийн хэсгүүдээр дамжин өргөжиж болзошгүй бүх талбаруудыг харгалзан хяналтын бүсийг тодорхойлон нэмэлтээр дараах шаардлагыг хангаж ажиллана.

1. Ажлын бүсэд зөвхөн зохих хөдөлмөр хамгааллын хувцастай ажилтан нэвтрэх ёстой.
2. Амин чухал эд эрхтнийг дэмжих төхөөрөмжийн суулгацтай ажилтан нь тухайн бүсэд ажил гүйцэтгэхээр бол эмнэлгийн зөвшөөрөгдсөн магадалгаатай байна.

-АГУЛА ДААТГАЛ-