

PROBLEMAS 10

T1 - Repaso o espera

condición = $RE = \emptyset$ AND $WE = \emptyset$

señales = Mem-ready.

T2 - Acceso con éxito

condición = $RE = 1$ AND $hit = 1$

señales = Mem-ready, MC-RE, Send-data, Frame = $\emptyset$

T3 - Fallo de cache

con : $(RE = 1 \text{ OR } WE = 1)$ AND $hit = \emptyset$

señ : Send-addr, Bus-RE, select-addr, Frame = $\emptyset$
reset-count

T4 - Espera de palabra en memoria

con : MD-wei = 1

señ : Frame = 1

T5 - Recepción de palabra

con : MD-wei = 0

señ : MC-WE, count, frame = 1

T6 - Última palabra recibida.

con : last_word = 1

señ : Tags-WE

T7 - Reintento de lectura tras fallo

con : $RE = 1$, $hit = \emptyset$

señales = Mem-ready, MC-RE, Send-data, Frame = $\emptyset$

T8. Reintento de escritura tras fallo

con : $(RE = 1 \text{ OR } WE = 1)$ AND $hit = \emptyset$

señ : Send-addr, Bus-RE, select-addr, Frame = $\emptyset$

T4 - Escritura bus lleno

condición = $WE = 1$ AND $hit = 1$

señales = Send-Addr, Bus-WE, Send-data, Frame = $\emptyset$

$$C_{eff} = h \cdot C_{hit} + (1 - h) C_{mis}$$

$h = 0.6$ 60% hit 40% err

$$C_{eff} = h \cdot 1 + (1 - h) (0.6 \cdot 1 + 0.4 \cdot 25) = 3.16$$

$$C_{br} = 4 \cdot 5 = 20 \text{ ciclos}$$

palabras ciclos

$$C_{wW} = C_{br} + 5 = 20 + 5 = 25$$