- பிட்நிலை OR (|) எனும் செயற்குறி, ஏதேனும் ஒரு செயலேற்பின் மதிப்பு 1 (True) என இருக்கும்போது 1 (True) என்ற விடையையும், இரண்டு செயலேற்பிகளின் மதிப்புகளும் 0 (False) என இருக்கும்போது 0 (False) என்ற விடையையும் தரும்.
- பிட்நிலை XOR (^) எனும் செயற்குறி ஒரே ஒரு செயலேற்பின் மதிப்பு 1 (True) என இருக்கும்பொழுது 1 (True) என்ற விடையையும், இரண்டு செயலேற்பிகளும் (1 (True) அல்லது 0 (False)) என சமமாக இருக்கும்பொழுது 0 (False) என்ற விடையையும் தரும்.

AND, OR, XOR –க் கான பிட்நிலை செயற்குறிகளின் மெய்ப்பட்டியல்(Truth table)

A	B	A & B	A | B	A ^ B
1	1	1	1	0
1	0	0	1	1
0	1	0	1	1
0	0	0	0	0

எடுத்துக்காட்டு

a = 65, b = 15 எனில் அதன் இருநிலை மதிப்புகள்

65 = 0100 0001

15 = 0000 1111

செயற்குறி	செயல்பாடு	விடை
&	a & b	a: 0 1 0 0 0 0 0 1 b: 0 0 0 0 1 1 1 1 a & b: 0 0 0 0 0 0 0 1 **(a&b) = 0000 0001$_2$= 1$_{10}$**
|	a | b	a: 0 1 0 0 0 0 0 1 b: 0 0 0 0 1 1 1 1 a | b: 0 1 0 0 1 1 1 1 **(a|b) = 01001111$_2$= 79$_{10}$**
^	a ^ b	a: 0 1 0 0 0 0 0 1 b: 0 0 0 0 1 1 1 1 a ^ b: 0 1 0 0 1 1 1 0 **(a^b) = 0100 1110$_2$= 78$_{10}$**

(ii) பிட்நிலை நகர்வு செயற்குறிகள் (The Bitwise shift operators):

C++ இல் இடது நகர்வு (<<) மற்றும் வலது நகர்வு (>>) எனும் இரண்டு பிட்நிலை நகர்வு செயற்குறிகள் உள்ளன.

இடது நகர்வு (shift left)(<<) – வலது செயலேற்பியில் கொடுக்கப்படும் முழு எண் மதிப்பின் எண்ணிக்கையின் அளவுக்கு, இடது செயலேற்பியின் பிட்டுகளை இடது பக்கமாக நகர்த்தும். வலது செயலேற்பி unsigned முழு எண்ணாக இருத்தல் வேண்டும்.