



JDY-25M 一般用于钥匙标签的接收端，因为钥匙标签可以使用更加低成本方案，当然 JDY-25M 也支持作标签应用

JDY-24M 配置成钥匙标签接收者串口 AT 指令如下：

AT+ROLE8

AT+KLABEL1, 2, 112233445566

AT+RESET

APP 配置指令为：

F50508

FA020102112233445566

A1E1F101

APP 这 3 条指令串口 3 条指令功能完全一样，APP 发指令是使用**特征 FFE3 通道**

KLABEL 指令说明，1 表示标签号，2 表示标签接近时 JDY-25M 的 OUT2 引脚动作，112233445566 是添加的标签 MAC 地址

JDY-25M 标签应用场合：签到打卡、大门锁自动开关、防丢、接近开关，手环接近开关，手机接近开关