

# 自動発注更新（手配）

[手配] - [自動発注更新（手配）]

MRP

製番管理

## 概要

- ・[発注点手配処理] で作成した手配データを、発注データとして確定します。

## 基本操作

### [共通画面]

条件指定

製番 |

～

構成ID

～

手配ID

～

手配先

～

手配日  /  /  ～ 2025/09/01

調達区分

終了(f・1)

OK(f・10)

- (1) [発注点手配処理] を行った後、[自動発注更新（手配）] の画面を開く
- (2) 【OK(f・10)】 ボタンをクリック

\*\*\*\*\*

これより先は明細行へ

\*\*\*\*\*

## [明細画面]

|   | 製番                                            | 調達 | 発注先名   | 納期         | 品目コード     | 品目名1        | 品目名2 | 手配数    | 単位 |
|---|-----------------------------------------------|----|--------|------------|-----------|-------------|------|--------|----|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> X20250812 | 購入 |        | 2025/08/12 | 5 HANDLE  | 取っ手         |      | 200.00 | 個  |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> X20250812 | 購入 | ㈱ユナイト電 | 2025/08/14 | 3 PH-001  | 電池端子        |      | 100.00 | 個  |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> X20250812 | 購入 | ㈱ユナイト電 | 2025/08/14 | 3 PH-002  | 充電端子        |      | 100.00 | 個  |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> X20250812 | 購入 | ㈱ミライ電子 | 2025/08/14 | 3 PH-003  | 外部メモリー      |      | 100.00 | 個  |
| 5 | <input checked="" type="checkbox"/> X20250812 | 購入 | ㈱ジェイマテ | 2025/08/12 | 5 LED-041 | 電線バンド 銅板    |      | 202.00 | 個  |
| 6 | <input checked="" type="checkbox"/> X20250812 | 購入 | ㈱スカイエア | 2025/08/12 | 5 LED-031 | FL板製 金具ソケット |      | 4.00   | 個  |

SORT 発注先コード, 納期, 品目区分, 品目コード, 品目名1

キャンセル(f・1) OK(f・10)

(3) [発注点手配処理] で作成された手配データが表示

- ・ チェックが入っているものは自動発注更新の対象となります。個別にチェックのON/OFFが可能です。

(4) 【OK(f・10)】 ボタンをクリック

(5) 処理が終了すると、メッセージが表示

- ・ 【OK】 ボタンをクリックします。
- ・ 作成された発注データは[発注照会] または[手配関連帳票] で確認できます。

<補足 共通画面>

■発注先

〔発注点手配処理〕を行う際は、〔数量単価マスター保守〕の登録が必須となります。

■データ変更

〔自動発注更新（手配）〕によって作成された発注データは〔発注入力〕画面で内容を変更することが可能です。

## &lt;改訂履歴&gt;

| 日付                    | 対象バージョン                       | 改訂内容                             |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2017/12/27            | R3.0.00                       | 初版を発行。                           |
| 2018/12/28            | R4.0.00                       | 初版を発行。                           |
| 2023/06/30<br>(第 2 版) | R3.0.00<br>R4.0.00<br>R5.0.00 | R3.0／R4.0／R5.0 のオペレーションマニュアルを統合。 |
| 2026/03/31<br>(第 3 版) | R6.0.00                       | R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。           |