Z — скрытые данные; W и B — обучаемые матрицы

Учебный пример: 3 моды × 2 скрытых канала

$Z \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$

мода 1	1	2
мода 2	3	4
мода 3	5	6

Строка: одна позиция POD-моды.
Столбец: один скрытый канал.
Z меняется при новом входе.

Скрытые каналы ещё не являются Re и Im.

1. W смешивает каналы: умножение справа

Z		W: 2 × 2		ZW: 3 × 2	
1	2	1	1	1	3
3	4	× 0	1	= 3	7
5	6			5	11

Каждая строка обрабатывается отдельно.

2. B смешивает моды: умножение слева

B: 3 × 3			Z		BZ: 3 × 2	
1	0	0	1	2	1	2
0.5	0.5	0	× 3	4	= 2	3
0	0	1	5	6	5	6

Строка 2 стала средним строк 1 и 2.

В текущем блоке: сначала W, затем B, GELU и остаточная связь

$$Z_{\text{next}} = Z + \text{GELU}\big(B(ZW + \mathbf{1}b^T)\big)$$

Числа условные. B — веса сети; пространственный POD-базис обозначен Φ.