
Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Travail en autonomie**

Relier deux réseaux — le routeur et la passerelle, pas à pas

Les capteurs du parking marchent, mais l'écran de l'accueil n'affiche rien. Il manque une seule ligne de configuration.



Durée : 55 min **Compétences :** 2.4.4b · 5.3.4a · 3.4.3c · CO3.2 · CO7.3-SIN2

- Travail individuel, à distance, sur ordinateur, pendant l'heure de cours. Suis les étapes dans l'ordre, une par page.
- Pas besoin d'avoir fait la fiche du parking de la semaine dernière : l'étape 1 reprend l'essentiel.
- Le simulateur est un simple fichier à ouvrir par un double-clic : ni compte, ni installation. À l'étape marquée 📸, fais une capture d'écran (Windows + Maj + S) et colle-la (Ctrl + V) dans ton document réponse.

Nom : Prénom : Classe : Date :

Mon plan de travail

- ☐ Étape 1 — Ce qu'il faut savoir pour commencer 10 min
- ☐ Étape 2 — La passerelle 10 min
- ☐ Étape 3 — Configurer et tester, pas à pas 20 min
- ☐ Étape 4 — Trouver la panne 10 min
- ☐ Étape 5 — Ce que je retiens, puis je dépose 5 min

À déposer sur l'ENT

- Ton document réponse REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), avec les questions 1 à 8, le bilan et la capture d'écran 📸.
- Dépôt dans le devoir « Routeur et passerelle » de l'ENT, avant la date indiquée.
- Ce travail n'est pas noté, mais il est obligatoire.

Besoin d'aide ?

- Pendant l'heure, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT : envoie-moi une capture d'écran du simulateur si tu es bloqué.
- Tu n'as qu'un téléphone ? Préviens-moi dès le début de l'heure, et fais les questions 1 à 4, qui ne demandent pas le simulateur.

Comment répondre et rendre ton travail

1. Télécharge sur l'ENT `REPONSES_AUTO_TermSIN_Reseau_Routeur.docx` et ouvre-le avec Word ou LibreOffice Writer. Enregistre-le sous le nom `REPONSES_NOM_Prenom`.
2. Télécharge aussi `reseau_routeur.html` : tu l'ouvriras par un double-clic à l'étape 3.

Une réponse que tu n'as pas trouvée s'écrit « je n'ai pas trouvé » : c'est mieux qu'une case vide.

Étape 1 — Ce qu'il faut savoir pour commencer (10 min)

Le parking connecté du lycée

Le parking compte 40 places, chacune avec un capteur. Les capteurs et le poste de supervision sont sur le **réseau du parking** (`192.168.20.0/24`). L'écran qui affiche les places libres est à l'accueil, sur un **autre réseau** (`10.0.0.0/24`). Entre les deux, un **routeur**.




Figure 1 : *Le parking et l'accueil, deux réseaux reliés par un routeur (Ⓑ)*

À retenir

- Le **switch** relie les machines d'un **même réseau**.
- Le **routeur** relie des **réseaux différents**. Il a une carte réseau, avec une adresse IP, **dans chaque réseau**.
- Le masque `255.255.255.0` (ou **/24**) : les **3 premiers nombres** de l'adresse IP désignent le **réseau**, le dernier désigne la **machine**.
- Exemple : `192.168.20.37` et `192.168.20.2` sont dans le même réseau (`192.168.20`). `192.168.20.37` et `10.0.0.25` ne le sont pas.

Question 1

Avec le masque /24, ces machines sont-elles dans le même réseau ? Réponds par oui ou non, et écris le réseau de chacune.

a) `192.168.20.11` et `192.168.20.2` · **b)** `192.168.20.2` et `10.0.0.25` · **c)** `10.0.0.1` et `10.0.0.25`

Question 2

Sur le schéma, le routeur Ⓑ a deux adresses : `192.168.20.1` et `10.0.0.1` . Explique pourquoi il en a deux.

Étape 2 — La passerelle (10 min)

À retenir

Quand une machine veut joindre une adresse qui **n'est pas dans son réseau**, elle ne sait pas où l'envoyer. Elle confie alors le paquet à sa **passerelle** : l'adresse du **routeur de son côté**.

Règle : la passerelle d'une machine est **toujours dans le même réseau qu'elle**. C'est l'adresse de la carte du routeur branchée sur son switch.

Une comparaison : pour envoyer une lettre à l'étranger, tu ne vas pas jusqu'au pays toi-même. Tu la déposes à la poste de ton quartier, qui s'occupe de la suite. La passerelle, c'est la poste de ton quartier.

Exemple résolu

La machine Supervision a l'adresse `192.168.20.2`. Le routeur a les cartes `192.168.20.1` (côté parking) et `10.0.0.1` (côté accueil).

La passerelle de Supervision est **`192.168.20.1`** : c'est la carte du routeur qui est dans **son** réseau, `192.168.20`.

Question 3

À toi. Le poste de l'accueil a l'adresse `10.0.0.25`. Quelle passerelle doit-il avoir ? Justifie avec la règle.

Question 4

Le capteur P01 (`192.168.20.11`) veut joindre Supervision (`192.168.20.2`). Passe-t-il par la passerelle ? Pourquoi ?

Étape 3 — Configurer et tester, pas à pas (20 min)

Ouvre **`reseau_routeur.html`** par un double-clic. Remplis le tableau avec ces valeurs, **sans passerelle pour l'instant** (laisse la colonne Passerelle vide).

Machine	Adresse IP	Masque
Capteur P01	`192.168.20.11`	`255.255.255.0`
Supervision	`192.168.20.2`	`255.255.255.0`
Routeur, carte côté parking	`192.168.20.1`	`255.255.255.0`
Routeur, carte côté accueil	`10.0.0.1`	`255.255.255.0`
Poste de l'accueil	`10.0.0.` suivi du **numéro de ton jour de naissance + 20** (né le 7 : `10.0.0.27`)	`255.255.255.0`

Fais ensuite les tests, **dans l'ordre**, depuis **Supervision** :

1. `ping 192.168.20.11` (le capteur P01).
2. `ping` vers l'adresse de **ton** poste de l'accueil.
3. Écris `192.168.20.1` dans la passerelle de Supervision, puis refais le ping vers le poste de l'accueil.
4. Écris aussi la passerelle du poste de l'accueil (ta réponse à la question 3), puis refais le même ping.

Question 5

Note le résultat des tests 1 et 2. Pourquoi le premier marche-t-il et pas le deuxième ?

Question 6

Test 3 : la demande arrive au poste de l'accueil, mais le ping échoue encore. Lis le message, puis explique ce qui manque.

Question 7

Test 4 : note le résultat. 📸 Colle une capture d'écran du ping réussi vers ton poste de l'accueil.

Étape 4 — Trouver la panne (10 min)

Un technicien règle la passerelle du **capteur P01** sur `10.0.0.1`. Écris cette passerelle dans le simulateur, choisis **« Depuis : Capteur P01 »**, puis lance un ping vers ton poste de l'accueil.

Question 8
Quel message obtiens-tu ? Explique l'erreur du technicien avec la règle de l'étape 2, puis corrige la passerelle de P01 et vérifie que le ping marche.

Étape 5 — Ce que je retiens, puis je dépose (5 min)

Complète ce bilan dans ton document réponse, où il est déjà recopié.

À retenir

- Le ..... relie des réseaux différents ; il a une adresse IP dans ..... réseau.
- Pour joindre une machine d'un autre réseau, une machine envoie le paquet à sa .....
- La passerelle est toujours dans le ..... réseau que la machine.
- Pour qu'un ping réussisse entre deux réseaux, il faut une passerelle des ..... côtés : l'aller et le retour.

Enregistre ton document réponse et **dépose-le sur l'ENT**, dans le devoir « Routeur et passerelle ».

Réponses des étapes 1 et 2, pour te corriger

Q1. a) oui ; b) non ; c) oui. **Q2.** Il est branché sur les deux réseaux, avec une carte dans chacun. **Q3.** `10.0.0.1`. **Q4.** Non, même réseau : le switch suffit.