Seed Cleaner Grader



Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 5 labs

इन lab items पर लागू: Cleaner, grader; Seed Cleaner; Seed cleaning machines; Seed graders / seed separators

इसका उपयोग किस लिए होता है

Seed cleaner grader बीजों से अनचाही सामग्री हटाता है और आकार या अन्य भौतिक गुणों के अनुसार बीजों को अलग करता है। सही adjustment, साफ handling और नियमित inspection से बीजों की गुणवत्ता बेहतर होती है और grading एक जैसी रहती है।

मुख्य भाग

- Feed hopper में बिना साफ किए बीज डाले जाते हैं।
- Feed gate मशीन में बीजों का flow नियंत्रित करता है।
- Screens या sieves आकार के अनुसार बीजों को अलग करते हैं।
- कुछ models में air blower या aspiration system हल्की अशुद्धियाँ हटाता है।
- Vibrating या rotating mechanism बीजों को screens पर आगे बढ़ाता है।
- Collection outlets graded seeds और rejected materials को अलग containers में भेजते हैं।
- Drive motor और transmission cleaning mechanism चलाते हैं।
- Control panel या adjustment levers operating settings नियंत्रित करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Operating manual पढ़ें और पुष्टि करें कि मशीन चुने गए seed type के लिए उपयुक्त है।
2. Hopper, screens, guards, belts, motor और outlets में damage जाँचें।
3. बीज के आकार और cleaning requirements के अनुसार screens तथा air settings चुनें।
4. अलग seed varieties या batches के मिश्रण से बचने के लिए मशीन साफ करें।
5. सही outlets के नीचे labelled collection containers रखें।
6. उपयुक्त PPE पहनें और work area में बिखरी सामग्री हटाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Screens बदलने या अंदरूनी components adjust करने से पहले मशीन बंद करें।
2. Recommended screens लगाएँ और सभी guards तथा covers सुरक्षित करें।
3. Graded seeds और rejected materials के outlets पर labelled containers रखें।
4. Manufacturer के recommended sequence के अनुसार मशीन चालू करें।
5. थोड़े बीज डालें और cleaning result जाँचें।
6. Allowed operating range में feed rate, screen settings या airflow adjust करें।
7. Hopper को overload किए बिना बाकी बीज धीरे-धीरे डालें।
8. Operation के दौरान seed flow, separation quality, असामान्य vibration और dust monitor करें।
9. Blockage हटाने या moving parts तक पहुँचने वाले adjustment से पहले मशीन रोकें।
10. Power बंद करके isolate करें, output इकट्ठा करें और processing के बाद मशीन साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- मशीन चलते समय hopper, screens या outlets में हाथ न डालें।
- Guards लगे रखें और safety interlocks को bypass न करें।
- Blockage हटाने, screens बदलने या अंदरूनी सफाई से पहले power isolate करें।
- Seed dust होने पर suitable respiratory protection और eye protection इस्तेमाल करें।
- ढीले कपड़े, jewellery और बालों को belts तथा rotating parts से दूर रखें।
- Frame, motor, wiring या guards damaged हों तो मशीन न चलाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- हर batch के बाद approved methods से seed residues और dust हटाएँ।
- Storage से पहले screens में tears, wear और blockage जाँचें।
- Manual के अनुसार belts, fasteners, bearings और drive components जाँचें।
- मशीन को साफ, सूखी जगह रखें और maintenance issues दर्ज करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Seed type या required grade के लिए गलत screens लगाना।
- बहुत तेजी से feed करके मशीन को overload करना।
- Collection containers के बीच अलग seed varieties या batches को मिलाना।
- Moving parts सक्रिय रहते सफाई करना या blockage हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।