Metal Detector



Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Door Frame Metal Detector (DFMD); Hand Held Metal Detector (HHMD)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Metal detector electromagnetic sensing से metal objects पहचानता है; यह walk-through frame या handheld scanner हो सकता है। Security procedure के अनुसार इसे चलाएँ, function जाँचें और screening सम्मानपूर्वक तथा समान तरीके से करें।

मुख्य भाग

- Walk-through detector frame या handheld detector body
- Detection coils या sensing panels
- Control unit और status display
- Sensitivity और alarm settings
- Power supply, battery या charging connection
- Audible alarm और indicator lights

शुरू करने से पहले

1. Detector का प्रकार पहचानें और site की screening procedure अपनाएँ।
2. Frame या handheld unit, cable, battery और controls में damage जाँचें।
3. Battery या power supply जाँचें और unit सही चालू होता है या नहीं देखें।
4. Approved test method से जरूरी function check करें।
5. Authorised site settings के अनुसार sensitivity और alarm parameters सेट करें।
6. Screening area को व्यवस्थित, accessible और clearly marked रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Detector चालू करें और जरूरी self-test पूरा होने दें।
2. Ready indicator या status display से normal operation verify करें।
3. Walk-through frame के लिए site policy के अनुसार व्यक्ति से items हटाने को कहें।
4. व्यक्ति को specified speed और direction में frame से गुजरने को कहें।
5. Alarm indicators देखें और alarm आने पर site की secondary-screening procedure अपनाएँ।
6. Handheld detector के लिए process समझाएँ और respectful screening distance रखें।
7. Approved screening areas के आसपास handheld unit को धीरे और समान रूप से चलाएँ; अनावश्यक contact न करें।
8. Detector को body या item से recommended distance पर रखें।
9. Alarm आने पर source पहचानने और alert resolve करने के लिए authorised procedure अपनाएँ।
10. Screening protocol के अनुसार जरूरत होने पर जाँच दोहराएँ।
11. Site policy के अनुसार equipment faults या screening incidents record करें।
12. जरूरत खत्म होने पर device बंद करके सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Security screening केवल trained और authorised personnel करें।
- Site policy में privacy, consent, accessibility और respectful treatment requirements का पालन करें।
- Faulty detector उपयोग न करें और failed function checks को नजरअंदाज न करें।
- Site पर अनुमत authority और procedure से बाहर किसी व्यक्ति को touch या search न करें।
- Handheld detector को पानी से दूर रखें और impact से बचाएँ।
- Prohibited या dangerous item का संदेह होने पर site emergency procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Detector surfaces को compatible approved method से साफ करें।
- Batteries, charging connections और cables की नियमित जाँच करें।
- Site policy के अनुसार तय intervals पर function checks करें।
- Sensing panels और handheld coils को impact तथा moisture से बचाएँ।
- Inconsistent alarms, damaged parts या repeated faults report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Screening से पहले required function check छोड़ देना।
- गलत sensitivity settings उपयोग करना या site procedures नजरअंदाज करना।
- Handheld detector को बहुत तेजी से या target से बहुत दूर चलाना।
- Secondary-check procedure अपनाए बिना alarm को threat का प्रमाण मान लेना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।