Desoldering Pump



Category: **Welding & Soldering** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: De-soldering pump

इसका उपयोग किस लिए होता है

Desoldering Pump electronic components को release करने के लिए joint से molten solder हटाता है। इसे suitable soldering iron के साथ इस्तेमाल करें और आसपास के components को heat से बचाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Pump के plunger, nozzle, seal और release mechanism में damage जाँचें।
2. Instructions के अनुसार soldering iron चालू करें और तैयार रखें।
3. Pump nozzle को solder joint के पास रखें, आसपास के components को न छुएँ।
4. Joint को तब तक heat करें जब तक solder पिघल न जाए; ज्यादा देर heat न करें।
5. Molten solder खींचने के लिए pump trigger दबाएँ।
6. Part जाँचने या निकालने से पहले joint और components ठंडे होने दें।
7. उपयोग के बाद design के अनुसार pump खाली और साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Eye protection पहनें और अच्छी ventilation वाली जगह पर काम करें।
- Hot soldering iron और molten solder को skin तथा cables से दूर रखें।
- उपयोग के तुरंत बाद nozzle को न छुएँ।
- Soldering iron की सफाई या servicing से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Pump से solder residue साफ करें और seal तथा nozzle नियमित जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।