

## BANDE 137 KHZ

135.5 À 137.8 PAR  $\leq$  1 WATT

FRÉQUENCE (KHz)	BANDE PASSANTE MAX (Hz)	Modes	USAGE
135.5 137.8	200	CW DIGIMODE	CW, QRSS ET MODES DIGITAUX À BANDE ÉTROITE

## BANDE 472 KHZ

472 À 479 PAR  $\leq$  1 WATT

FRÉQUENCE (KHz)	BANDE PASSANTE MAX (Hz)	Modes	USAGE
472 475	200	CW	CW
475 479	ND	MODES BANDE ÉTROITE	CW, MODES DIGITAUX À BANDE ÉTROITE

## BANDE 1.8 MHZ

1.810 À 2.000

LIMITES DE LA BANDE EN FRANCE MÉTRO ET DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION : 1.810 À 1.850

FRÉQUENCE (KHz)	BANDE PASSANTE MAX (Hz)	Modes	USAGE	
1.810 1.838	200	CW	1.836	CENTRE D'ACTIVITÉ QRP CW
1.838 1.840	500	MODE BANDE ÉTROITE		
1.840 1.843	2700	Tous Modes	1.840 - 1.843	DIGIMODES
			1.843 - 1.850	EN FRANCE ET RÉUNION
			1.840 - 1.843	DIGIMODES
1.843 2.000			1.850 - 2.000	1.843 – 1.850 INTERDIT EN FRANCE ET RÉUNION