

BANDE 137 KHZ

135.5 À 137.8 PAR \leq 1 WATT

FRÉQUENCE (KHz)	BANDE PASSANTE MAX (Hz)	MODES	USAGE
135.5 137.8	200	CW DIGIMODE	CW, QRSS ET MODES DIGITAUX À BANDE ÉTROITE

BANDE 472 KHZ

472 À 479 PAR \leq 1 WATT

FRÉQUENCE (KHz)	BANDE PASSANTE MAX (Hz)	MODES	USAGE
472 479			

BANDE 1.8 MHZ

1.810 À 2.000

LIMITES DE LA BANDE EN FRANCE MÉTRO ET DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION : 1.810 À 1.850

FRÉQUENCE (KHz)	BANDE PASSANTE MAX (Hz)	MODES	USAGE	
1.810 1.838	200	CW	1.836	CENTRE D'ACTIVITÉ QRP CW
1.838 1.840	500	MODE BANDE ÉTROITE		
1.840 1.850	2700	TOUS MODES	1.840 - 1.843	DIGIMODES
			1.843 - 1.850	EN FRANCE ET RÉUNION
			1.840 - 1.843	DIGIMODES
1.850 2.000			1.850 - 2.000	INTERDIT EN FRANCE ET RÉUNION