

# SILAB<sup>®</sup>

Version 7.1  
DPUStress

## DPUStress

Diese DPU belastet das Simulationssystem mit Rechenzeit und kann Abstürze provozieren.

### Dynamische Parameter:

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>PrepareWorkload</i>      | Belastung während der Vorbereitungsphase<br>cDPU::DoPrepare() (in ms)                              |
| <i>TriggerWorkload</i>      | Belastung während der Triggerphase<br>cDPU::DoTrigger() (in ms)                                    |
| <i>PauseWorkload</i>        | Belastung während der Pausenphase<br>cDPU::DoPause() (in ms)                                       |
| <i>StartWorkload</i>        | Belastung während der Startphase<br>cDPU::DoStart() (in ms)                                        |
| <i>StopWorkload</i>         | Belastung während der Stopphase<br>cDPU::DoStop() (in ms)                                          |
| <i>ReadyToPauseWorkload</i> | Belastung während der Pausenphase<br>cDPU::DoReadyToPause() (in ms)                                |
| <i>ReadyToStartWorkload</i> | Belastung während der Startphase<br>cDPU::DoReadyToStart() (in ms)                                 |
| <i>ReadyToStopWorkload</i>  | Belastung während der Stopphase<br>cDPU::DoReadyToStop() (in ms)                                   |
| <i>FailOnce</i>             | Gibt an ob folgender Fehler / Absturz einmal (=1) oder immer wieder (=0) durchgeführt werden soll. |
| <i>FailStep,CrashStep</i>   | Mit diesem Eingang können Fehler oder Abstürze hervorgerufen werden:                               |

| Mode | In der Phase       |
|------|--------------------|
| 0    | Prepare            |
| 1    | ReadyToStart       |
| 2    | Start              |
| 3    | Trigger            |
| 4    | ReadyToStop        |
| 5    | Stop               |
| 6    | Shutdown/Switchoff |