

FINAL 4-8-22

include emu8086.inc

ORG 100h

.DATA

arreglo_1 db '3','7','t','p'
arreglo_2 db '3','7','t','p'
longitud = (\$- arreglo_1)

.CODE

mov cx, longitud/2
dec cx
Bucle_comparacion:
mov DI,CX
mov al,arreglo_1[di]
cmp al, arreglo_2[di]
JNE no_son_iguales
cmp cx,00h
je son_iguales
loop Bucle_comparacion
jmp Bucle_comparacion

son_iguales:
printn 'son iguales papu xd'
jmp fin

no_son_iguales:

printn 'NO son iguales papu xd'
jmp fin

fin:
ret

END

1- 8086, ya puse la consigna en la captura de la resolucion

2- Me pidio un sustractor en BCD de 2 digitos (parecido al sumador), en fin...es la misma consigna que la del final de 13-9-18

Final 4-6-22

Ver si 2 Cadenas de Caracteres (Arreglos) son = tenias q imprimir
X Pantalla justamente si eran = o no, algo raro es q' no te daban la
longitud del vector y tmb la mndez dijo q' ambos vectores
tienen = longitud (la Consigna te la daban en el aire y para el culo)

Name Final_4.6.22

include em8086.inc

ORG 100h

DATA

Arreglo_1 db ; 1er Arreglo q nos dan

Arreglo_2 db ; 2do Arreglo q nos dan

Longitud = (\$ - Arreglo_1) ; longitud del Arreglo_1 (q es = q' la de Arreglo_2)

CODE

MOV CX, longitud/2 ; Si utilizamos 2 arreglos en DATA dividimos sobre 2 la longitud
DEC CX ; decrementamos 1 q' usaremos CX como indice (necesitamos leer la posición 0)

Byte-Comparación:

MOV DI, CX

esto parece 1 q' dichas
arreglos los dame
continuamente
parece



MOV AL, Arreglo_1[DI]

CMP AL, Arreglo_2[DI]

JNE No_Son_iguales

CMP CX, 0

JE Son_iguales

Loop Bucle - Comparacion

Jump Bucle - Comparacion

Son_iguales:

PRINTN "Son iguales mi hermano"

JMP Fin

No_Son_iguales:

PRINTN "No Son iguales hermano"

JMP Fin

Fin:

Ret

END