JOUR 7 sur 7 — FINAL

ADMINISTRATION ★ & CONFIGURATION

Switch CLI • Routeur CLI • Supervision • Projet final

Configurer switch et routeur en ligne de commande

```
# Configuration Switch Cisco
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW-BUREAU
SW-BUREAU(config)# vlan 10
SW-BUREAU(config-vlan)# name DIRECTION
SW-BUREAU(config-vlan)# exit
! VLAN 10 créé avec succès
```

CLI	CLI	IP	DHCP	Wireshark	Projet
Switch	Routeur	Statique	Config		Final

50+	3	7
Commandes CLI	Projets pratiques	Jours de formation

★ DERNIER JOUR — FORMATION COMPLÈTE ★

Félicitations — vous avez parcouru 7 jours de formation réseau !

Informatique et Technologie

Formation Réseau — Tous droits réservés ©2026

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

■ OBJECTIFS DU JOUR 7 — JOUR FINAL

Félicitations d'être arrivé jusqu'au dernier jour ! Aujourd'hui vous allez mettre en pratique tout ce que vous avez appris pendant 6 jours. C'est le passage du théoricien au praticien.

■■ Ce jour est conçu pour être compréhensible par tous, même les débutants complets. Chaque commande est expliquée en langage simple. Lisez chaque ligne attentivement et n'hésitez pas à relire les jours précédents si un concept vous échappe.

- ✔ **Configurer un switch Cisco en ligne de commande (CLI) : noms, VLANs, ports, sécurité**
- ✔ **Configurer un routeur Cisco en CLI : interfaces, routes statiques, NAT**
- ✔ **Gérer l'attribution IP statique et dynamique sur les équipements**
- ✔ **Sauvegarder et restaurer des configurations réseau**
- ✔ **Superviser un réseau avec ping, traceroute, Wireshark et SNMP**
- ✔ **Concevoir et déployer un réseau complet de A à Z (projet final)**

■ ASTUCE

Ce jour est le plus important de la formation. La ligne de commande (CLI) est le langage universel des équipements réseau professionnels. Un technicien qui maîtrise le CLI Cisco est recruté partout dans le monde.

1. INTRODUCTION À LA LIGNE DE COMMANDE (CLI)

Le **CLI** (Command Line Interface — Interface en Ligne de Commande) est une interface **en mode texte** utilisée pour configurer les équipements réseau professionnels. Pensez-y comme un dialogue avec votre équipement : vous tapez une instruction, l'équipement l'exécute et vous répond.

Contrairement à une interface graphique avec des boutons et des menus, le CLI utilise des **commandes texte précises**. Au premier abord cela peut sembler intimidant, mais après quelques heures de pratique, vous réaliserez que c'est beaucoup plus rapide et puissant qu'une interface graphique. Tous les professionnels réseau du monde utilisent le CLI au quotidien.

■■ INFO

■ Analogie pour les débutants : le CLI, c'est comme donner des instructions vocales précises à quelqu'un. Si vous dites 'va à gauche', il tourne à gauche. Si vous dites 'tourne légèrement', il ne comprend pas. Le CLI est pareil : les commandes doivent être exactes, mais une fois apprises, elles sont universelles.

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

Les modes du CLI Cisco IOS

Sur un équipement Cisco, vous ne pouvez pas tout faire dès la connexion. Il existe plusieurs **niveaux d'accès** appelés 'modes'. C'est une mesure de sécurité : un technicien junior peut consulter sans pouvoir modifier la config. Voici les 5 modes que vous utiliserez :

Mode	Invite de commande	Accès	Rôle
User EXEC	`Switch>`	Par défaut à la connexion	Consultation limitée uniquement — show basiques
Privileged EXEC	`Switch#`	enable	Toutes les commandes show, debug, copy
Global Config	`Switch(config)#`	configure terminal	Configuration globale de l'équipement
Interface Config	`Switch(config-if)#`	interface fa0/1	Configuration d'une interface spécifique
VLAN Config	`Switch(config-vlan)#`	vlan 10	Configuration d'un VLAN spécifique

■■ INFO

Raccourcis CLI indispensables : **?** = aide contextuelle, **Tab** = complétion automatique, **Ctrl+Z** = retour au mode privileged, **no** devant une commande = annuler la config, **show running-config** = voir la configuration active.

2. CONFIGURATION COMPLÈTE D'UN SWITCH CISCO

Nous allons maintenant configurer un switch Cisco étape par étape. Dans les blocs de commandes ci-dessous, les lignes en **cyan** sont les commandes à taper, les lignes en **vert** sont les réponses de l'équipement, et les lignes en **gris italique** sont des explications (commentaires) qui commencent par le signe '!'.

Étape 1 — Configuration de base du switch

Configuration initiale du switch

```
! Connexion et passage en mode privileged
Switch> enable
Switch# configure terminal

! Nom du switch
```


Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

```
Switch(config)# hostname SW-BUREAU-01

! Sécuriser le mode privileged avec un mot de passe chiffré
SW-BUREAU-01(config)# enable secret MonMotDePasse2026

! Désactiver la résolution DNS (évite les délais sur erreurs de frappe)
SW-BUREAU-01(config)# no ip domain-lookup

! Message de connexion (bannière)
SW-BUREAU-01(config)# banner motd # Accès réservé — Non autorisé #

! Sauvegarder la configuration
SW-BUREAU-01# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? [Entrée]
Building configuration... [OK]
```

Étape 2 — Création et assignation des VLANs

Rappel : un VLAN est un réseau virtuel qui sépare les équipements même s'ils sont branchés sur le même switch physique. C'est comme créer plusieurs salles invisibles dans un même bâtiment. Ici on crée 3 VLANs : un pour la Direction, un pour l'Informatique et un pour les Invités.

Configuration des VLANs sur le switch

```
! Créer les VLANs
SW-BUREAU-01(config)# vlan 10
SW-BUREAU-01(config-vlan)# name DIRECTION
SW-BUREAU-01(config-vlan)# exit
SW-BUREAU-01(config)# vlan 20
SW-BUREAU-01(config-vlan)# name INFORMATIQUE
SW-BUREAU-01(config-vlan)# exit
SW-BUREAU-01(config)# vlan 30
SW-BUREAU-01(config-vlan)# name INVITES
SW-BUREAU-01(config-vlan)# exit

! Assigner un port au VLAN 10 (port Fa0/1 pour la direction)
SW-BUREAU-01(config)# interface fastethernet 0/1
SW-BUREAU-01(config-if)# switchport mode access
```


Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

```
SW-BUREAU-01(config-if)# switchport access vlan 10
SW-BUREAU-01(config-if)# description PC-Direction-01
SW-BUREAU-01(config-if)# no shutdown
SW-BUREAU-01(config-if)# exit

! Configurer un port trunk vers le routeur (port Gi0/1)
SW-BUREAU-01(config)# interface gigabitethernet 0/1
SW-BUREAU-01(config-if)# switchport mode trunk
SW-BUREAU-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SW-BUREAU-01(config-if)# description UPLINK-ROUTEUR
SW-BUREAU-01(config-if)# no shutdown

! Vérifier les VLANs créés
SW-BUREAU-01# show vlan brief
VLAN Name Status Ports
---- ------------------- --------- ----------------------
10 DIRECTION active Fa0/1, Fa0/2
20 INFORMATIQUE active Fa0/5, Fa0/6
30 INVITES active Fa0/10, Fa0/11
```

Étape 3 — Interface de management (SVI)

Pour administrer le switch à distance (via le réseau), il faut lui attribuer une adresse IP. On crée pour cela une **interface virtuelle** appelée SVI (Switch Virtual Interface). C'est l'adresse que vous taperez dans votre navigateur ou dans PuTTY pour vous connecter au switch.

Configurer l'adresse IP de gestion du switch

```
! Créer une interface virtuelle SVI sur le VLAN de management
SW-BUREAU-01(config)# interface vlan 1
SW-BUREAU-01(config-if)# ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
SW-BUREAU-01(config-if)# no shutdown
SW-BUREAU-01(config-if)# exit

! Définir la passerelle par défaut du switch
SW-BUREAU-01(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
```


Tous droits réservés ©2026

```
! Sécuriser Telnet/SSH avec mot de passe
SW-BUREAU-01(config)# line vty 0 15
SW-BUREAU-01(config-line)# password Telnet2026!
SW-BUREAU-01(config-line)# login
SW-BUREAU-01(config-line)# transport input ssh

! Vérifier l'état des interfaces
SW-BUREAU-01# show interfaces status
Port Name Status Vlan Duplex Speed
Fa0/1 PC-Direction connected 10 a-full a-100
Gi0/1 UPLINK-ROUTEUR connected trunk a-full a-1000
```


Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

3. CONFIGURATION COMPLÈTE D'UN ROUTEUR CISCO

Le routeur est l'équipement qui fait communiquer des réseaux différents entre eux et qui connecte votre réseau local à Internet. Si le switch est le chef d'un étage, le routeur est le directeur du bâtiment qui décide comment les informations circulent entre les étages et vers l'extérieur.

Nous allons configurer le routeur avec la technique **Router-on-a-Stick** : une seule interface physique reliée au switch, découpée en sous-interfaces virtuelles — une par VLAN. C'est la méthode la plus courante en PME.

Étape 1 — Configuration de base du routeur

Configuration initiale routeur Cisco

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname RTR-PRINCIPAL
RTR-PRINCIPAL(config)# enable secret Admin@2026
RTR-PRINCIPAL(config)# no ip domain-lookup
RTR-PRINCIPAL(config)# service password-encryption
! Chiffre tous les mots de passe en clair dans la config
RTR-PRINCIPAL(config)# banner motd # Acces Autorise Uniquement #
```

Étape 2 — Configuration des interfaces

Configuration des interfaces LAN et WAN

```
! Interface LAN (vers le switch) — sous-interfaces pour chaque VLAN (Router-on-a-stick)
RTR-PRINCIPAL(config)# interface gigabitethernet 0/0
RTR-PRINCIPAL(config-if)# description LIEN-SWITCH-SW-BUREAU-01
RTR-PRINCIPAL(config-if)# no shutdown

! Sous-interface pour VLAN 10 — Direction
RTR-PRINCIPAL(config)# interface gigabitethernet 0/0.10
RTR-PRINCIPAL(config-subif)# encapsulation dot1q 10
RTR-PRINCIPAL(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
RTR-PRINCIPAL(config-subif)# description GATEWAY-VLAN10-DIRECTION
```


Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

```
! Sous-interface pour VLAN 20 — Informatique
RTR-PRINCIPAL(config)# interface gigabitethernet 0/0.20
RTR-PRINCIPAL(config-subif)# encapsulation dot1q 20
RTR-PRINCIPAL(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

! Interface WAN (vers Internet — fournie par le FAI)
RTR-PRINCIPAL(config)# interface gigabitethernet 0/1
RTR-PRINCIPAL(config-if)# description LIEN-FAI-INTERNET
RTR-PRINCIPAL(config-if)# ip address dhcp
! Récupère l'IP publique automatiquement depuis le FAI
RTR-PRINCIPAL(config-if)# no shutdown
```

Étape 3 — NAT et route par défaut vers Internet

Le **NAT** (Network Address Translation) est le mécanisme qui permet à tous les équipements du réseau local d'accéder à Internet avec une seule adresse IP publique. Imaginez un immeuble de 50 appartements qui partage une seule boîte aux lettres externe : le NAT fait exactement ça pour les paquets IP.

Configuration NAT et routage Internet

```
! Définir les interfaces NAT inside (LAN) et outside (WAN)
RTR-PRINCIPAL(config)# interface gigabitethernet 0/0
RTR-PRINCIPAL(config-if)# ip nat inside
RTR-PRINCIPAL(config)# interface gigabitethernet 0/1
RTR-PRINCIPAL(config-if)# ip nat outside

! ACL pour définir quel trafic LAN est traduit vers Internet
RTR-PRINCIPAL(config)# access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
RTR-PRINCIPAL(config)# access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
RTR-PRINCIPAL(config)# access-list 1 permit 192.168.30.0 0.0.0.255

! Activer le NAT overload (PAT) sur l'interface WAN
RTR-PRINCIPAL(config)# ip nat inside source list 1 interface gi0/1 overload

! Route par défaut vers le FAI
RTR-PRINCIPAL(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gigabitethernet 0/1
```


Tous droits réservés ©2026

```
! Vérifier la table de routage
RTR-PRINCIPAL# show ip route
Codes: C-connected, S-static, R-RIP, O-OSPF
S* 0.0.0.0/0 via GigabitEthernet0/1
C 192.168.10.0/24 is directly connected, Gi0/0.10
C 192.168.20.0/24 is directly connected, Gi0/0.20
```

■■ INFO

La commande **show ip nat translations** vous permet de voir en temps réel toutes les traductions NAT actives. Si un PC n'accède pas à Internet, vérifiez que son IP apparaît bien dans cette table.

4. CONFIGURER LE DHCP SUR LE ROUTEUR

Rappel du Jour 4 : le DHCP attribue automatiquement une adresse IP aux équipements qui se connectent. Sans DHCP, chaque ordinateur devrait être configuré manuellement — imaginez 60 postes à configurer un par un ! Ici le routeur joue lui-même le rôle de serveur DHCP pour chaque VLAN.

Configuration DHCP par VLAN sur le routeur

```
! Exclure les adresses réservées (routeur, switches, serveurs, imprimantes)
RTR-PRINCIPAL(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
RTR-PRINCIPAL(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.20

! Pool DHCP pour le VLAN 10 — Direction
RTR-PRINCIPAL(config)# ip dhcp pool VLAN10-DIRECTION
RTR-PRINCIPAL(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
RTR-PRINCIPAL(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
RTR-PRINCIPAL(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
RTR-PRINCIPAL(dhcp-config)# lease 7
! Bail de 7 jours — durée recommandée en entreprise
RTR-PRINCIPAL(dhcp-config)# exit

! Pool DHCP pour le VLAN 20 — Informatique
RTR-PRINCIPAL(config)# ip dhcp pool VLAN20-INFORMATIQUE
RTR-PRINCIPAL(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
```


Tous droits réservés ©2026

```
RTR-PRINCIPAL(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1
RTR-PRINCIPAL(dhcp-config)# dns-server 1.1.1.1 1.0.0.1
RTR-PRINCIPAL(dhcp-config)# lease 1

! Vérifier les baux DHCP actifs
RTR-PRINCIPAL# show ip dhcp binding
IP address Client-ID Lease expiration
192.168.10.21 AA:BB:CC:11:22:33 Mar 20 2026 10:45 AM
192.168.20.21 DD:EE:FF:44:55:66 Mar 14 2026 09:30 AM

! Statistiques DHCP (conflits, offres, confirmations)
RTR-PRINCIPAL# show ip dhcp statistics
```

5. SAUVEGARDE ET RESTAURATION DES CONFIGURATIONS

Sauvegarder les configurations, c'est comme faire une photocopie de votre travail avant de le soumettre. Si vous faites une erreur ou si l'équipement tombe en panne, vous retrouvez votre configuration en quelques minutes au lieu de tout refaire. C'est une habitude **obligatoire** en entreprise.

Les emplacements de stockage Cisco

Emplacement	Volatilité	Contenu	Usage
RAM (DRAM)	Volatile ■■	running-config — configuration active	Config en cours d'utilisation
NVRAM	Non volatile ✔	startup-config — config de démarrage	Survit au redémarrage
Flash	Non volatile ✔	IOS (système d'exploitation Cisco)	OS de l'équipement
Serveur TFTP	Non volatile ✔✔	Sauvegardes externalisées sur le réseau	Backup professionnel recommandé

Commandes de sauvegarde et restauration

```
! Sauvegarder la running-config en startup-config (NVRAM)
RTR-PRINCIPAL# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration... [OK]
```


Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

```
! Sauvegarder sur un serveur TFTP externe (backup professionnel)
RTR-PRINCIPAL# copy running-config tftp://192.168.1.100/backup-rtr-20260314.cfg
Address or name of remote host [192.168.1.100]?
!! [OK - 3256 bytes]

! Restaurer une config depuis le serveur TFTP
RTR-PRINCIPAL# copy tftp://192.168.1.100/backup-rtr-20260314.cfg running-config

! Effacer la startup-config (remise à zéro — DANGER)
RTR-PRINCIPAL# erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration...
[confirm] [Entrée]
[OK] Erase of nvram: complete

! Afficher la configuration actuelle complète
RTR-PRINCIPAL# show running-config
! Afficher la configuration de démarrage
RTR-PRINCIPAL# show startup-config
```

■ ASTUCE

Bonne pratique : sauvegardez la configuration de tous vos équipements **avant et après chaque modification**. Nommez vos fichiers avec la date : backup-SW01-20260314.cfg. Conservez au minimum les 3 dernières sauvegardes.

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

6. SUPERVISION PROFESSIONNELLE DU RÉSEAU

Superviser un réseau, c'est comme surveiller la santé d'un patient à l'hôpital : vous avez des moniteurs qui affichent en permanence les constantes vitales. En réseau, les 'constantes' sont : est-ce que l'équipement répond ? Quel est le débit actuel ? Y a-t-il des erreurs ? Les outils ci-dessous vous permettent de répondre à ces questions.

■ PING — Test de connectivité de base

Outil fondamental pour tester si un équipement est joignable.

```
$ ping 192.168.10.1                    # Test la passerelle du VLAN 10
$ ping -c 100 -i 0.1 8.8.8.8           # 100 pings rapides vers DNS Google
$ ping -s 1400 192.168.20.1            # Test avec paquets de 1400 octets (test MTU)
$ ping 192.168.1.1 repeat 1000         # 1000 pings depuis IOS Cisco
```

■ TRACEROUTE — Diagnostic de chemin réseau

Identifie chaque routeur sur le chemin et la latence à chaque saut.

```
$ traceroute 8.8.8.8                   # Trace le chemin vers le DNS Google
$ tracert -d google.com                # Traceroute Windows (sans résolution DNS)
$ traceroute -m 20 1.1.1.1             # Limite à 20 sauts maximum
```

■ SNMP — Surveillance automatique du réseau

SNMP (Simple Network Management Protocol) permet la surveillance centralisée de tous les équipements réseau. Les équipements envoient des alertes (traps) à un serveur NMS (Network Management System).

```
$ snmpwalk -v2c -c public 192.168.1.1  # Interroge tous les OIDs d'un équipement
$ snmpget -v2c -c public 192.168.1.1
sysDescr.0                             # Nom et version IOS du routeur
```

■ WIRESHARK — Analyse de paquets

Wireshark capture et analyse tous les paquets réseau en temps réel. C'est l'outil de diagnostic le plus puissant disponible.

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

```
$ ip.addr == 192.168.10.5          # Filtre sur une IP spécifique
$ tcp.port == 80 or tcp.port == 443  # Filtre trafic web HTTP/HTTPS
$ dhcp                             # Affiche uniquement les échanges DHCP
$ icmp                             # Affiche uniquement les pings
```

■■ INFO

Les outils de supervision NMS professionnels les plus utilisés : **Zabbix** (open source), **PRTG** (Windows), **Nagios** (Linux), **SolarWinds** (entreprise). Ils surveillent automatiquement tous vos équipements et envoient des alertes par e-mail ou SMS en cas de panne.

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

■ PROJET FINAL — CONCEVOIR UN RÉSEAU D'ENTREPRISE COMPLET

Vous disposez de toutes les connaissances acquises en 7 jours pour concevoir ce réseau complet. C'est votre projet de validation finale. Lisez attentivement le cahier des charges et proposez une solution professionnelle complète.

■ Cahier des charges

Une PME de 60 employés répartis en 4 départements s'installe dans de nouveaux locaux sur 2 étages. Elle vous demande de concevoir et déployer son réseau informatique complet. Voici les besoins exprimés :

Département	Effectif	Besoins spécifiques	VLAN suggéré
Direction	8 personnes	Réseau isolé, accès à tous les VLANs, VPN	`VLAN 10`
Comptabilité	12 personnes	Accès au serveur comptable uniquement, isolé	`VLAN 20`
Commercial	25 personnes	Internet, Wi-Fi, imprimantes partagées	`VLAN 30`
Informatique	10 personnes	Accès à tous les VLANs, gestion réseau, DMZ	`VLAN 40`
Invités / Visiteurs	Variable	Internet uniquement — aucun accès LAN interne	`VLAN 99`

■ Infrastructure disponible

- 1 Routeur Cisco ISR 4331 (connexion Internet fournie par le FAI : 100 Mbps)
- 2 Switches Cisco Catalyst 2960 24 ports (1 par étage)
- 2 Points d'accès Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) par étage
- 1 Serveur Windows Server pour les fichiers partagés et la comptabilité
- 1 connexion fibre Internet de 100 Mbps symétrique — IP publique : 41.200.100.50
- Plan d'adressage à définir dans la plage 172.16.0.0/16

■ Travail demandé

Q1 — Plan d'adressage IP

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

Définissez un plan d'adressage complet pour chaque VLAN en utilisant des sous-réseaux /24 dans la plage 172.16.0.0/16. Indiquez pour chaque VLAN : l'adresse réseau, le masque, la passerelle, la plage DHCP et l'adresse de broadcast.

Q2 — Schéma réseau

Dessinez le schéma physique et logique du réseau en indiquant les connexions entre chaque équipement, les VLANs assignés et les types de liens (trunk/access).

Q3 — Configuration Switch Étage 1

Rédigez les commandes CLI complètes pour configurer le switch du 1er étage : nom, VLANs, ports access, port trunk, adresse de management et sécurité de base.

Q4 — Configuration Routeur

Rédigez les commandes CLI pour configurer le routeur : sous-interfaces par VLAN, DHCP pour chaque VLAN, NAT pour l'accès Internet et la route par défaut.

Q5 — Sécurité et bonne pratique

Listez 5 mesures de sécurité supplémentaires à mettre en place sur ce réseau (port security, ACL, SSH, désactivation des ports inutilisés, etc.).

■ RÉCAPITULATIF DU JOUR 7

- ✔ CLI Cisco : User EXEC (>) → Privileged (#) → Global Config (config)# → Interface (config-if)#
- ✔ Switch : hostname, enable secret, VLANs, ports access/trunk, SVI, VTY SSH
- ✔ Routeur : interfaces, sous-interfaces 802.1Q, NAT PAT, route par défaut, DHCP pools
- ✔ DHCP sur routeur : excluded-address + pool (network, default-router, dns-server, lease)
- ✔ Sauvegarde : running-config (RAM volatile) → startup-config (NVRAM) → TFTP (externe)
- ✔ Supervision : ping, traceroute, SNMP, Wireshark, outils NMS (Zabbix, PRTG, Nagios)
- ✔ Projet final : plan IP, schéma réseau, config switch, config routeur, sécurité

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

■ QUIZ FINAL — JOUR 7

Le quiz final — testez toutes vos connaissances des 7 jours !

PARTIE A — Questions à Choix Multiple (QCM)

Choisissez la bonne réponse parmi les options proposées.

1. Quelle commande permet de passer du mode User EXEC au mode Privileged EXEC sur un switch Cisco ?

A) configure terminal

B) enable

C) login

D) sudo

Votre réponse : _____

2. Quelle commande affiche la configuration active en cours sur un équipement Cisco ?

A) show startup-config

B) show flash

C) show running-config

D) show version

Votre réponse : _____

3. Que fait la commande 'ip nat inside source list 1 interface gi0/1 overload' ?

A) Elle crée un VLAN sur l'interface Gi0/1

B) Elle active le NAT PAT pour partager une IP publique entre plusieurs hôtes

C) Elle configure un tunnel VPN sur l'interface WAN

D) Elle assigne une adresse IP statique à l'interface

Votre réponse : _____

4. Quel emplacement mémoire contient la configuration qui survit au redémarrage ?

A) RAM (DRAM)

B) Flash

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

C) ROM

D) NVRAM

Votre réponse : _____

5. Quelle commande Cisco permet de vérifier les baux DHCP actifs ?

A) show ip dhcp pool

B) show ip dhcp binding

C) show dhcp lease

D) show ip lease

Votre réponse : _____

6. Sur un switch Cisco, quelle commande assigne un port au VLAN 20 ?

A) switchport vlan 20

B) vlan 20 interface fa0/5

C) switchport access vlan 20

D) set port vlan 20

Votre réponse : _____

PARTIE B — Vrai ou Faux ?

Indiquez si chaque affirmation est VRAIE ou FAUSSE.

1.	La running-config est sauvegardée en NVRAM et survit au redémarrage.	■ VRAI ■ FAUX
2.	La commande 'no shutdown' active une interface désactivée sur un routeur.	■ VRAI ■ FAUX
3.	Un port trunk ne peut transporter qu'un seul VLAN à la fois.	■ VRAI ■ FAUX
4.	Wireshark peut capturer et analyser les paquets en temps réel.	■ VRAI ■ FAUX
5.	La commande 'erase startup-config' supprime la configuration active (running-config).	■ VRAI ■ FAUX
6.	SNMP est utilisé pour la supervision et la surveillance automatique des équipements réseau.	■ VRAI ■ FAUX

Tous droits réservés ©2026
Formation Réseau Informatique — Document pédagogique

■ FÉLICITATIONS — FORMATION TERMINÉE !

Vous avez parcouru 7 jours de formation intensive sur les réseaux informatiques. Des bases du modèle OSI jusqu'à la configuration CLI d'un routeur Cisco, en passant par la sécurité, le Wi-Fi et les protocoles réseau — vous avez acquis un socle de connaissances solide et professionnel.

La prochaine étape : pratiquer sur des simulateurs comme Cisco Packet Tracer ou GNS3, passer la certification CCNA, et mettre vos compétences en application dans des projets réels. Le réseau n'a plus de secrets pour vous !

★ Informatique et Technologie ★

Tous droits réservés ©2026