- Skalowanie w windowsie ustawić na 100%
- Pobrać zadanie ze strony miktusa (na ocene 5 wystarczy 5 rozkazów!!!!)
- Odpalić Lab.zsk na rozkaz ćwiczeniowca
- Załadować pamięć z pliku (mikroprogrmy->wczytaj->plik->wyjście), Jebać 1 linijkę
- Wpisać pamięć operacyjną

  JAK DANA: liczba dziesiętna
  JAK ROZKAZ ZWYKŁY: zawierają 3 bity np. 000 (przykład: TLD, 001, DA = numer)

  JAK ROZKAZ ROZSZERONY: (przykład: ARA, N = numer)
- Wypełniamy rejestry według zadania – uzupełniamy odpowiednie pola na zielonym tle
- Klikamy makro
- Tworzymy plik .log przykład dobrego nazewnictwa **AOK_Lab2_WCY23IY9S1_07 _log.log**
- W komórce RAPS wpisujemy 48
- Klikamy makro
- Postępujemy zgodnie z instrukcją programu i przeciągamy komórki
- Jak odpali nam się RRC to wpisujemy w RBP HEX z komórki pamięci operacyjnej na którą wskazuje RAP.
- Dodajemy „h” na końcu Hexa w komórce RBP
- Postępujemy zgodnie z instrukcją programu i przeciągamy komórki
- Jak nie mamy testu (TINT) wpisujemy w RAPS 49
- Klikamy makro
- Postępujemy zgodnie z instrukcją programu i przeciągamy komórki z zastrzeżeniem patrtz następny punkt
- Wpisujemy w LK wartość z DA(rozkaz zwykły)/N(rozkałd rozszerzony) Pamiętamy o 7 BITACH według kalkulatora https://www.rap HYPERLINK "https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html?x=FF"i HYPERLINK "https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html?x=FF"dta HYPERLINK "https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html?x=FF"b HYPERLINK "https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html?x=FF"les.co HYPERLINK "https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html?x=FF"m HYPERLINK "https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html?x=FF"/convert/number/hex-to-decimal.html?x=FF

  (zamieniamy pierwszy bit na 0)

- Otwiera nam się sumator i sprawdzamy wartości X,S,I i porównujemy je z tabelką poniżej.
  ROZKAZ ROZSZERZONY TO ADRESACJA POŚREDNIA

Metoda adresacji	X	S	I	Wzór na adres operandu	Sumat adresc
Bezpośrednia	0	0	0	$EA^2=DA$	L=DA
Pośrednia	0	0	1	EA=PAO[DA]	
Względna	0	1	0	EA=DA + LR	L=DA
Pośrednia względna	0	1	1	EA=PAO[DA + LR]	
Indeksowa	1	0	0	EA=DA + RI	L=DA
Pośrednia indeksowa	1	0	1	EA=PAO[DA + RI]	
Niedozwolona	1	1	0	EA=0	L=R=
Niedozwolona (pośrednia)	1	1	1	EA=PAO[0]	

  UWAGA!!!!
  Jeżeli robimy rozkaz rozszerzony ignorujemy bit „I" i traktujemy je jako SUMA POŚREDNIA

- Wpisujemy zgodnie z tabelką wartości L i R
- Zapamiętujemy Suma licząc ją w głowie i zapisując na kartce i w polu SUMA
- Wpisujemy zapisaną sume do RAE
- Wpisujemy w LR kolejny rozkaz czyli adres komórki kolejnego rozkazu w pamięci operacyjnej
- Patrzymy na „I"

  I=0 adresowanie bezpośrednie
  I=1 adresowanie pośrednie

- Jeżeli adresowanie Pośrednie (jak jest test) to wpisujemy w RAPS to co znajduje się po prawej od TIND w komórce NA. Później patrz na zielono
  Jeżeli adresowanie bezpośrednie to omijamy ten krok i przechodzimy do kroku 26.
- Jeżeli adresowanie Bezpośrednie to wpisujemy numer operacji OP
- Zatwierdzamy i przechodzimy do wpisywania kolejnego rozkazu czyli W RAPSIE edytujemy rejestr i wpisujemy 0
- Wróc do punkt 7

25.* Klikamy MAKRO
26.* Postępujemy zgodnie z instrukcją programu i przeciągamy komórki
27.* Jak odpali nam się RRC to wpisujemy w RBP HEX z komórki pamięci operacyjnej na

którą wskazuje RAP
28.* Postępujemy zgodnie z instrukcją programu i przeciągamy komórki
29.* Nie ma testu wiec wpisujemy kolejny adres czyli 51 w RAPS i klikamy makro
30.* Postępujemy zgodnie z instrukcją programu i przeciągamy komórki
31.* Wpisujemy w RAPS OP albo AOP+32, klikamy makro -> pamiętamy o kliknięciu na komórkę z naszym aktualnym rozkazem w pamięci operacyjnej
32.* Przejdz do punktu 27