

Fallos y soluciones en el microprocesador

Posibles fallos:

- El ordenador no arranca
- El ordenador arranca pero no muestra nada por pantalla
- El ordenador arranca pero no inicia el sistema operativo
- El ordenador se reinicia constantemente
- El ordenador tiene problemas de error de paridad POST en muchos dispositivos
- El ordenador se bloquea o congela despues de unos minutos de funcionamiento

Soluciones:

- Comprobar la ventilación del microprocesador
- Limpiar la caja del ordenador
- Comprobar si el procesador está overclockeado para desactivarlo

Fallos y soluciones en la memoria

Posibles fallos:

- Se producen pitidos y no muestra nada por pantalla
- Si la BIOS muestra una cantidad de memoria menor a la que está instalada
- La BIOS muestra un mensaje Memory Address error, Memory Failure at, Memory Parity error at
- Que el ordenador de pantallazos azules
- El ordenador va Lento
- Los programas y aplicaciones no funcionan

Soluciones:

- Asegurar que la memoria esté bien encajada
- Asegurar que la memoria es compatible con la placa base
- Comprobar el orden de las ranuras de la memoria
- Limpiar los contactos y las ranuras
- Probar la memoria en otra ranura
- Probar otros módulos de memoria

Fallos y Soluciones de la placa base

Posibles fallos:

- El ordenador no hace nada

Soluciones:

- Comprobar la conexión de todos los conectores, primero el de alimentación y luego el resto
- Verificar que todos los componentes están montados correctamente sobre todo el microprocesador y la memoria
- Comprobar si la placa tiene objetos que puedan producir un cortocircuito como puede ser un tornillo un clip o un trozo de cable
- Mirar si los tornillos de sujeción no tocan el circuito de la placa base

Fallos y soluciones de los dispositivos de almacenamiento

Posibles fallos:

- La BIOS no detecta el dispositivo
- La luz de la disquetera esta permanentemente encendida
- El lector de disco no se abre
- Errores de lectura y escritura en un disco
- El disco duro produce ruido, zumbido o chirrido
- El disco duro posee sectores defectuosos
- En la BIOS se nos muestra el error DISK BOOT FAILURE

Soluciones:

- Si no se detecta en la BIOS comprobaremos que no se encuentre deshabilitado
- Comprobaremos o cambiaremos los cables de datos y de alimentación
- Si la interfaz es IDE comprobaremos la configuración de los jumpers maestro esclavo
- Si la luz de la disquetera se encuentra encendida es que hemos colocado el bus de datos al revés
- Los discos duros producen ruido en su funcionamiento normal si escuchas ruidos anormales, tendrás que hacer tests que el fabricante ofrece en su manual y hacer una copia de seguridad rápidamente
- Si el disco duro tiene sectores defectuosos podrás usar herramientas especializadas en reparación de sectores
- El mensaje DISK BOOT FAILURE significa que el sistema no puede leer el sistema de arranque del dispositivo puede ser por: Cable de datos roto, el dispositivo no es de arranque, un virus, o el sector de arranque borrado o dañado

Fallos y soluciones de la fuente de alimentación

Posibles fallos:

- La fuente de alimentación deja de funcionar al probarla de forma aislada
- La fuente de alimentación no da las tensiones correctas
- El ordenador se apaga de repente

Soluciones

- Comprobar el fusible
- Comprobar los ventiladores
- Colocar un sistema de protección contra sobretensiones, para que no se vuelva a romper

Fallos y soluciones de las tarjetas de expansión

Posibles fallos:

- Los fallos dependen de la funcionalidad de la tarjeta de expansión

Soluciones

- Comprobar que la tarjeta esté completamente insertada en la ranura
- Limpiar la ranura y los conectores de la tarjeta
- Probar la tarjeta en otra ranura
- Si la tarjeta es detectada, comprobar que el driver de la tarjeta esté actualizado

Fallos y soluciones de la tarjeta gráfica

Posibles fallos:

- Los fallos en la tarjeta gráfica son fáciles de detectar porque son visuales

Soluciones:

- Comprobamos que no es un fallo del monitor
- Comprobaremos que la tarjeta esté conectada en su ranura de expansión
- Si los gráficos son integrados tendremos que quitarlo en la BIOS y instalar una nueva

Fallos y Soluciones de la tarjeta de sonido

Posibles fallos

- Las averías en las tarjetas de sonido son raras, El problema más común es que no la detecte el sistema o que no se escuche nada por los altavoces

Soluciones

- Comprobaremos que las conexiones de los altavoces y el micrófono estén conectados correctamente y que sus conexiones no estén rotas
- Debemos actualizar los drivers de la tarjeta de sonido

Fallos y soluciones de la tarjeta de red

Posibles fallos:

- No se detecta la tarjeta o no se conecta a la red

Soluciones

- Comprobar que la tarjeta este bien conectada
- Comprobar que el cable funcione correctamente y que esté bien conectado
- Utilizar el comando PING

Otros Fallos:

El ordenador se apaga o se reinicia cada dos por tres

Solución:

- Hacer un mantenimiento del hardware, limpiando el polvo y despejando los ventiladores de cualquier cosa que obstruya el aire para que el ordenador no se sobrecaliente y se apague
- Comprobar si el ordenador tiene algún virus o driver mal instalado para el driver lo tendrás que desinstalar en el modo seguro del ordenador
- Limpia el ordenador para que pueda ventilar bien y comprobar que la RAM funciona correctamente

Funcionamiento lento

Solución:

- revisa el Administrador de tareas y finaliza las tareas que no necesites o descargar programas dedicados al mantenimiento del ordenador
- Hacer una desfragmentación del disco duro
- Revisar si tienes algún virus que afecte al rendimiento

El ordenador se queda pillado muchas veces

Solución:

- Tienes que revisar que la placa base y la ventilación funcionen correctamente, después compruebe la memoria RAM y los voltajes de la fuente de alimentación

El ordenador no encuentra el sistema operativo

Solución:

- Tendrás que cambiar el disco duro