

跌落式熔断器 GPRS 版通信协议

一、 固定帧

固定帧长度固定为 6 字节，其格式如表 1：

表 1：

启动字符(10H)
控制域（C）（1 字节）
链路地址域（2 字节）
帧校验(CS)（1 字节）
结束字符（16H）

1. 启动字符

10H 标示此帧为固定帧，帧总长度为 6 个字节

2. 控制域

表 2：

控制域（C）	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3: 0
主站发送	DIR	PRM	FCB	FCV	功能码

1.1 bit 7 DIR

0：此帧为主站发送帧

1：此帧为从站发送帧

1.2 bit 6 PRM 启动报文

0：此帧为回复帧

1：此帧为启动帧

1.3 bit 5 FCB 帧计数位

此位翻转：正常发送时 FCB 位每发送一帧翻转一次。

此位不变：未收到对方响应时此位不翻转并重复发送（延时 5S 未收到信息则认为接收失败，重复发送）。

1.4 bit 4 FCV 帧计数有校位

0:FCB 位变化无效，即忽略 FCB 位值

1:FCB 位每次发送翻转一次，若接收到相同 FCB 则认为重复发送。

1.5 bit 3 : 0 功能码

功能码含义见表 3：

表 3：

功能码	含义
0	主站复制远方链路
3	发送确认用户数据
9	主站链状态
B	回复链路状态

3. 链路地址域

两字节，低字节在前，标示从站链路地址，

4. 帧校验

校验和是控制域，地址域的 8 位位组的算术和

5. 结束字符

16H 标示一帧数据结束，固定帧结束字符在第 6 字节。

6. 固定帧示例

表 4：

主站回复复位	10 00 01 00 01 16
主站回复链路状态（正常）	10 0B 01 00 0C 16
主站复位远方链路	10 40 01 00 41 16
主站请求远方链路	10 49 01 00 4a 16
子站链路主站	10 C9 01 00 CA 16
子站复位主站	10 C0 01 00 C1 16
子站回复主站总召	10 80 01 00 81 16
子站回复链路状态	10 8B 01 00 8C 16
子站回复主站复位链路	10 80 01 00 81 16

二、 变长帧

变长帧格式如下：

表 5：

启动字符(68H)
L (1 byte)
L (1 byte)
启动字符 (68H)
控制域 (C)
链路地址域 (A)
链路用户数据 (可变长度)
帧校验和 (CS)
16H

1. 启动字符

68H 标示此帧为变长帧

2. L

L 指控制域、链路地址域及用户数据区的字节数，帧总长度为 L+6

3. 控制域

表 6：

控制域 (C)	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3: 0
主站发送	DIR	PRM	FCB	FCV	功能码

3.1 bit 7 DIR

0：此帧为主站发送帧

1：此帧为从站发送帧

3.2 bit 6 PRM 启动报文

0：此帧为回复帧

1：此帧为启动帧

3.3 bit 5 FCB 帧计数位

此位翻转：正常发送时 FCB 位每发送一帧翻转一次。

此位不变：未收到对方响应时此位不翻转并重复发送（延时 5S 未收到信

息则认为接收失败，重复发送)。

3.4 bit 4 FCV 帧计数有校位

0:FCB 位变化无效，即忽略 FCB 位值

1:FCB 位每次发送翻转一次，若接收到相同 FCB 则认为重复发送。

3.5 bit 3 : 0 功能码

功能码含义见表 3：

表 7：

功能码	含义
0	主站复制远方链路
3	发送确认用户数据
9	主站链状态
B	回复链路状态

4. 链路地址域

两字节，低字节在前，标示从站链路地址，

5. 链路用户数据

数据域格式如下表：

表 8：

数据单元标识	数据单元类型	类型标识
		可变结构限定词
	传送原因	
	公共地址	
	信息体地址	
信息体	信息体元素	
	信息体时标	

5.1 类型标识

定义后续信息对象的结构、类型和格式,本协议中使用的标识如下：

表 9：

01H	不带时标的单点信息（从机响应总召）
64H	总召唤
67H	对时
15H	不带时标的摇测值（从机响应总召）
1EH	带时标的单点信息（突发上传）

5.1.1 总召唤

总召唤帧示例：68 0C 0C 68 F3 01 00 64 01 07 00 01 00 00 00 14 85 16

其对应含义如下：

帧	格式	备注
68H	变长帧头	变长帧头
0BH	L	控制、链路及数据长度
0BH	L	控制、链路及数据长度
68H		变长帧头
73H	控制域	主站发送用户数据
1H	链路地址	低字节
0H	链路地址	高字节
64H	类型标示	
1H	可变结构限定词	数据域为 1 个单元数据
7H	传送原因	低字节
1H	公共地址	低字节
0H	公共地址	高字节
0H	信息体地址	低字节
0H	信息体地址	高字节
14H	信息	1 个字节用记数据
85H	校验	
16H	结束符	

5.1.2 对时

由主站发起，带有时间信息，给从站对时，从站回复应答帧，对时结束

示例：68 11 11 68 D3 01 00 67 01 06 01 00 00 00 23 00 10 01 01 01 17

09 16

68H	变长帧头	
11H	控制、链路及数据长度	
11H	控制、链路及数据长度	
68H	变长帧头	
D3H	从站突发上传数据	
1H	链路地址	
0H	链路地址	
67H	带时标的单点信息	
1H	可变结构限定词	数据域为 1 个单元数据
6H	传送原因	主站激活对时
1H	公共地址	与链路地址相同
0H	公共地址	与链路地址相同
0H	信息体地址	
0H	信息体地址	
23H	毫秒低位	
00H	毫秒高位	
10H	分钟	
1	时	
1H	日	
1H	月	
17H	年	
09H	校验	
16H	结束符	

5.1.3 带时标的单点信息

由从站突发上传，主站回复固定应答帧 10 00 01 00 01 16

示例：68 12 12 68 D3 01 00 1E 01 03 01 00 01 00 01 00 12 23 10 01 01 17

84 16

其对应含义如下：

68H	变长帧头	
12H	控制、链路及数据长度	

12H	控制、链路及数据长度	
68H	变长帧头	
D3H	从站突发上传数据	
1H	链路地址	
0H	链路地址	
1EH	带时标的单点信息	
1H	可变结构限定词	数据域为 1 个单元数据
3H	传送原因	突发上传
1H	公共地址	与链路地址相同
0H	公共地址	与链路地址相同
1H	信息体地址	
0H	信息体地址	
1H	信息	跌落数据
23H	毫秒低位	
00H	毫秒高位	
10H	分钟	
1	时	
1H	日	
1H	月	
17H	年	
84H	校验	
16H	结束符	

6. 校验和

校验和是控制域，地址域 用户数据区的 8 位位组的算术和

7. 结束字符

三、 流程示例：

1. 复位链路：

主站可复位从站链路

主站发起：10 40 01 00 41 16

从站回复：10 80 01 00 81 16

2. 请求链路状态

主站发起链路状态

主站发起链路请求：10 49 01 00 4a 16

从站应答链路状态：10 8B 01 00 8C 16

3. 突发数据

由从站发起：

68 12 12 68 C3 01 00 1E 01 03 01 00 01 00 01 38 4A 25 00 01 01 00 92 16(A 相跌落

68 12 12 68 C3 01 00 1E 01 03 01 00 01 00 01 E0 2E 27 00 01 01 00 1F 16(A 相正常)

主站确认应答：10 00 01 00 01 16

注：绿色为信息体地址，红色为数据（下同）

4. 总召

主站发起总召：68 0B 0B 68 73 01 00 64 01 06 01 00 00 00 14 F4 16

子站响应总召：RX:68 0B 0B 68 80 01 00 64 01 07 01 00 00 00 14 02 16

子站发回总召遥信：68 14 14 68 80 01 00 01 86 14 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 16

子站发回总召遥测：68 0D 0D 68 80 01 00 15 83 14 01 00 01 00 14 15 16 6E 16

子站发回总召结束帧：68 0B 0B 68 80 01 00 64 01 0A 01 00 00 00 14 05 16 (16:23:39:640)

5. 对时

主站发起对时：68 11 11 68 53 01 00 67 01 06 01 00 00 00 23 00 1E 0C 1E 06 11 45 16

从站回复对时：68 11 11 68 80 01 00 67 01 07 01 00 00 00 00 00 1E 0C 1E 06 11 50 16

备注：主站可以通信复位链路及链路请求检查链路状态，在确定链接状态，也可不需要复位及请求链路，直接发起总召。

附录 1：

跌落式熔断器遥信量点表

信息体地址	信息	备注
1	A 相状态	0：正常 1：跌落
2	B 相状态	0：正常 1：跌落
3	C 相状态	0：正常 1：跌落
4	备用	
5	备用	
6	电池欠压	0：正常 1：欠压
7	漏保 1	0：正常 1：漏保
8	漏保 2	0：正常 1：漏保
9	漏保 3	0：正常 1：漏保
10	漏保 4	0：正常 1：漏保

信息体地址	信息	备注
1	A 相温度	8 位有符号数表示，最高位为符号位，单位：摄氏度
2	B 相温度	8 位有符号数表示，最高位为符号位，单位：摄氏度
3	C 相温度	8 位有符号数表示，最高位为符号位，单位：摄氏度