
Наконечники штыревые втулочные изолированные, двойные «КВТ»

Тип: **НШВИ(2)** по ТУ 3424-001-59861269-2004





- Для монтажа сдвоенных проводов одинакового сечения
- Предназначены для оконцевания методом опрессовки гибких многопроволочных медных проводников. Трансформируют концы многожильных проводов в монолитные штифты
- Современная альтернатива обязательному облуживанию концов многожильных проводников при подсоединении к клеммам
- Размеры изолированных манжет и втулок наконечников НШВИ(2) рассчитаны для монтажа и подключения двух проводников
- В условиях высокой плотности монтажа двойные втулочные наконечники являются единственно возможным контактным соединением двух проводников
- Материал коннектора: медь марки М1
- Покрытие коннектора: электролитическое лужение
- Материал изоляции: полипропилен. Не содержит галогенов
- Термостойкость изоляции: +105 °С
- Цвет изолирующих манжет выполнен в соответствии с цветовой маркировкой DIN 46228, часть 4
- Двойные втулочные наконечники «КВТ» представлены полноразмерной линейкой наконечников со стандартной длиной втулок и удлиненными втулками на наиболее популярные размеры
- Одинарные и двойные втулочные наконечники «КВТ» представлены в одинаковой цветовой гамме стандарта DIN, что облегчает их поразмерную идентификацию
- Коническая форма манжеты, тип «Easy Entry», облегчает заведение многожильного провода внутрь медной втулки
- Идеальная упаковка для супермаркетов и магазинов. Пакет имеет отрывную линию, zip-молнию и крепежную петлю для экспозиции на евростенде
- Благодаря раскладывающемуся дну, упаковка может быть установлена на полках
- Прозрачная дизайнерская упаковка позволяет осуществлять визуальный контроль содержимого

Наименование	Цвет манжеты	Сечение (мм²)	Размеры (мм)						F* (мм)	Упаковка (шт.)	Инструмент для опрессовки					
			L1	L	d	d1	H	B			АС-25, 25Т	СТВ-06, СТК-06	ПКВш-10, ПКВш-16м ПКВк-10, 10у, 16у	ПКВш-6	ПКВк-16т	
НШВИ(2) 0.5–8	○ белый	2x0.5	8	14.5	1.8	1.5	5.0	3.0	11	100						
НШВИ(2) 0.75–8	● серый	2x0.75	8	14.7	2.1	1.8	5.5	3.0	11	100						
НШВИ(2) 0.75–10	● серый	2x0.75	10	16.7	2.1	1.8	5.5	3.0	11	100						
НШВИ(2) 1.0–8	● красный	2x1.0	8	15.1	2.3	2.0	5.5	3.0	11	100						
НШВИ(2) 1.0–10	● красный	2x1.0	10	17.1	2.3	2.0	5.5	3.0	11	100						
НШВИ(2) 1.5–8	● черный	2x1.5	8	15.5	2.6	2.3	6.4	3.7	11	100						
НШВИ(2) 1.5–12	● черный	2x1.5	12	19.5	2.6	2.3	6.4	3.7	11	100						
НШВИ(2) 2.5–10	● синий	2x2.5	10	18.5	3.3	2.9	8.0	4.3	13	100						
НШВИ(2) 2.5–13	● синий	2x2.5	13	21.5	3.3	2.9	8.0	4.3	13	100						
НШВИ(2) 4.0–12	● серый	2x4.0	12	23.1	4.2	3.8	8.8	5.3	15	100						
НШВИ(2) 6.0–14	● желтый	2x6.0	14	26.1	5.3	4.9	9.5	6.4	19	100						
НШВИ(2) 10–14	● красный	2x10	14	26.6	6.9	6.5	12.6	7.6	19	100						
НШВИ(2) 16–14	● синий	2x16	14	31.3	8.7	8.3	19.0	11.3	19	100						

АС-100/100Т — ПКВ-50 — ПКВк-16

* Длина снятия изоляции с провода

Монтаж втулочных наконечников


- Для монтажа втулочных наконечников необходимо всего 2 инструмента: стриппер для снятия изоляции с проводов и пресс-клещи для опрессовки
- Зачистить конец провода на длину, превышающую на несколько миллиметров длину медной втулки наконечника (см. значение F* в размерной таблице)
- Убедиться, что ни одна из тонких проволочек, составляющих медную жилу, не повреждена
- Выбрать втулочный наконечник, размер которого соответствует сечению провода
- Надеть наконечник на зачищенную жилу до упора
- Опрессовать наконечник при помощи пресс-клещей, оборудованных матрицами МПК-02, МПК-03, МПК-06, МПК-12 для втулочных наконечников или при помощи специальных пресс-клещей моделей: ПКВ, ПКВк, ПКВш
- Обжим провода производится поверх медной втулки
- Если после опрессовки конец многопроволочной жилы выступает из наконечника, жила может быть обрезана вровень с краем втулки

Наконечники штыревые втулочные неизолированные «КВТ»

Тип: **НШВ** по ТУ 3424-001-59861269-2004

- Предназначены для оконцевания методом опрессовки многожильных медных проводников. Трансформируют концы многожильных проводов в монолитные штифты
- Размеры втулок НШВ рассчитаны для монтажа одного проводника соответствующего сечения. Однако, поскольку пластмассовая ограничительная манжета отсутствует, втулки могут быть также использованы для соединения двух и более проводников
- Завод жилы во втулку осуществляется со стороны раструба
- Материал коннектора: медь марки М1
- Покрытие: электролитическое лужение
- Температурный диапазон эксплуатации: от -55 °С до +135 °С
- Благодаря расширенному температурному диапазону, наконечники НШВ рекомендованы к применению для проводов с термостойкой изоляцией из кремний-органической резины марок ПРКА, ПРКС, ПВКВ, РКГМ
- Втулки без манжеты незаменимы для оконцевания проводов с толстой изоляцией (например, кабелей с резиновой изоляцией КГ и КОГ)
- Идеальная упаковка для супермаркетов и магазинов. Пакет имеет отрывную линию, zip-молнию и крепежную петлю для экспозиции на евростенде
- Раскладывающееся дно упаковки позволяет установить пакеты на полках





Наименование	Сечение (мм²)	Размеры (мм)				F* (мм)	Упаковка (шт.)	Инструмент для опрессовки								
		L	d	d1	D			АС-25, АС-25Т	АС-100	СТВ-03, СТК-03	СТО/СТВ,СТК-02 ПКВ 6, ПКВш 6, ЕС-65	СТО/СТВ/СТК-12	ПКВк-10, ПКВк-10у, ПКВш-10	ПКВ-50	ПКВ 95	Наборы: СТО, СТЕ, СТГ ПКВк-16у/16т-16м, ПКВш-16м	ПКВк-16	Набор СТВ
НШВ 0.5–8	0.5	8	1.3	0.9	1.7	8	100											
НШВ 0.75–8	0.75	8	1.5	1.2	1.9	8	100											
НШВ 1.0–8	1.0	8	1.8	1.4	2.2	8	100											
НШВ 1.5–8	1.5	8	2.0	1.6	2.5	8	100											
НШВ 2.5–8	2.5	8	2.6	2.3	3.3	8	100											
НШВ 4.0–9	4.0	9	3.2	2.8	3.9	9	100											
НШВ 6.0–12	6.0	12	3.9	3.5	4.8	12	100											
НШВ 10–12	10	12	4.9	4.5	5.8	12	100											
НШВ 16–12	16	12	6.2	5.8	7.2	12	100											
НШВ 25–16	25	16	7.9	7.5	9.1	16	100											
НШВ 35–16	35	16	8.7	8.3	10.2	16	100											
НШВ 50–20	50	20	10.9	10.4	12.4	20	50											
НШВ 70–20	70	20	14.3	13.5	15.8	20	50											

Проблемы

При прямом подключении гибких медных проводов к клеммам электрооборудования возникает ряд проблем:

- Из-за отсутствия необходимой жесткости зачищенный конец многопроволочной медной жилы невозможно завести в некоторые типы клемм (н-р, пружинные клеммы). Отдельные проволочки жилы могут «выпадать» из общего пучка и зоны контакта, создавая угрозу нагрева контактного соединения и КЗ
- При зажиме многопроволочных жил в винтовых клеммах возникает риск повреждения или перекусывания отдельных тонких жилок
- При агрессивном воздействии внешних атмосферных факторов, со временем сопротивление контактного соединения может вырасти из-за окисления медной жилы
- Использование технологии пайки для облуживания концов многопроволочных жил затратно по времени монтажа, стоимости расходных материалов и не всегда представляется возможным
- При монтаже гибких проводов к клеммам оборудования в условиях подвижного состава или вибрации, зона перехода от среза изоляции провода к зачищенной жиле является слабым местом и подвержена нагрузке

Решения

Втулочные наконечники предлагают современное и эффективное решение этих проблем:

- Втулка, выполненная из электротехнической меди при обжиме надежно стягивает и бандажирует проводки в единую монолитную конструкцию.
  Таким образом, гибкая медная жила трансформируется в жесткий и прочный штифт
- Медная втулка выполняет функцию армирования и защиты тонкопроволочных проводников от повреждений при зажиме в клеммах
- Электролитическое лужение наконечников обеспечивает долговременную и надежную защиту клеммных соединений от коррозии
- Опрессовка втулочных наконечников при помощи профессионального инструмента гарантирует надежность подключений и минимальные затраты при серийном монтаже
- При заведении наконечника в клемму изолирующая манжета является ограничителем, а также дополнительно фиксирует провод по изоляции, выполняя функцию антиизлома