

Projekt-Dokumentation: Smarter Heizungsverteiler (Keller)

Intelligente Heizkreis- und Verteilersteuerung auf Basis des **Seeed Studio XIAO ESP32-C6** mit Ansteuerung von 4 Heizkreisen (3-Wege-Mischer/Stellantriebe, Hocheffizienz-PWM-Pumpen inklusive bidirektionalem VDMA-Feedback, 1-Wire-Temperatursensorik und M-Bus-Wärmemengenzähler-Auslesung).

1. Systemübersicht & Architektur

- **Zentraler Mikrocontroller:** Seeed Studio XIAO ESP32-C6 (11 GPIOs)
 - **I/O-Erweiterung:**
 - **MCP23017 (I2C):** 16-Kanal-Digital-Expander für 12 Relais (8× Stellantriebe, 4× Pumpen 230V).
 - **PCA9685 (I2C):** 16-Kanal-12-Bit-PWM-Controller für phasenstarre 1-kHz-Pumpenansteuerung.
 - **Galvanische Trennung:**
 - 2× 4-Kanal PC817 Optokoppler-Module (1× für PWM-Out, 1× für 75-Hz-Feedback-In).
 - Getrennte Relais-Optokoppler-Versorgung (JD-VCC).
 - **Sensorik & Bus-Systeme:**
 - **M-Bus (Meter-Bus):** TTL-to-M-Bus Master-Modul zur Zählerauslesung über Hardware-UART.
 - **1-Wire:** 11 bis 13× DS18B20 Temperatursensoren auf 3 getrennten Bussträngen:
 - *Strang 1 (Vorlauf):* 5× DS18B20 (4× Heizkreise Vorlauf + 1× Verteilerbalken Vorlauf).
 - *Strang 2 (Rücklauf):* 5× DS18B20 (4× Heizkreise Rücklauf + 1× Verteilerbalken Rücklauf).
 - *Strang 3 (Schaltbox):* 1 bis 3× DS18B20 (z. B. Relais- und Netzteil-Temperatur).
 - **I2C-Umgebungssensorik:** 1× Kombisensor AHT (Feuchte) + BMP (Druck/Temperatur).
 - **Spannungsversorgung:** Mean Well LPV-20-5 (5 V DC / 3 A / 15 W, IP67 vollvergossen).
-

2. Pinbelegung & I2C-Adressierung

XIAO ESP32-C6 (11 von 11 Pins belegt)

Pin	ESP-GPIO	Funktion / Schnittstelle	Angeschlossene Peripherie	Pegel / Besonderheit
D0	GPIO0	Pulse Capture / Timer	Pumpe 1 (EG 5 – FBH) Feedback In	75 Hz VDMA-Signal (Wilo, 3,3 V via Optokoppler)
D1	GPIO1	Pulse Capture / Timer	Pumpe 2 (OG 5 – RAD) Feedback In	75 Hz VDMA-Signal (Cosmo , 3,3 V via Optokoppler)
D2	GPIO2	Pulse Capture / Timer	Pumpe 3 (OG 4 – RAD) Feedback In	75 Hz VDMA-Signal (Wilo, 3,3 V via Optokoppler)
D3	GPIO21	Pulse Capture / Timer	Pumpe 4 (EG 4 – FBH) Feedback In	75 Hz VDMA-Signal (Wilo, 3,3 V via Optokoppler)
D4	GPIO22	I2C SDA	MCP23017 + PCA9685 + AHT/BMP	4,7 kΩ Pull-up auf 3,3 V
D5	GPIO23	I2C SCL	MCP23017 + PCA9685 + AHT/BMP	4,7 kΩ Pull-up auf 3,3 V
D6	GPIO19	Hardware-UART TX	M-Bus Master RXD	3,3 V TTL-Pegel
D7	GPIO20	Hardware-UART RX	M-Bus Master TXD	3,3 V TTL-Pegel
D8	GPIO9	1-Wire Bus 3	1–3× DS18B20 Strang 3 (Schaltbox: Relais / Netzteil)	Eigener 4,7 kΩ Pull-up auf 3,3 V
D9	GPIO18	1-Wire Bus 1	5× DS18B20 Strang 1: Vorlauf (4× HK + 1× Verteilerbalken)	Eigener 4,7 kΩ Pull-up auf 3,3 V
D10	GPIO3	1-Wire Bus 2	5× DS18B20 Strang 2: Rücklauf (4× HK + 1× Verteilerbalken)	Eigener 4,7 kΩ Pull-up auf 3,3 V

I2C-Busadressen (D4 = SDA, D5 = SCL)

- 0x20: MCP23017 I/O-Expander (A0/A1/A2 auf GND)
- 0x40: PCA9685 16-Kanal-PWM-Treiber
- 0x38: AHT Feuchtesensor
- 0x76 / 0x77: BMP Luftdrucksensor

3. Verdrahtungs- & Schaltungslogik

A. Spannungsversorgung (Feuchtraum / Keller)


- **Netzteil:** Mean Well LPV-20-5 (Schutzklasse II, vollvergossen nach IP67).
- **230V-Eingang:** Phase (\$L\$) und Neutraleiter (\$N\$) über 2-Leiter WAGO 221. Kein PE erforderlich.
- **5V-Sternverteilung:** Ausgang über zwei 5-Leiter WAGO 221 (1× 5V-Block, 1× GND-Block).
 - *Zweig 1 (Leistung):* Relais-Spulenversorgung (JD-VCC) und M-Bus-Master VCC.
 - *Zweig 2 (Logik):* XIAO ESP32-C6 (5V), PCA9685 und MCP23017 Logik.
- **Pufferung:** Low-ESR-Elektrolytkondensator (470 µF – 1000 µF / ≥ 10 V) direkt an den 5V/GND-Pins des ESP32 zur Glättung von Schaltspitzen.

B. Relais-Belegung & Hardware-Verriegelung (MCP23017)

Insgesamt 12 Kanäle (3× 4-Kanal-Relaismodule mit 5V-Spule):

1. 3-Wege-Stellantriebe (GPA0 bis GPA7 – Relais 1 bis 8)

Um ein gleichzeitiges Ansteuern von „AUF“ und „ZU“ (z. B. bei Softwareabsturz) physikalisch auszuschließen, ist jeder Stellantrieb über eine **Wechsler-Kaskade** hardwareverriegelt:



- **Mischer 1:** Relais 1 (AUF) / Relais 2 (ZU) – GPA0 / GPA1
- **Mischer 2:** Relais 3 (AUF) / Relais 4 (ZU) – GPA2 / GPA3
- **Mischer 3:** Relais 5 (AUF) / Relais 6 (ZU) – GPA4 / GPA5
- **Mischer 4:** Relais 7 (AUF) / Relais 8 (ZU) – GPA6 / GPA7

2. Pumpen-Freigabe 230V (GPB0 bis GPB3 – Relais 9 bis 12)

- **Pumpe 1 (HK 1: EG 5 – FBH):** Relais 9 – GPB0 (Wilo-Varios PICO-STG 25/1-8)
- **Pumpe 2 (HK 2: OG 5 – RAD):** Relais 10 – GPB1 (**COSMO CP-HY 25-75/180**)
- **Pumpe 3 (HK 3: OG 4 – RAD):** Relais 11 – GPB2 (Wilo-Varios PICO-STG 25/1-8)

- **Pumpe 4 (HK 4: EG 4 – FBH):** Relais 12 – GPB3 (Wilo-Varios PICO-STG 25/1-8)
- *GPB4 bis GPB7:* Reserve

C. Pumpen-Ansteuerung (PCA9685) & VDMA-Feedback mit Kennlinienfeld-Durchflussschätzung

Die 4 Hocheffizienzpumpen werden über eine Kombination aus 230V-Netzfregabe, PWM-Sollwert und digitaler Rückmeldung gesteuert:

1. **Drehzahl-Sollwert (PCA9685 via Optokoppler):**
2. Phasenstarre **1-kHz-PWM-Ansteuerung** (0–100 % Tastverhältnis).
3. Gibt der Pumpenelektronik die Solldrehzahl bzw. Sollförderhöhe vor.
4. **VDMA-Rückmeldesignal (GPIO0, GPIO1, GPIO2, GPIO21 via Optokoppler):**
5. Die Pumpen senden ein **75-Hz-Rückmeldesignal** (VDMA-Standard) zurück an den ESP32.
6. Das Tastverhältnis (Duty Cycle) übermittelt den aktuellen Betriebszustand sowie die **aktuelle elektrische Wirkleistung / Leistungsaufnahme (P_{el} in Watt):**
 - 0–5 %: Signalunterbrechung / Fehler / Kein Signal
 - 5–70 %: Aktuelle Leistungsaufnahme (linear abgebildet auf z. B. 0–45 W)
 - 75–80 %: Standby-Zustand (0 W)
 - 80–90 %: Warnung / Überlastbetrieb
 - 90–100 %: Störung / Blockade (Rotor blockiert)
7. **Durchflussschätzung via Kennlinienfeld (Q_{est}):**
8. Anhand der physikalischen Pumpenkennlinie ist der resultierende Volumenstrom Q direkt abhängig von der **angeforderten Drehzahl (PWM_{soll})** und der **tatsächlich aufgenommenen Leistung (P_{el})**:

$$Q_{\text{est}} = f(PWM_{\text{soll}}, P_{\text{el}})$$
9. In der ESP32-C6 Firmware wird hierfür ein **2D-Kennlinienfeld (Lookup-Table mit bilinearer Interpolation)** hinterlegt.
10. Daraus errechnet der ESP32 zyklisch den geschätzten Durchfluss in Litern pro Stunde ($flow_est_1h$).
11. **Nutzen:** Schnelle Durchflusserfassung im Sekundentakt, Erkennung geschlossener Heizkreisventile (Leistungsabfall bei hoher Drehzahl) und Plausibilitätsabgleich mit den M-Bus-Wärmemengenzählern.
12. **Pumpen-Referenz & Daten:** Ausführliche Dokumentation siehe [docs/wilo_varios_pico_stg.md](#) und digitalisierte Kennlinienpunkte in [docs/wilo_varios_pico_stg_kennlinien.csv](#).

D. Virtuelle Wärmemengenzähler (VDMA als vollwertiges WMZ-Äquivalent inkl. Wärmemenge)

Das Zusammenspiel aus **VDMA 75-Hz-Pumpenfeedback** (elektrische Leistung P_{el} to \$ Durchfluss Q_{est} via 2D-Kennfeld) und den **1-Wire DS18B20-Temperaturfühlern** bildet ein **vollwertiges Software-Äquivalent zu einem physikalischen Wärmemengenzähler (WMZ)**.

Damit ist das System unabhängig vom 120-Sekunden-Batterieintervall der M-Bus-Zähler und liefert sekundliche Echtzeitwerte – insbesondere für **HK 1: EG 5**, wo der physikalische WMZ noch in Vorbereitung ist, sowie zur kontinuierlichen Redundanz- und Plausibilitätsprüfung für alle Kreise:

1. Eingangsgrößen je Heizkreis i in {1, 2, 3, 4} (1-Hz-Erfassung):

2. Vorlauftemperatur $T_{\text{VL}, i}$ (DS18B20 Vorlauf)

3. Rücklauftemperatur $T_{\text{RL}, i}$ (DS18B20 Rücklauf)

4. Geschätzter Volumenstrom $Q_{\text{est}, i}$ in Litern pro Stunde (aus Pumpenkennlinienfeld)

5. Berechnete Werte (vollständig äquivalent zum physischen WMZ):

6. Spreizung (ΔT):

$$\Delta T_i = T_{\text{VL}, i} - T_{\text{RL}, i} \quad [\text{K}]$$

7. Thermische Momentanleistung (P_{th} in Watt):

$$P_{\text{th}, i} = Q_{\text{est}, i} \cdot \Delta T_i \cdot 163 \frac{\text{Wh}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \quad [\text{W}]$$

$$(\text{Bedingung: Falls Pumpe AUS, } Q_{\text{est}} \leq 0 \text{ oder } \Delta T \leq 0 \implies P_{\text{th}} = 0 \text{ W})$$

$$(Bedingung: Falls Pumpe AUS, Q_{est} \leq 0 \text{ oder } \Delta T \leq 0 \implies P_{th} = 0 \text{ W})$$

8. Kumulierte Wärmemenge (E_{th} / virtual_energy_wh in Wh bzw. kWh):

Der ESP32 integriert sekundlich die thermische Energie auf ($E_{\text{th}} += P_{\text{th}} \cdot \frac{1}{3600} \text{ h}$). Dies entspricht exakt dem Zählerstand energy_wh eines physischen WMZ.

9. Kumuliertes Fördervolumen (V / virtual_vol_1 in Litern):

Ebenso wird der Durchfluss sekundlich zum Gesamtvolumen aufsummiert ($V += Q_{\text{est}} \cdot \frac{1}{3600} \text{ h}$), äquivalent zu volume_1 des WMZ.

10. Momentaner Durchfluss (Q): $Q_{\text{est}, i}$ in $\frac{\text{l}}{\text{h}}$

11. Vorlauf- & Rücklauftemperatur: $T_{\text{VL}, i}$, $T_{\text{RL}, i}$ in $^{\circ}\text{C}$

12. Rolle im Gesamtsystem:


- **HK 1 (EG 5):** Vollwertiger Arbeitszähler für Wärme und Volumen, solange noch kein physischer Zähler eingebaut ist.
- **HK 2, 3, 4:** 1-Hz-Echtzeitreferenz für schnelle Mischerregelung sowie Drift- und Plausibilitätsüberwachung gegenüber den physischen M-Bus-Zählern.
- **Abrechnungshinweis:** Für behördlich verbindliche Heizkostenabrechnungen (nach HeizkostenV) gelten vorrangig die MID-geeichten M-Bus-Zähler; die virtuellen VDMA-Zähler dienen dem hochauflösenden Monitoring, der energetischen Optimierung und dem unterbrechungsfreien Weiterbetrieb bei Zählerausfall.

E. Verteilerbalken-Gesamtbilanzierung (Primärdurchfluss & Gesamt-Wärmemenge aus WMZ & VDMA)

Aus den Messwerten der 4 Heizkreise und den beiden 1-Wire-Fühlern am Verteilerbalken (Vorlauf & Rücklauf) berechnet der ESP32 **ohne zusätzlichen Primär-Wärmemengenzähler** die vollständige thermodynamische Gesamtbilanz der Heizzentrale.

Die Bilanzierung erfolgt parallel über **zwei unabhängige Quellen**:

- VDMA-Quelle (1-Hz-Echtzeitbilanz aus Pumpen-Feedback & DS18B20):** Liefert kontinuierliche, sekundengenaue Live-Werte für Regelung, Mischerdynamik und Lastoptimierung.
- WMZ-Quelle (120s-Bilanz aus M-Bus-Zählern):** Liefert die hochpräzise, geeichte Verbrauchsbilanz der verbauten Ultraschall-/Flügelradzähler.



1. Formeln & Berechnungsschritte:

- Spreizung des Verteilerbalkens (ΔT_{balken}):**

$$\Delta T_{\text{balken}} = T_{\text{balken, VL}} - T_{\text{balken, RL}} \quad [\text{K}]$$

- Gesamte thermische Heizleistung (P_{ges}) in Watt:**

$$P_{\text{ges, VDMA}} = \sum_{i=1}^4 P_{\text{th, VDMA}, i} \quad [\text{W}], \quad P_{\text{ges, WMZ}} = \sum_{i=1}^4 P_{\text{th, WMZ}, i} \quad [\text{W}]$$

- Errechneter Primärdurchfluss durch den Verteilerbalken (Q_{balken}) in l/h:**

Da die Summe der Heizkreisleistungen der über den Balken transportierten Primärenergie entspricht ($P_{\text{balken}} = P_{\text{ges}} = Q_{\text{balken}} \cdot \Delta T_{\text{balken}} \cdot c_{\text{water}}$), lässt sich der Volumenstrom vom Kessel direkt rückrechnen:

$$Q_{\text{balken, VDMA}} = \frac{P_{\text{ges, VDMA}}}{\Delta T_{\text{balken}} \cdot 1,163} \quad [\text{l/h}]$$

$$Q_{\text{balken, WMZ}} = \frac{P_{\text{ges, WMZ}}}{\Delta T_{\text{balken}}}$$

$$1_{\{163\}} \frac{\text{Wh}}{\text{kg}} \cdot \text{K} \quad \text{quad} \quad \frac{\text{l}}{\text{h}} \quad \text{Wh}$$

(Plausibilitätskriterium: Berechnung aktiv wenn $\Delta T_{\text{balken}} \geq 0,5 \text{ K}$ und $P_{\text{ges}} > 0$; sonst $Q_{\text{balken}} = 0 \text{ l/h}$)

- **Gesamt-Wärmemenge des Verteilerbalkens (E_{balken}) in Wh / kWh):**
- **Aus VDMA (kontinuierlich sekundlich im RAM/Flash integriert):**

$$E_{\text{balken, VDMA}} += P_{\text{ges, VDMA}} \cdot \frac{1}{3600} \cdot \text{h} \quad \text{quad} \quad \text{Wh}$$
- **Aus WMZ (Summe der Hardware-Zählerstände):**

$$E_{\text{ges, WMZ}} = \sum_{i=1}^4 E_{\text{WMZ}, i} \quad \text{quad} \quad \text{Wh}$$
- **Kumuliertes Primär-Wasservolumen (V_{balken}) in Litern):**
- **Aus VDMA:**

$$V_{\text{balken, VDMA}} += Q_{\text{balken, VDMA}} \cdot \frac{1}{3600} \cdot \text{h} \quad \text{quad} \quad \text{l}$$
- **Aus WMZ:**

$$V_{\text{ges, WMZ}} = \sum_{i=1}^4 V_{\text{WMZ}, i} \quad \text{quad} \quad \text{l}$$

2. Praktischer Mehrwert für Betrieb & Hydraulik:

1. **Kein teurer Primär-WMZ erforderlich:** Der Durchfluss und Wärmeverbrauch der Heizzentrale (Pufferspeicher/Kessel) wird exakt bestimmt, ohne Rohrleitungen auftrennen oder teure DN32/DN40-Großzähler installieren zu müssen.
2. **Redundanz & Sensor-Plausibilisierung:** Weichen VDMA- und WMZ-Werte am Balken dauerhaft voneinander ab, erkennt der ESP32 sofort defekte Fühler, klemmende Ventile oder verschmutzte Zähler.
3. **Mischer-Bypassgrad (Primär-Beimischverhältnis $\eta_{\text{primär}}$):**
 In den Heizkreisen wälzen die 4 Pumpen in Summe $\sum Q_{\text{kreis}, i}$ um. Da die 3-Wege-Mischer kaltes Kreisrücklaufwasser beimischen, ist der Primärdurchfluss Q_{balken} kleiner als die Summe der Sekundärdurchflüsse:

$$\eta_{\text{primär}} = \frac{Q_{\text{balken}}}{\sum_{i=1}^4 Q_{\text{kreis}, i}}$$
4. $\eta \approx 1,0$ (100 %): Mischer sind voll geöffnet; Primärwasser strömt ungemischt in die Heizkreise.
5. $\eta \approx 0,3$ (30 %): Starke Beimischung; die FBH zirkuliert zu 70 % ihr eigenes Wasser und entzieht dem Kessel nur 30 % Nachspeisung.


3. Heizkreis-spezifische Flussanteile & Beimischungsgrad (Richmannsche Mischungsregel):

An jedem 3-Wege-Mischer treffen zwei Wasserströme zusammen und bilden den gemeinsamen Vorlauf des Heizkreises:

1. **Heißer Primärzulauf vom Verteilerbalken ($Q_{\text{primär}, i}$)** mit der Temperatur $T_{\text{balken, VL}}$
2. **Kühler Bypass-Rücklauf aus dem eigenen Kreis ($Q_{\text{bypass}, i}$)** mit der Temperatur

$T_{\text{RL},i}$

3. Gemischter Vorlauf in die Heizflächen ($Q_{\text{kreis},i}$) mit der Temperatur $T_{\text{VL},i}$



Aus der Massenerhaltung ($Q_{\text{kreis}} = Q_{\text{primär}} + Q_{\text{bypass}}$) und der thermodynamischen Wärmebilanz ($Q_{\text{kreis}} \cdot T_{\text{VL}} = Q_{\text{primär}} \cdot T_{\text{balken, VL}} + Q_{\text{bypass}} \cdot T_{\text{RL}}$) berechnet der ESP32 für jeden Heizkreis i die exakten Flussanteile:

- **Primäranteil α_i (Anteil vom Kesselbalken in %):**

$$\alpha_i = \frac{Q_{\text{primär},i}}{Q_{\text{kreis},i}} = \frac{T_{\text{VL},i} - T_{\text{RL},i}}{T_{\text{balken, VL},i} - T_{\text{RL},i}}$$

- $\alpha_i = 1$ (100%): Mischer steht voll AUF ($T_{\text{VL}} = T_{\text{balken, VL}}$).
- $\alpha_i = 0$ (0%): Mischer steht voll ZU ($T_{\text{VL}} = T_{\text{RL}}$), reiner Kreis-Umlauf.

- **Bypass-Beimischanteil β_i (Rücklauf-Beimischung in %):**

$$\beta_i = \frac{Q_{\text{bypass},i}}{Q_{\text{kreis},i}} = 1 - \alpha_i = \frac{T_{\text{balken, VL},i} - T_{\text{VL},i}}{T_{\text{balken, VL},i} - T_{\text{RL},i}}$$

- **Absolute Volumenströme (in l/h):**

Da der Gesamtförderstrom $Q_{\text{kreis},i}$ durch das VDMA-Pumpenkennfeld (bzw. den WMZ) bekannt ist:

$$Q_{\text{primär},i} = \alpha_i \cdot Q_{\text{kreis},i} \quad [\text{l/h}] \quad \text{(Vom Verteilerbalken bezogenes Kesselwasser)}$$

$$Q_{\text{bypass},i} = \beta_i \cdot Q_{\text{kreis},i} \quad [\text{l/h}] \quad \text{(Über Mischer beigemischtes Rücklaufwasser)}$$

- **Nutzen in der Praxis:**

- **Virtuelle Mischerposition in %:** Da die Stellantriebe keine Stellungsrückmeldung besitzen, liefert $\alpha_i \cdot 100$ in Echtzeit den wahren physikalischen Öffnungsgrad des Mischers!
- **Fehler- und Klemmerkennung:** Führt der Mischer softwareseitig auf ZU, aber α_i verharrt bei 25%, meldet der ESP32 eine mechanische Leckage oder Klemmen des Ventilsitzes.
- **Hydraulische Kreuzprüfung:** Die Summe aller Einzel-Primärflüsse entspricht exakt dem Gesamtbalkendurchfluss: $\sum_{i=1}^4 Q_{\text{primär},i} = Q_{\text{balken}}$.

4. M-Bus Wärmemengenzähler (Heatmeter)

[!NOTE]

Portierung vom Raspberry Pi auf ESP32:

Das Auslesen der Wärmemengenzähler lief bisher über ein Python-Skript auf einem Raspberry Pi.

Dieses Skript ist als Referenz in [heatmeter_legacy_rpi.py](#) gesichert und soll nun direkt in die ESP32-C6 Firmware integriert werden.

M-Bus Parameter & Schnittstelle:

- **Schnittstelle:** Hardware-UART an **D6 (TX / GPIO19)** und **D7 (RX / GPIO20)** verbunden mit dem TTL-to-M-Bus Master-Modul.
- **Baudrate:** 2400 Baud, 8 Datenbits, Even Parity, 1 Stoppbit (SERIAL_8E1).
- **Abfrageintervall:** 120 Sekunden (zum Batterieschutz der Zähler keine aggressiveren Retries).

Konfigurierte Wärmemengenzähler:

Zählernummer (Serial)	Zuordnung (Wohnung)	Status
83033389	OG5	Aktiv
83033390	OG4	Aktiv
83033391	EG4	Aktiv
83033388	EG5	In Vorbereitung (wird demnächst eingebaut)

Ausgelesene Register & Filterlogik:

- **Energie (Wh):** Schwelle: 500 Wh / Max-Sprung: 50.000 Wh
- **Leistung (W):** Schwelle: 50 W / Max-Sprung: 20.000 W
- **Durchfluss (l/h):** Schwelle: 1 l/h / Max-Sprung: 20.000 l/h
- **Volumen (l):** Schwelle: 10 l / Max-Sprung: 50.000 l
- **Vorlauf (°C):** Schwelle: 0,1 °C / Max-Sprung: 200,0 °C
- **Rücklauf (°C):** Schwelle: 0,1 °C / Max-Sprung: 200,0 °C
- **Spreizung (K):** Schwelle: 0,1 K / Max-Sprung: 200,0 K
- **Max-Intervall:** Spätestens nach 3600 Sekunden (1 Stunde) wird ein Wert auch ohne Überschreiten der Schwelle gesendet.

5. HTTP Webserver, Web-UI & REST-API Schnittstelle

Der ESP32-C6 fungiert als robuster **I/O-, Sensor- und Aktor-Controller** mit integriertem Webserver.

Die **Hauptregelung** (z. B. Vorlauftemperatur-Regelung der 4 Heizkreise, Mischer-Fahrzeiten,

Nachtabsenkung) läuft über HTTP-Requests von einer externen Instanz (z. B. Home Assistant, Node-RED, Python-Regel-Dienst), während die **InfluxDB-Uploads autonom auf dem ESP32 verbleiben**.

Architektur & Aufgabenverteilung:

1. **ESP32-C6 Autonom:**

2. Hardware-Schutz & Verriegelung (Wechsler-Kaskade verhindert Kurzschlüsse bei AUF/ZU).
3. Erfassung aller 18 DS18B20 Sensoren, AHT/BMP und 4× VDMA 75-Hz-Feedback.
4. Auslesen der M-Bus-Wärmemengenzähler über Hardware-UART (alle 120 s).

5. **Eigenständiger InfluxDB v2 Upload** aller Messwerte (Bucket Heizung / _monitoring).

6. Bereitstellung von Web-UI und REST-API.

7. **Externe Hauptregelung (via REST-API):**

8. Pollt zyklisch den kompletten Status über GET /api/status.
9. Berechnet Sollwerte und sendet Zustandsbefehle an Pumpen (POST /api/pump) und Mischer (POST /api/valve).

HTTP Basic Authentication (Sicherheit)

Sowohl die Web-UI (HTML) als auch alle REST-API-Endpunkte (JSON) sind durch **HTTP Basic Authentication** geschützt.

Die Zugangsdaten werden nicht im Git-Repository versioniert, sondern sicher im ausgelagerten cred-Ordner in der Datei cred.h konfiguriert:

* **Benutzer:** HTTP_USER_KHV

* **Passwort:** HTTP_PASS_KHV

Jegliche API-Aufrufe müssen diesen Login als Authorization-Header übergeben.

REST-API Endpunkte & JSON-Spezifikation

1. GET /api/status – Vollständiger Systemstatus

Liefert alle erfassten Messwerte, Aktorzustände und Systemmetriken als kompaktes JSON:

```
{
  "uptime_s": 1420,
  "wifi_rssi": -65,
  "temperatures": {
    "vorlauf": [35.2, 38.1, 32.0, 41.5],
    "ruecklauf": [28.4, 30.2, 26.5, 33.1],
    "verteilerbalken": {
      "vorlauf": 65.0,
      "ruecklauf": 35.0,
```

```
"spreading_k": 30.0,
"vdma": {
  "heat_power_w": 2724,
  "flow_primary_lh": 78,
  "energy_wh": 14520,
  "volume_l": 415
},
"wmz": {
  "heat_power_w": 2230,
  "flow_primary_lh": 64,
  "energy_wh": 2992400,
  "volume_l": 128160
}
},
"schaltbox": {
  "relais": 32.5,
  "netzteil": 38.1,
  "intern": 26.4
},
"ambient": {
  "temp_c": 19.8,
  "humidity_pct": 55.4,
  "pressure_hpa": 1013.2
}
},
"pumps": [
  { "id": 1, "enabled": true, "pwm": 65, "feedback_hz": 74.9, "power_w": 18.5, "status": "OK",
  { "id": 2, "enabled": false, "pwm": 0, "feedback_hz": 0.0, "power_w": 0.0, "status": "STAND
  { "id": 3, "enabled": true, "pwm": 50, "feedback_hz": 75.1, "power_w": 12.0, "status": "OK",
  { "id": 4, "enabled": false, "pwm": 0, "feedback_hz": 0.0, "power_w": 0.0, "status": "STAND
],
"circuits": [
  { "id": 1, "apt": "EG5", "type": "FBH", "t_fwd": 35.2, "t_bwd": 28.4, "spreading_k": 6.8, "floc
  { "id": 2, "apt": "OG5", "type": "RAD", "t_fwd": 38.1, "t_bwd": 30.2, "spreading_k": 7.9, "floc
  { "id": 3, "apt": "OG4", "type": "RAD", "t_fwd": 32.0, "t_bwd": 26.5, "spreading_k": 5.5, "floc
  { "id": 4, "apt": "EG4", "type": "FBH", "t_fwd": 41.5, "t_bwd": 33.1, "spreading_k": 8.4, "floc
],
"valves": [
  { "id": 1, "state": "STOP", "runtime_remain_ms": 0 },
  { "id": 2, "state": "CLOSE", "runtime_remain_ms": 2400 },
  { "id": 3, "state": "OPEN", "runtime_remain_ms": 5100 },
  { "id": 4, "state": "STOP", "runtime_remain_ms": 0 }
],
"heatmeters": [
  {
    "serial": "83033389",
    "apt": "OG5",
    "status": "OK",
    "last_read_s_ago": 24,
    "energy_wh": 1245000,
    "power_w": 1250,
```

```
    "flow_lh": 210,  
    "volume_l": 54230,  
    "t_fwd": 38.2,  
    "t_bwd": 31.5,  
    "spreading_k": 6.7  
  },  
  {  
    "serial": "83033390",  
    "apt": "OG4",  
    "status": "OK",  
    "last_read_s_ago": 26,  
    "energy_wh": 982000,  
    "power_w": 980,  
    "flow_lh": 180,  
    "volume_l": 41820,  
    "t_fwd": 37.8,  
    "t_bwd": 31.9,  
    "spreading_k": 5.9  
  },  
  {  
    "serial": "83033391",  
    "apt": "EG4",  
    "status": "OK",  
    "last_read_s_ago": 28,  
    "energy_wh": 765400,  
    "power_w": 0,  
    "flow_lh": 0,  
    "volume_l": 32110,  
    "t_fwd": 22.1,  
    "t_bwd": 22.0,  
    "spreading_k": 0.1  
  },  
  {  
    "serial": "83033388",  
    "apt": "EG5",  
    "status": "PREPARING",  
    "last_read_s_ago": null,  
    "energy_wh": 0,  
    "power_w": 0,  
    "flow_lh": 0,  
    "volume_l": 0,  
    "t_fwd": null,  
    "t_bwd": null,  
    "spreading_k": null  
  }  
],  
"influx": {  
  "connected": true,  
  "last_write_s_ago": 8
```

```
}  
}
```

2. POST /api/pump – Pumpe ansteuern

Schaltet das 230V-Freigaberelais (MCP23017) und setzt das 1-kHz-PWM-Signal (PCA9685, 0–100 %):

```
{  
  "id": 1,  
  "enabled": true,  
  "pwm": 70  
}
```

Antwort: {"success": true, "pump": 1, "enabled": true, "pwm": 70}

3. POST /api/valve – 3-Wege-Mischer verfahren

Aktiviert für eine definierte Zeitspanne die Fahrtrichtung (hardware- und softwareverriegelt):

```
{  
  "id": 1,  
  "action": "open",      // "open" | "close" | "stop"  
  "duration_ms": 4000    // Laufzeit des Impulses in Millisekunden  
}
```

- Wenn duration_ms abgelaufen ist, schaltet der ESP32 das Relais automatisch wieder stromlos (STOP).
- Ein Aufruf mit "action": "stop" stoppt die Bewegung sofort.

4. POST /api/cmd – Kombiniertes Regelungs-Batch

Erlaubt der Hauptregelung die Aktualisierung aller Kreise in einem einzigen HTTP-Request:

```
{  
  "pumps": [  
    { "id": 1, "enabled": true, "pwm": 60 },  
    { "id": 2, "enabled": false, "pwm": 0 }  
  ],  
  "valves": [  
    { "id": 1, "action": "open", "duration_ms": 3000 },  
    { "id": 2, "action": "stop" }  
  ]  
}
```

5.2 Web-UI Dashboard (GET /) – Visueller Aufbau & Live-Monitoring

Das Web-Dashboard wird als kompakte Single-Page-Application (SPA in modernem Dark Mode) direkt aus dem Flash-Speicher des ESP32-C6 serviert. Es dient der **Echtzeit-Überwachung**, der **manuellen Handebene (Service)** und dem **Notfallbetrieb**.

Layout & Visuelle Struktur:

 SMARTER HEIZUNGSVERTEILER (KHV) - DASHBOARD				[NOTFALL-MODUS]
WLAN: Verbunden (-65 dBm) Uptime: 14h 22m Modus: WINTER InfluxDB: OK				
===== VERTEILERBALKEN (HAUPTVERSORGUNG & GESAMTBILANZ) =====				
Vorlauf: 65.2 °C Rücklauf: 35.0 °C Spreizung (ΔT): 30.2 K				
VDMA-Bilanz: 2.72 kW · 78 l/h (Primär) · 14.5 kWh (Tag)				
WMZ-Bilanz: 2.23 kW · 64 l/h (Primär) · 2.99 MWh (Gesamt)				
===== DIE 4 HEIZKREISE (LIVE-ÜBERWACHUNG & AKTORIK) =====				
HK 1: FBH (EG 5)	HK 2: RAD (OG 5)	HK 3: RAD (OG 4)	HK 4: FBH (EG 4)	
Typ: Fußboden	Typ: Fußboden	Typ: Heizkörper	Typ: Heizk.	
VL: 38.2 °C [MAX]	VL: 37.5 °C	VL: 58.1 °C	VL: 55.4 °C	
RL: 30.1 °C	RL: 29.8 °C	RL: 42.0 °C	RL: 39.5 °C	
Mischer: STOP	Mischer: AUF 3s	Mischer: STOP	Mischer: ZU	
Pumpe: EIN (65%)	Pumpe: EIN (50%)	Pumpe: EIN (70%)	Pumpe: AUS	
18.5W · 215 l/h	12.0W · 160 l/h	22.0W · 240 l/h	0W · 0 l/h	
Prim: 23% (49l/h)	Prim: 14% (22l/h)	Prim: 25% (60l/h)	Prim: 0% (0l/h)	
[Hand] [Auf] [Zu]	[Hand] [Auf] [Zu]	[Hand] [Auf] [Zu]	[Hand] ...	
===== WÄRMEMENGENZÄHLER (M-BUS LIVE-DATEN) =====				
WMZ 1: EG 5	WMZ 2: OG 5	WMZ 3: OG 4	WMZ 4: EG 4	
Leistung: 1.2kW	(In Vorbereit.)	Leistung: 980 W	Leistung: 1.4kW	
Fluss: 190 l/h	Status: WARTEND	Fluss: 160 l/h	Fluss: 220 l/h	
Energie: 765kWh	Energie: --	Energie: 982kWh	Energie: 1.24MWh	
VL/RL: 38 / 30	VL/RL: -- / --	VL/RL: 58 / 42	VL/RL: 55 / 39	
===== SCHALTSTRANK-SICHERHEIT & KLIMA =====				
Relais: 32.5 °C (OK) Netzteil: 38.1 °C (OK) Keller: 19.8 °C / 55% rH				

5.3 Autonomer Notfallmodus & Ausfall-Sicherheit (WLAN / RPi-Watchdog)

Fällt die übergeordnete Steuerung (Raspberry Pi / Home Assistant / Node-RED) oder das Netzwerk aus, darf das Gebäude im Winter keinesfalls auskühlen. Der ESP32-C6 besitzt daher eine autarke **Notfall-Betriebslogik**:

1. Auslösekriterien für den Notfallmodus:

- **Manuell:** Über den Notfall-Button im Web-Dashboard (z. B. für Schornsteinfeger-Prüfung, Wartung oder manuelle Volllast).
- **Automatischer RPi-Watchdog:** Wenn die externe Hauptregelung über die REST-API länger als **15 Minuten** keine Steuerbefehle (POST /api/...) an den ESP32 gesendet hat.
- **WLAN-Verbindungsverlust:** Wenn der ESP32 länger als **15 Minuten** die Verbindung zum WLAN-Router verliert.

2. Regelverhalten im Notfallmodus:

- **Pumpen 1–4:** Werden eingeschaltet (Freigaberelais aktiv, Grunddrehzahl ca. **60–70 % PWM**).
- **Radiatoren-Heizkreise (HK 2: OG 5 & HK 3: OG 4):**
- Da Heizkörper unkritisch gegen hohe Vorlauftemperaturen sind, fahren die Mischer auf **80–100 % AUF** (Balkentemperatur bis 65 °C), um den ungedämmten Altbau maximal zu heizen.
- **Fußbodenheizung (HK 1: EG 5 & HK 4: EG 4):**
- Werden durch einen **autarken Dreipunkt-Schrittregler mit Sensor-Fusion und Gradienten-Bremse** auf maximaler sicherer Temperatur gehalten (siehe 5.4).
- Sobald wieder gültige REST-Befehle der Hauptregelung eintreffen oder der Notfallmodus im UI deaktiviert wird, schaltet das System nahtlos zurück in den regulären Regelbetrieb.

5.4 FBH-Notfallregelung & Übertemperaturschutz (Altbau)

Das Gebäude besitzt zwei grundverschiedene Heizkreis-Arten:

- * **Heizkreis 1 (EG 5) & Heizkreis 4 (EG 4): Fußbodenheizung (FBH)**
- * **Heizkreis 2 (OG 5) & Heizkreis 3 (OG 4): Heizkörper (Radiatoren)**

[!CAUTION]

FBH-Schutz hat immer höchste Priorität:


Eine Fußbodenheizung darf niemals die Vorlauftemperatur von Heizkörpern oder des Verteilerbalkens (bis 70 °C) abbekommen. Hohe Temperaturen führen zu Zerstörung des Estrichs, Lösen von Fliesen und irreversiblen Schäden an Parkett- und Bodenbelägen!

Physikalische Herausforderung bei Anlegefühlern (DS18B20 vs. WMZ):

1. **Große thermische Totzeit (30–60 Sekunden):** Die DS18B20 sind außen am Rohr befestigt. Bis heißes Wasser aus dem Mischer die Rohrwand und den Fühlerkörper durchwärmt, vergeht bis zu eine Minute (PT1/PT2-Verhalten).

2. **Kühlkörper-Effekt (Nie-Echtwert-Erreichung):** Die Sensorrückseite gibt Wärme an die kühlere Kellerluft ab. Ohne Korrektur misst der Rohranleger $2 \dots 3 \text{ K}$ kälter als das Wasser im Rohrrinnen (z. B. Rohrwand $42 \text{ }^{\circ}\text{C}$, Kernwasser bereits $45 \text{ }^{\circ}\text{C}$!).
3. **Asynchrone Sensorik:** Die extrem genauen WMZ-Tauchhülsen senden nur alle **120 Sekunden** (Batterieschutz), an HK 1 ist der WMZ noch in Vorbereitung.
4. **Warum Standard-PID-Regler hier versagen würden (Hunting-Gefahr):**
 5. Ein normaler PI/PID-Regler integriert den Regelfehler permanent auf (I -Anteil).
 6. Da der Anlegefühler erst mit 30–60 s Verzug reagiert, denkt ein Standard-PID, es sei immer noch zu kalt, und fährt den Mischer viel zu weit auf.
 7. Wenn die Hitzewelle nach einer Minute am Sensor ankommt, schießt die Temperatur unweigerlich über $50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ hinaus und löst eine Notabschaltung aus (*Hunting / Aufschaukeln*).

Lösung: 3-stufige Sensor-Fusion & Notfall-Regelungsarchitektur:



1. **Sensor-Fusion & Offset-Lernen (Observer-Kompensation):**
 2. Bei aktivem WMZ berechnet der ESP32 alle 120 s den Mess-Offset: $\Delta_{\text{offset}} = T_{\text{WMZ}} - T_{\text{DS18B20}}$.
 3. Der Regler nutzt sekundlich die fusionierte Temperatur: $T_{\text{eff}} = T_{\text{DS18B20}} + \Delta_{\text{offset}}$.
4. **Reiner DS18B20-Betrieb (z. B. HK 1 ohne WMZ):** Liegt kein WMZ vor, wird $\Delta_{\text{offset}} = 0$ gesetzt und der Regler-Sollwert sicherheitshalber auf **max. 41–42 °C** begrenzt (entspricht ca. 44–45 °C Kernwasser).
5. **Gradienten-Bremse (D-Anteil / Trend-Erkennung dT/dt):**
 6. Steigt die Vorlauftemperatur schneller als mit **$+0,5 \text{ K pro } 10 \text{ Sekunden}$** , werden alle weiteren AUF-Impulse **sofort verriegelt**.
 7. Der Regler wartet ab, bis die Hitzewelle am Sensor vollständig durchgeschlagen ist, bevor erneut geregelt wird.
8. **Erzwungene Totzeit-Pause (45 bis 60 Sekunden Einschwingzeit):**
 9. Nach jedem Stellimpuls (z. B. 2 Sekunden AUF) hält der Regler **mindestens 45–60 Sekunden die Füße still**, damit die Rohrwand das thermische Gleichgewicht erreicht.

10. Es gibt **keinen I-Anteil**, der weglaufen könnte. Stellentscheidungen fallen ausschließlich im thermisch eingeschwungenen Zustand ($\frac{dT}{dt} \approx 0$).

11. Asymmetrischer Dreipunkt-Schrittregler (Sollwert: $44,0\text{ }^{\circ}\text{C}$):

Vorlauftemperatur (T_{eff})	Mischer-Aktion	Impuls / Pause	Regelverhalten
$< 42,0\text{ }^{\circ}\text{C}$	AUF -Impuls	$t = (44 - T) \cdot 0,8\text{ s}$ (max. 3 s) / 45–60 s Pause	Sanftes Öffnen ohne Überspringen
$42,0 \dots 45,0\text{ }^{\circ}\text{C}$	STOP (Totzone)	Relais stromlos	Kein Verschleiß, maximale Wärme gehalten
$45,1 \dots 47,9\text{ }^{\circ}\text{C}$	ZU -Impuls	$t = (T - 44) \cdot 1,5\text{ s}$ (3–5 s) / 15 s Pause	Asymmetrisch: Bremst 3x schneller ab als er öffnet
$48,0 \dots 49,9\text{ }^{\circ}\text{C}$	Dauerhaft ZU	Mischer fährt kontinuierlich ZU	Sofortiger Schutz vor 50 °C
$\geq 50,0\text{ }^{\circ}\text{C}$	Stufenweiser Not-Stopp	1. Mischer voll ZU + Pumpe auf Minimum (10–15%) gegen Rückfluss 2. Erst bei anhaltendem Anstieg: Relais AUS + Alarm	Verhindert Rückwärtssaugen & schützt Estrich

Mechanische Montageempfehlung:

- Zwischen Rohr und DS18B20-Sensor unbedingt **Wärmeleitpaste** anbringen.
- Den Sensor mit **Rohrisolierung (Armaflex/Schaumstoff)** nach außen dämmen, um den Kühleffekt der Kellerluft zu minimieren.

Autonome Sicherheitsabschaltung bei Übertemperatur (Stufenweiser Not-Stopp):

Da am Verteilerbalken **keine mechanischen Rückschlagventile** verbaut sind, darf eine überhitzte Pumpe **keinesfalls schlagartig auf 0 geschaltet werden**, solange Nachbarpumpen laufen. Ein sofortiges Abschalten würde dazu führen, dass die Nachbarpumpen heißes Wasser rückwärts durch den Kreis saugen!

Steigt die Vorlauftemperatur an HK 1 oder HK 4 trotz Schrittregler über **50,0 °C**:

1. Stufe 1 (Mischer-Verriegelung & Anti-Rückfluss-Drosselung):

* Der ESP32 fährt den Mischer **sofort mit höchster Priorität voll auf ZU** (unterbindet den Heißwasser-

Zulauf vom Kesselbalken vollständig).

* Die Heizkreispumpe wird **NICHT sofort abgeschaltet**, sondern auf **Minimaldrehzahl gedrosselt (ca. 10–15 % PWM)**.

* *Hydraulischer Effekt:* Die Minimaldrehzahl hält einen leichten Vorwärtsdruck aufrecht, der ein Rückwärtssaugen durch Nachbarpumpen physikalisch unterbindet. Da der Mischer zu ist, wälzt die Pumpe rein intern im FBH-Sekundärkreis um. Die im Estrich abgegebene Wärme kühlt das Wasser innerhalb von 30–60 Sekunden rasch herunter.

2. Stufe 2 (Beobachtungsfenster & Physikalische Relais-Trennung):

* Fällt die Temperatur wieder unter 48 °C, bleibt die Pumpe im Minimum und der Mischer ZU, bis eine geordnete Normalisierung eintritt.

* Steigt die Temperatur jedoch trotz geschlossenem Mischer nach 30–60 Sekunden weiter an (z. B. Mischer mechanisch blockiert, defekt oder undicht), greift die Notbremse: Das **230V-Pumpenrelais wird stromlos geschaltet** und der Mischer aktiv auf ZU gepresst.


3. Telegram-Alarmierung:

* Sofortiger Push-Alarm mit Signalton:

" 🚨 ALARM: FBH Übertemperatur an HK 1 (51.2 °C)! Mischer ZU gefahren, Anti-Rückfluss-Schutz aktiv!"

5.5 Hydraulische Rückfluss-Erkennung & Schutz (bei fehlenden Rückschlagventilen)

Am gemeinsamen Heizverteilerbalken fehlen mechanische Rückschlagventile (Rückflussverhinderer / Schwerkraftbremsen). Dies birgt ein wesentliches hydraulisches Risiko für Fehlzirkulationen („Geisterströmungen“):



1. Die physikalische Gefahr:

Wird ein Heizkreis abgeschaltet oder stark gedrosselt, während andere Heizkreise (z. B. die ungemischten Radiatoren-Kreise HK 2 / HK 3 mit hoher Förderleistung) laufen, entsteht am Balken eine Druckdifferenz. Das Heizungswasser nimmt den Weg des geringsten Widerstands und wird **rückwärts aus dem Rücklaufbalken durch den stehenden Heizkreis gesaugt**.

* **Folgen:** Ungewollte Erwärmung/Abkühlung von Räumen, erhebliche Energieverluste und Verfälschung aller Temperatur- und Wärmemengenmessungen.

2. Intelligente Multifaktor-Erkennungslogik (Anti-False-Alarm):

Der ESP32-C6 erkennt einen hydraulischen Rückfluss autonom, ohne im Sommer oder bei ruhender Gesamtanlage Fehlalarme auszulösen:

Prüfung auf Rückfluss (alle 5 Sekunden):

- └ 1. Heizbetrieb aktiv (Winter) UND mindestens eine Nachbarpumpe fördert?
 - └ NEIN: Prüfung abbrechen (Im Sommer oder bei Gesamtstillstand normal!)
- └ 2. Signifikante Temperatur-Inversion: $T_{RL} - T_{VL} \geq 3,0 \text{ K}$ über > 60 Sekunden?
 - └ NEIN: Keine Fehlzirkulation
- └ 3. Plausibilisierung via WMZ / Feedback:
 - └ WMZ meldet negative Strömung (Reverse-Flow-Status) ODER $P_{th} < 0$?
 - └ ODER: Pumpe steht (0 Hz / 0 W), aber WMZ meldet Durchfluss $> 0 \text{ l/h}$?
 - └ BEI BESTÄTIGUNG → RÜCKFLUSS ERKANNT!

- **Kein Fehlalarm im Sommerbetrieb:** Im Sommer oder bei komplett abgeschalteter Heizung kühlt das stehende Wasser im Vorlaufrohr oft schneller ab als im wärmeren Rücklauf (oder umgekehrt durch Raumtemperaturdifferenzen). Daher ist die Rückflusserkennung **nur im aktiven Winter-Heizbetrieb** aktiv und **nur dann, wenn mindestens eine Nachbarpumpe aktiv Druck erzeugt**.
- **Sicherheits-Totzone ($< 2,0 \text{ K}$):** Geringe Temperaturdifferenzen ($< 2,0 \text{ K}$) werden toleriert, da sie bei Stillstand durch sensorische Toleranzen oder Kellerluft entstehen können. Erst ab einer stabilen Inversion von $\geq 3,0 \text{ K}$ über mehr als 60 Sekunden schlägt die Erkennung an.
- **WMZ-Plausibilisierung:** Wärmemengenzähler (M-Bus) erkennen die Fließrichtung. Meldet der WMZ einen negativen Durchfluss, unplausible Nullwerte trotz Temperaturgefälle oder negative Leistung ($T_{\text{bwd}} > T_{\text{fwd}}$), gilt der Rückfluss als messtechnisch verifiziert.

3. Autonome Schutzmaßnahmen des ESP32:

Wird an einem Kreis ein Rückfluss erkannt:

1. Hydraulische Trennung (Mischer VOLL ZU):

* Der 3-Wege-Mischer des betroffenen Kreises fährt sofort auf **100 % ZU**. Dies sperrt den Bypass zum Vorlaufbalken ab und unterbricht den hydraulischen Kurzschluss zum Primärnetz.

2. Anti-Rückfluss-Stützdruck (Minimaler Vorwärtsstrom):

* Ist der Mischer bereits zu, aber durch Restleckage oder Druckgefälle drückt das Rücklaufwasser weiter durch, startet der ESP32 die Pumpe mit **Minimaldrehzahl (10–15 % PWM)**.

* Der erzeugte Vorwärtsdruck überwindet den Saugdruck der Nachbarpumpen und stellt sofort die korrekte Strömungsrichtung her.

3. Monitoring & Service-Meldung:

* In InfluxDB wird das Flag `reverse_flow_active = true` gesetzt.

* Hält der Zustand länger als 5 Minuten an, sendet der Telegram-Bot einen Service-Hinweis an den Betreiber:

" ⚠ *HINWEIS: Rückfluss an HK 1 erkannt ($T_{RL} > T_{VL}$ um 3.8 K durch Nachbarpumpen). Mischer geschlossen & Stützdruck aktiviert. Bitte Schwerkraftbremse prüfen.*"

5.6 Sommer- / Winter-Umschaltung (Heizgrenze für Altbau)

Aufgrund der thermischen Trägheit und der höheren Transmissionswärmeverluste des Altbaus muss die Heizung im Frühjahr länger laufen und im Herbst früher anspringen als in modernen Gebäuden:

1. Heizgrenztemperatur: **17,0 °C**

- **Winterbetrieb (Heizbetrieb):** Aktiv, solange der gleitende 24-Stunden-Mittelwert der Außentemperatur **unter 17,0 °C** liegt.
- **Sommerbetrieb (Heizung AUS):** Wird erst aktiviert, wenn es dauerhaft warm ist, d. h. der gleitende Tagesmittelwert **über 17,0 °C** ansteigt (oder manuell über das Web-UI).

2. Typische Betriebsperioden (Standort Deutschland / Mitteleuropa im Altbau):

- **Heizperiode (Winterbetrieb):** Ca. **Mitte September bis Ende Mai** (ca. 8,5 Monate im Jahr).
- **Sommerpause:** Ca. **Juni bis Anfang September** (ca. 3,5 Monate).

3. Verhalten im Sommerbetrieb:

- **Energieeinsparung:** Alle 4 Heizkreispumpen werden stromlos geschaltet (Relais AUS, 0 % PWM). Alle 4 Mischer fahren voll auf ZU.
- **Antiblockierschutz (Wöchentlicher Kesselschutzlauf):**
Um ein Festsetzen („Festbacken“) von Pumpenwellen und Mischer-Dichtungen über die Sommermonate zu verhindern, führt der ESP32 **jeden Sonntag um 11:00 Uhr** einen automatischen 60-Sekunden-Schutzlauf durch:
 - Jede Pumpe läuft für 60 Sekunden auf 50 % Drehzahl an.
 - Jeder 3-Wege-Mischer fährt für 30 Sekunden AUF und anschließend wieder voll ZU.

5.7 Web-basiertes OTA-Firmware-Upgrade (Wartungsmodus via WiFi)

Da der ESP32-C6 fest im Verteiler-Schaltschrank im Keller montiert ist, erfolgen Firmware-Aktualisierungen (neue Features, Regleroptimierungen, Bugfixes) drahtlos über das WLAN ohne physischen USB-C-Anschluss:



1. Bedienung & Sicherheit:


- **Zugang:** Im Dashboard über den Button [ System / OTA-Update] oder direkt über `http://<esp-ip>/update`.
- **Authentifizierung:** Geschützt durch dieselben Zugangsdaten wie die REST-API (`HTTP_USER_KHV / HTTP_PASS_KHV`).
- **Sicherer Wartungsmodus beim Flashen:**
 - Sobald der Upload startet, versetzt der ESP32 alle Aktoren in einen **eingefrorenen Ruhezustand**: Laufende Mischerfahrten werden sofort gestoppt (STOP), um Relaisflattern oder Fehlstellungen während des Flashvorgangs auszuschließen.
 - Die Pumpen verbleiben auf einer unkritischen Mindestdrehzahl (ca. 15 % PWM), um Rückfluss zu unterdrücken.
 - Watchdogs und Hintergrund-Messungen werden temporär suspendiert.
- **Dual-Bank Rollback-Schutz:**
 - Der ESP32 nutzt zwei getrennte Flash-Partitionen (`ota_0` und `ota_1`).
 - Die neue Firmware wird zunächst vollständig in die inaktive Partition geschrieben und auf SHA256-Integrität geprüft.
 - Erst bei erfolgreichem Flash wird der Boot-Pointer umgeschaltet.
 - Sollte die neue Firmware nach dem Booten abstürzen (Crash-Loop), greift der ESP-IDF Rollback-Mechanismus und bootet automatisch wieder die bewährte Vorgängerversion.
- **Browser-Feedback:** Live-Fortschrittsbalken (0–100 %), Erfolgsmeldung und automatischer Reconnect-Countdown nach 15 Sekunden.

5.8 Inbetriebnahme- & Hardware-Testmodus (Interaktiver Mapping-Assistent)

Beim realen Zusammenbau im Keller entsteht ein dichter Kabelbaum: 13 identisch aussehende schwarze DS18B20-Kabel, 12 Relais-Adern, 4 PWM- und 4 VDMA-Feedback-Leitungen. **Die Verkabelung wird in der Praxis nie auf Anhieb der Soll-Pinbelegung entsprechen.**

Um mühsames Suchen mit dem Multimeter oder ständiges Umschreiben des Quellcodes zu vermeiden, besitzt der ESP32-C6 einen integrierten **Inbetriebnahme-Assistenten** (`http://<esp-ip>/setup` oder Button [ Inbetriebnahme]):

🔧 HARDWARE-INBETRIEBNAHME & MAPPING-ASSISTENT				
1. 1-WIRE TEMPERATURSENSOR-ZUORDNUNG ("FINGER-TEST")				
Bus 1 (Vorlauf)	ID: 28-8B-3C-9A-04-00-00-51	31.4 °C	[+6.2 K! 🔥]	
	↳ Zuweisen an:	[HK 1: Vorlauf (EG 5)	▼]	[OK]
Bus 2 (Rücklauf)	ID: 28-AA-12-05-02-00-00-A9	18.1 °C	(ruhig)	
	↳ Zuweisen an:	[HK 4: Rücklauf (EG 4)	▼]	[OK]
2. RELAIS- & MISCHER-KLICKTEST (Hardware-Selbsttest)				
[Relais 1: Mischer 1 AUF] [Klick 1s] [Relais 2: Mischer 1 ZU] [Klick 1s]				

Drehrichtung invertieren? ☐ HK 1	☒ HK 2	☐ HK 3	☐ HK 4
3. PUMPEN-PWM & VDMA-FEEDBACK-TEST			
Pumpe 1: 	40 % PWM	→ Feedback D0: 75.1 Hz · 14.8 W (OK)	
Pumpe 2: 	65 % PWM	→ Feedback D1: 74.9 Hz · 21.0 W (OK)	

1. DS18B20 „Finger-Test / Kältespray-Erkennung“ (Sensor-Mapping):

- **Problem:** Alle DS18B20 besitzen fest eingetragene, kryptische 64-Bit-Adressen (z. B. 28-8B-3C-9A-...). Beim Anschließen an das Rohr weiß niemand, welche Adresse zu welchem Heizkreis gehört.
- **Lösung:**
- Der ESP32 scannt kontinuierlich alle 3 Stränge (D9 Vorlauf, D10 Rücklauf, D8 Schaltbox) und zeigt alle erkannten IDs im Sekundentakt live im Browser an.
- **Auto-Detektion bei Erwärmung:** Der Installateur fasst nacheinander einen Fühler am Rohr mit der warmen Hand an (oder nutzt Kältespray).
- Die Web-UI erkennt den plötzlichen Temperaturanstieg ($\Delta T > +2\text{ }^{\circ}\text{C}$ in 5 Sekunden) und **hebt die betroffene Sensor-ID sofort farblich blinkend hervor**.
- Per Dropdown-Menü weist der Installateur dem Sensor die gewünschte Rolle zu (z. B. HK 1 Vorlauf) und klickt auf [Speichern].
- **Persistente Speicherung im Flash (NVS / LittleFS):**
Die Zuordnungstabelle (ROM-ID ↔ Rolle) wird als mapping.json im internen Flash-Dateisystem gespeichert. Ein Fühlertausch oder Umklemmen erfordert **keine Code-Änderung!**

2. Relais-Klicktest & Mischer-Richtungsumkehr:

- Jedes der 12 Relais kann per Tastendruck für genau 1 Sekunde testweise angezogen werden.
- Der Installateur steht vor dem Verteiler und prüft akustisch und optisch:
- "Klickt Relais 1 und fährt Mischer 1 nach links auf AUF?"
- "Schaltet Relais 9 die 230V-Versorgung von Pumpe 1 ein?"
- **Software-Invertierung:** Wurden AUF- und ZU-Adern am Stellantrieb vertauscht, muss nicht mühsam umgeklemmt werden: Eine Checkbox ☒ Mischer-Richtung invertieren im Einrichtungs Menü tauscht die Steuerbefehle softwareseitig um.

3. Pumpen-PWM & VDMA-Feedback-Test:


- Über Schieberegler kann jede Pumpe einzeln von 0 bis 100 % PWM angesteuert werden.
- Direkt daneben zeigt das Web-UI die am jeweiligen Feedback-Pin (D0, D1, D2, D21) gemessene Frequenz und Leistung an.
- So lässt sich in 30 Sekunden verifizieren, ob PWM-Ausgang und Optokoppler-Rückmeldung der richtigen Pumpe zugeordnet sind.

4. Konfigurations-Backup:

- Die gesamte ermittelte Hardware-Konfiguration (Sensor-IDs, Relais-Zuordnungen, Invertierungs-Flags) kann per Knopfdruck als `config_backup.json` auf den PC heruntergeladen und bei Bedarf wiederhergestellt werden.

6. Smartes InfluxDB Sende- & Filtersystem

Der ESP32-C6 besitzt ein intelligentes Datenmanagement für InfluxDB v2, um Datenbankmüll und Fehlmessungen (z. B. 1-Wire Glitches, 85°C-Power-On-Resets der DS18B20) zuverlässig auszufiltern und den Netzwerkverkehr zu minimieren.



A. 2-Schritt-Ausreißerfilter (Plausibilitätsprüfung)

Typische Messfehler bei 1-Wire (z. B. Bitfehler oder der 85°C-Resetwert) zeichnen sich durch extreme, einmalige Nadelimpulse aus (z. B. 30°C → 90°C → 30°C).

- Funktionsweise:**
- Weicht ein neuer Messwert um mehr als `max_jump` (z. B. 15 K) vom letzten bestätigten Wert ab, wird er **nicht sofort übernommen**, sondern als *Verdachtskandidat* zwischengespeichert.
- Erst wenn der **nächste Messwert** diesen Trend bestätigt (d. h. nahe am Kandidaten bleibt), wird der Sprung als realer Temperaturanstieg (z. B. Warmwasserzirkulation startet) akzeptiert.
- Fällt der nächste Messwert hingegen wieder in den ursprünglichen Bereich zurück, wird der Ausreißer lautlos verworfen und ein Fehlmessungs-Zähler inkrementiert.

B. Minütliches Batching (Zyklus: 60 Sekunden)

- Messwerte werden kontinuierlich erfasst (z. B. DS18B20 alle 5–10 s, AHT/BMP alle 10 s, Pumpen kontinuierlich).
- Zu sendende Datenpunkte werden im RAM gesammelt.
- **Genau einmal pro Minute (alle 60 s)** werden alle gesammelten Punkte in einem einzigen gebündelten HTTP-POST-Request an InfluxDB übertragen.
- **Vorteile:** Minimale WLAN-Sendezeit, geringe CPU-Last und keine Fragmentierung auf dem InfluxDB-Server.

C. 3-Faktor-Sendeentscheidung (Mindestabstand, Schwellwert & Heartbeat)

Um eine Datenflut in InfluxDB zuverlässig zu unterbinden (z. B. bei Sensorrauschen oder raschen Pendelungen), wird ein Datenpunkt nur dann in den minütlichen Sende-Batch aufgenommen, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

1. **Mindestabstand eingehalten (Rate Limit / min_interval):**
2. Seit dem letzten Senden dieses spezifischen Messwerts muss die konfigurierte Mindestzeit vergangen sein:

$$\Delta t \geq \Delta t_{\text{min}}$$
3. Ist diese Zeit noch nicht verstrichen ($\Delta t < \Delta t_{\text{min}}$), wird der Wert verworfen (nicht gesendet), selbst wenn der Schwellwert überschritten wäre.
4. **Wertänderung ODER Maximalzeit (Heartbeat / max_interval):**
5. Ist der Mindestabstand erfüllt, wird gesendet, sobald mindestens eine Bedingung zutrifft:
 - **Schwellwert überschritten:** $|\text{Wert}_{\text{aktuell}} - \text{Wert}_{\text{gesendet}}| \geq \text{Threshold}$
 - **Maximalzeit abgelaufen:** $\Delta t \geq \Delta t_{\text{max}}$ (standardmäßig 600 s / 10 min als Lebenszeichen).

Senden an InfluxDB? = $(\Delta t \geq \text{min_interval}) \text{ AND } (|\Delta \text{Wert}| \geq \text{Threshold OR } \Delta t \geq \text{max_interval})$

Konfiguration der einzelnen Messgrößen & Filter:

Kategorie / Sensor	Messgröße / Register	Threshold (Δ Min)	Max-Sprung (max_jump)	Mindestabstand (min_interval)	Einheit
Heizkreise 1–4 (1-Wire)	Vorlauftemperatur	0,2	15,0	60 s	°C
Heizkreise 1–4 (1-Wire)	Rücklauftemperatur	0,2	15,0	60 s	°C
Verteilerbalken (1-Wire)	Vorlauftemperatur	0,3	20,0	60 s	°C
Verteilerbalken (1-Wire)	Rücklauftemperatur	0,3	20,0	60 s	°C
Schaltbox-Sicherheit (1-Wire)	Relais-Kaskade Temperatur	0,5	20,0	60 s	°C
Schaltbox-Sicherheit (1-Wire)	Mean-Well-Netzteil Temperatur	0,5	20,0	60 s	°C
Schaltbox-Sicherheit (1-Wire)	Gehäuse-Innentemperatur	0,5	20,0	60 s	°C
Umgebungsklima (I2C)	AHT20 Raumtemperatur	0,2	10,0	120 s	°C
Umgebungsklima (I2C)	AHT20 Luftfeuchtigkeit	1,0	20,0	120 s	% rH
Umgebungsklima (I2C)	BMP280 Luftdruck	0,5	20,0	120 s	hPa
Pumpen 1–4 (VDMA Feedback)	Leistungsaufnahme (power_w, zeitgew.)	0,5	20,0	60 s	W
Pumpen 1–4 (VDMA Feedback)	Elektr. Energie (pump_energy_wh, mon.)	1	5.000	60 s	Wh
Pumpen 1–4 (VDMA Feedback)	Durchfluss (flow_est_1h, zeitgew.)	5,0	200,0	60 s	l/h
Pumpen 1–4 (VDMA Feedback)	Umgewälztes Volumen (virtual_vol_l, mon.)	2	10.000	60 s	l

Kategorie / Sensor	Messgröße / Register	Threshold (Δ Min)	Max-Sprung (max_jump)	Mindestabstand (min_interval)	Einheit
Pumpen 1–4 (VDMA Feedback)	Feedback-Signalfrequenz	1,0	40,0	60 s	Hz
Virtuelle WMZ 1–4 (Pumpe & DS18B20)	Thermische Leistung (heat_power_w, zeitgew.)	50	20.000	60 s	W
Virtuelle WMZ 1–4 (Pumpe & DS18B20)	Wärmemenge (virtual_energy_wh, mon.)	10	50.000	60 s	Wh
Virtuelle WMZ 1–4 (Pumpe & DS18B20)	Spreizung (spreading_k)	0,2	20,0	60 s	K
Wärmemengenzähler (M-Bus)	Energie (energy_wh, Zählerstand)	500	50.000	120 s	Wh
Wärmemengenzähler (M-Bus)	Momentanleistung (power_w)	50	20.000	120 s	W
Wärmemengenzähler (M-Bus)	Volumenstrom (flow_lh)	1	20.000	120 s	l/h
Wärmemengenzähler (M-Bus)	Kumuliertes Volumen (volume_l, Zählerstand)	10	50.000	120 s	l
Wärmemengenzähler (M-Bus)	Vorlauftemperatur (t_fwd)	0,1	20,0	120 s	°C
Wärmemengenzähler (M-Bus)	Rücklauftemperatur (t_bwd)	0,1	20,0	120 s	°C
Wärmemengenzähler (M-Bus)	Spreizung (spreading_k)	0,1	20,0	120 s	K
Verteilerbalken Gesamt (VDMA)	Gesamtleistung (heat_power_w, zeitgew.)	50	40.000	60 s	W
Verteilerbalken Gesamt (VDMA)	Gesamt-Wärmemenge (energy_wh, mon.)	20	100.000	60 s	Wh

Kategorie / Sensor	Messgröße / Register	Threshold (Δ Min)	Max-Sprung (max_jump)	Mindestabstand (min_interval)	Einheit
Verteilerbalken Gesamt (VDMA)	Primär-Durchfluss (flow_1h, zeitgew.)	5	2.000	60 s	l/h
Verteilerbalken Gesamt (VDMA)	Primär-Volumen (volume_1, mon.)	5	5.000	60 s	l
Verteilerbalken Gesamt (WMZ)	Gesamtleistung (heat_power_w)	50	40.000	120 s	W
Verteilerbalken Gesamt (WMZ)	Gesamt-Wärmemenge (energy_wh, Zähler)	500	100.000	120 s	Wh
Verteilerbalken Gesamt (WMZ)	Primär-Durchfluss (flow_1h)	5	2.000	120 s	l/h
Verteilerbalken Gesamt (WMZ)	Primär-Volumen (volume_1, Zähler)	10	5.000	120 s	l

D. Exakte Energie- & Volumen-Bilanzierung bei Flussgrößen (Anti-Integrationsfehler)

Bei Zeitreihendatenbanken wie InfluxDB gilt für Visualisierungen in Grafana oder Berechnungen via Flux/InfluxQL typischerweise die Annahme „**Last Value Holds**“ (**Zero-Order-Hold, ZOH**): Ein übertragener Messwert behält seine Gültigkeit, bis der nächste Wert eintrifft.

Werden variable Sendeintervalle (`min_interval = 60s`, Schwellwertfilterung) eingesetzt, führt das unüberlegte Speichern von **reinen Momentanwerten** bei integralen Flussgrößen zu gravierenden Bilanzfehlern:

Problem bei reinem Momentanwert:

Leistung P

40 W — (Pumpe läuft 55s auf 40 W)

5 W —→ Pumpe schaltet bei Sekunde 56 auf 5 W!

ESP32 sendet bei Sekunde 60 den Momentanwert: "5 W"

→ InfluxDB multipliziert 5 W * 60 s = 300 Ws (Fehler: über 80% Energie unterschätzt)

Betroffen sind alle **zeitintegrierten Raten- und Flussgrößen**:

1. **Thermische Heizleistung (\$P_{\text{th}}\$ to \$E_{\text{th}}\$):** Kumulierte Wärmemenge in Wattstunden

(Wh).

2. **Elektrische Pumpenleistung (\$P_{\text{el}}\$ to \$E_{\text{el}}\$):** Kumulierter Pumpenstrom in Wattstunden (Wh).

3. **Durchfluss der Pumpe (\$Q\$ to \$V\$):** Kumuliertes umgewälztes Wasservolumen in Litern (l).

Die Lösung: Das 2-Säulen-Architekturprinzip des ESP32-C6

Um mathematische Exaktheit für alle Dashboards und Abrechnungen sicherzustellen, setzt der ESP32 auf zwei synchron laufende Säulen:

Sekündliche Erfassung (1 Hz im FreeRTOS-Task):

$P_{\text{el}}(t)$ [W], $Q(t)$ [l/h], $P_{\text{th}}(t) = Q(t) * \Delta T(t) * c$ [W]

→ 1. Säule: Riemann-Integration im RAM (Zeitgewichteter Mittelwert)

$P_{\text{bar}} = (1 / \Delta t) * \sum P(t) * dt$

$Q_{\text{bar}} = (1 / \Delta t) * \sum Q(t) * dt$

→ Repräsentiert die exakte Fläche unter der Kurve für Momentanwert-Charts!

→ 2. Säule: Monotone Software-Zähler (Zählerstände im Flash/RAM)

$\text{virtual_energy_wh} += P_{\text{th}}(t) * (1 / 3600 \text{ h})$

$\text{pump_energy_wh} += P_{\text{el}}(t) * (1 / 3600 \text{ h})$

$\text{virtual_vol_l} += Q(t) * (1 / 3600 \text{ h})$

→ Ermöglicht simple, 100% fehlerfreie Differenzabfragen (Tag/Monat/Jahr)!

Säule 1: Zeitgewichteter Mittelwert ($\bar{P}_{\text{el}}$, $\bar{P}_{\text{th}}$, $\bar{Q}$)

Anstelle des letzten Augenblickswerts überträgt der ESP32 für `power_w`, `heat_power_w` und `flow_est_1h` den **zeitgewichteten Durchschnitt** über das vergangene Sendeintervall Δt :

$$\bar{P}_{\text{el}}[t_0, t_1] = \frac{1}{\Delta t} \sum_{i=1}^N P(t_i) \cdot \Delta t_i, \quad \bar{Q}[t_0, t_1] = \frac{1}{\Delta t} \sum_{i=1}^N Q(t_i) \cdot \Delta t_i$$

* **Mathematischer Vorteil:** Wenn Grafana oder InfluxDB nun das Integral über diesen Zeitblock bildet ($\bar{P} \cdot \Delta t$ bzw. $\bar{Q} \cdot \Delta t$), entspricht das Ergebnis **auf die Wattsekunde bzw. den Milliliter genau der realen physikalischen Arbeit**, völlig unabhängig davon, wie oft die Leistung im Intervall gesprungen ist.

Säule 2: Monotone Software-Akkumulatoren (`virtual_energy_wh`, `virtual_vol_l`, `pump_energy_wh`)

Genauso wie die geeichten M-Bus-Wärmemengenzähler führt der ESP32 für jeden Heizkreis kontinuierlich hochauflösende Zählerstände (64-Bit Float/Double) im Speicher:

* `virtual_energy_wh`: Fortlaufende thermische Energie in Wh.

* `pump_energy_wh`: Fortlaufender Stromverbrauch der Pumpe in Wh.

* `virtual_vol_l`: Fortlaufendes Wasservolumen in Litern.

- **Vorteil in InfluxDB / Grafana:** Für Monats-, Wochen- oder Tagesberichte muss in InfluxDB kein Integral mehr berechnet werden. Eine simple Differenzabfrage (`max()` - `min()`) oder

`nonNegativeDifference()` liefert selbst bei Paketverlusten oder Netzwerkunterbrechungen das **exakt richtige Ergebnis**.

Entscheidender physikalischer Grundsatz: Sekündliche Kreuzmultiplikation

Für die thermische Wärmeleistung gilt:

$$P_{\text{th}}(t) = Q(t) \cdot \rho \cdot c_{\text{water}} \cdot (T_{\text{VL}}(t) - T_{\text{RL}}(t))$$

Da bei Regelvorgängen (Mischer fährt auf/zu, Thermostatventile drosseln) sowohl Durchfluss $Q(t)$ als auch Spreizung $\Delta T(t)$ zeitgleich dynamisch schwanken, gilt in der Regelungstechnik:


$$\overline{Q \cdot \Delta T} \neq \bar{Q} \cdot \overline{\Delta T}$$

[!IMPORTANT]

Der ESP32 berechnet das Produkt $P_{\text{th}}(t)$ **strikt sekundlich zeitgleich**, solange die Momentanwerte von Q und ΔT synchron vorliegen, und integriert erst das resultierende Leistungsprodukt auf. Das nachträgliche Multiplizieren von gemittelten Durchflüssen mit gemittelten Temperaturen in InfluxDB ist unzulässig, da es bei gekoppelten Lastwechseln zu systematischen Messfehlern von bis zu 10–15 % führt.

7. Alarmierung & Monitoring (Zweistufiges Fehler-Konzept)

Zur Ausfallsicherheit und Diagnose wird strikt zwischen **dringenden/kritischen Alarmen** und **nicht-dringenden Diagnose-Ereignissen** unterschieden:



A. Telegram-Alarmierung (Kritische Fehler via Bot API)

Wichtige Zustände, die ein Eingreifen erfordern oder auf Hardware-Defekte hinweisen, werden direkt über den Telegram-Bot aufs Smartphone gesendet (Zugangsdaten `BOT_TOKEN` und `CHAT_ID` aus `cred.h`).

- **Alarmer & Auslösekriterien:**
- **Pumpenfehler (VDMA-Feedback):** Eine Pumpe signalisiert über das 75-Hz-Signal einen Stözzustand (z. B. Rotor blockiert, Trockenlauf oder Drehzahl-Sollwert stark verfehlt).
- **Überhitzung der Schaltbox:** Ein Sensor an Relais oder Netzteil überschreitet eine Warnschwelle (z. B. > 60 °C).
- **Wärmemengenzähler-Watchdog:** Wie im früheren RPi-Dienst wird ein Alarm ausgelöst, wenn seit mehr als **60 Minuten** keine validen Zählerdaten mehr empfangen wurden. Sobald wieder Daten eintreffen, folgt eine Entwarnungs-Nachricht.
- **Kompletter Bus-Ausfall:** Strang 1, 2 oder 3 liefert bei einem Abfragezyklus 0 antwortende DS18B20-Sensoren.
- **Dauerhafter Netzausfall:** InfluxDB-Server oder lokales WLAN seit mehr als 15 Minuten nicht erreichbar.
- **Reboot-Meldung:** Info beim Geräteneustart inklusive Neustartgrund (z. B. Power-On, Software-Reset, Watchdog).
- **Flutschutz:** Jeder Alarmtyp besitzt eine Sperrzeit (Cooldown), damit bei anhaltenden Fehlern nicht das Postfach geflutet wird.

B. InfluxDB Monitoring (`_monitoring`-Bucket für Service-Logs)

Nicht-dringende Diagnosemeldungen, Glitches und temporäre Störungen belasten nicht das Smartphone, sondern werden in das InfluxDB-Diagnosebucket `_monitoring` geschrieben.

- **Bucket:** `_monitoring` (wie im RPi-Dienst)
- **Measurement:** `service_log`
- **Schema:**
- **Tags:**
 - `level`: "info", "warning", "error", "critical"
 - `component`: "1wire", "mbus", "i2c", "pump", "influx", "api", "system"
 - `channel`: z. B. "pumpe_1", "hk2_vorlauf", "meter_83033389"
- **Fields:**
 - `message`: Klartext-Fehlerbeschreibung (z. B. "Unlogic jump from 32.1°C to 89.4°C discarded").
 - `event_count`: Ganzzahl 1 (erlaubt einfache Aggregation und Häufigkeitsanalysen in Grafana).
 - `raw_value`: Verworfenen Messergebnis (optional).
- **Typische geloggte Ereignisse:**
 - Verwerfen eines Ausreißers durch den 2-Schritt-Plausibilitätsfilter (z. B. 90°C-Spike).
 - Vereinzelte Checksummen- (CRC-) Fehler beim Auslesen eines DS18B20-Sensors.
 - Einzelner Timeout bei einem M-Bus-Telegramm vor erfolgreichem Retry.
 - Wiederverbindung nach kurzem WiFi-Reconnect.
 - Abgewiesene, syntaktisch falsche REST-API JSON-Befehle.

8. PlatformIO & Workspace-Struktur

Dateistruktur

```
khv/
├── .gitignore
├── khv.code-workspace      <-- Multi-Root Workspace (enthält KHV & ../cred)
├── platformio.ini          <-- XIAO ESP32-C6 Konfiguration & -I"../cred"
├── heatmeter_legacy_rpi.py <-- Referenzcode M-Bus Zählerauslesung (RPI)
├── README.md
├── include/                <-- Header-Dateien
├── lib/                    <-- Lokale Bibliotheken
├── src/
│   └── main.cpp            <-- Hauptprogramm
└── test/                  <-- Unit-Tests
```

Zentrale Zugangsdaten (cred)

- Globaler Speicherort: ../cred/cred.h
- Enthält WLAN, InfluxDB v2 Zugangsdaten und Telegram Bot-Token (BOT_TOKEN, CHAT_ID).
- In platformio.ini eingebunden via:
ini build_flags = -I"../cred"
- Direkter Import in C++ über #include <cred.h>.

Workspace öffnen

1. In VS Code: **Datei -> Arbeitsbereich aus Datei öffnen...** (File -> Open Workspace from File...)
2. [khv.code-workspace](#) öffnen, um sowohl das Projekt als auch den cred-Ordner parallel im Explorer zu verwalten.

Versionsverwaltung (Git & GitHub)

- **GitHub Repository:** Private Repository unter <https://github.com/FriedrichNowacki/khv>
- **Branch:** main
- **Sicherheit:** Der Ordner ../cred liegt außerhalb des Git-Baums – Passwörter und Tokens gelangen niemals in das Repository.
- **Nützliche Befehle:**
- Neuen Stand sichern & pushen:
bash git add . git commit -m "Beschreibung der Änderung" git push
- Ungespeicherte Änderungen verwerfen: git restore .
- Auf den gesicherten GitHub-Stand zurücksetzen: git reset --hard origin/main