

# Lecture 1 Summary

Ibrahim Abou Elenein

May 25, 2021

## 1 Energy and Power

### 1.1 Energy

**Continuous**

$$E_{\infty} = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \quad (1)$$

**Discrete**

$$E_{\infty} = \sum_{-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 \quad (2)$$

### 1.2 Power

#### 1.2.1 For non Periodic Signals

**Continuous**

$$P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt \quad (3)$$

**Discrete**

$$P_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{-N}^N |x[n]|^2$$

#### 1.2.2 For Periodic

$$P = \frac{1}{T_o} \int_{-\frac{T_o}{2}}^{\frac{T_o}{2}} |x_p(t)|^2 dt$$

where  $T_o$  is The Fundamental Period

## 2 Signal Decomposition

$$x(t) = Evx(t) + Odx(t)$$

**With**

$$Ev\{x(t)\} = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)]$$

$$Od\{x(t)\} = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$$

### 3 Notes

- A Power Signal is signal its power is finite
- An Energy Signal is signal its energy is finite

#### 3.1 From Euler Formula

$$e^{jx} = \cos x + j \sin x$$

$$|e^{jx}| = |\cos x + j \sin x| = \sqrt{\cos^2 x + \sin^2 x} = 1$$

#### 3.2 Unit step function

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

$$|f(t)u(t)| = f(t) \quad 0 < t < \infty$$

#### 3.3 Geometric Series

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^n = \sum_{k=0}^n ar^k = a \left( \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} \right)$$

$$a + ar + ar^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} ar^k = \frac{a}{1 - r} \quad \text{for } |r| < 1$$

#### 3.4 Series

$$\sum_{i=1}^n c = n \cdot c$$

$$\sum_{n=0}^N c = (N + 1) \cdot c$$

$$\sum_{n=-N}^N c = \sum_{n=0}^{2N} c = c(2N + 1)$$

Shifting by adding the upper and lower bound by N

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$