

OE a1.5 — Phase 2 : Appropriation des ressources — Version élève

Situation métier : a1 — Examiner les documents d'exécution et préparer la mise en place de l'installation électrique	OE traité : a1.5
Énoncé officiel : Ils expliquent les bases légales de la sécurité au travail.	Niveau taxonomique : C2 — Comprendre / Expliquer
Périodes EP : 5 périodes (1re année)	Phase DpS : Phase 2 — Appropriation des ressources — Version élève
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- a1.4 — Ils expliquent les dangers et les risques pour la sécurité au travail et pour la protection de la santé — Taxo C2 — Lieu EP
- **a1.5 — Ils expliquent les bases légales de la sécurité au travail — Taxo C2 — Lieu EP**

→ Cette fiche développe uniquement : **a1.5 — lieu EP**

Ressources communes (livre en classe)

■ Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels, chapitre 1 « Sécurité au travail et protection de la santé », p.15 à 20

■ Europa Lehrmittel — chapitre 11.2.3 « Mesures à prendre en cas de travaux sur des installations électriques » : tableau détaillé des 5 règles de sécurité selon l'ESTI (cadenas de condamnation, panneau d'interdiction de commuter, testeur de tension bipolaire, mise à la terre et en court-circuit, protection des parties voisines)

■ Europa Lehrmittel — chapitre 1.5 « Premiers secours », p. 18 : numéro d'appel d'urgence 144, procédure d'appel, coupure du courant avant sauvetage, distinction basse/haute tension, distance de sécurité ≥ 5 m en haute tension ou tension inconnue

 OIBT 2025 — Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (RS 734.27, état le 31 octobre 2025) : art. 3 (exigences fondamentales concernant la sécurité), art. 22 (sécurité au travail)

 NIBT Compact 2025 — Partie technique, chapitre 1 « Généralités », p. 17 à 19 : Figure 1 « Les 5+5 règles vitales pour les travaux sur ou à proximité d'installations électriques » et Figure 1 « 5 règles de sécurité pour travaux hors tension » (méthodes de travail 1/2/3 : travaux hors tension, à proximité de parties sous tension, sous tension TsT1/TsT2)

 NIBT Compact 2025 — Partie technique, chapitre 1 « Généralités », p. 21 à 22 : F1.2.5 « Comportement en cas d'accidents » (sauvetage de l'accidenté, isolation, séparation de la victime, appel d'urgence, premiers secours, sécurisation du lieu, annonce à l'ESTI)

Ressources complémentaires (annexe — texte légal, librement reproductible)

 OCF — Ordonnance sur les installations électriques à courant fort (RS 734.2, état le 1er juin 2019) : Section 2 « Prévention des accidents » (art. 9 à 13), Section 3 « Mesures à prendre en cas d'accidents et de sinistres dus à l'électricité » (art. 14 à 16) — textes de loi fédérale, domaine public, à distribuer en photocopie par l'enseignant

 ESTI — Bulletin « Accidents électriques 2013 » (Bulletin 10/2014) — statistiques d'accidents, obligation d'annoncer à l'ESTI (art. 16 OCF), coordonnées de contact Suisse romande

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
	OCF et OIBT : les deux ordonnances fédérales de sécurité au travail électrique	OCF RS 734.2 / OIBT RS 734.27
	5 opérations de mise hors tension avant travail électrique	Art. 22 OIBT

	Obligation d'annoncer un accident électrique à l'ESTI	Art. 16 OCF
	Numéro ESTI Suisse romande pour annoncer un accident électrique	021 311 52 17
	Sécurité et protection de la santé au travail	Europa Lehrmittel p.15-20

Exercices de connaissances (minimum 20 questions)

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. Quelles sont les deux ordonnances fédérales qui règlent la sécurité au travail sur une installation électrique, et que signifient leurs sigles ?

OCF = Ordonnance sur les installations électriques à courant fort (RS 734.2).
OIBT = Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (RS 734.27).

Source : OIBT (RS 734.27), page de titre ; OCF (RS 734.2), page de titre.

Q2. Selon l'OIBT (art. 3), à quelles conditions une installation électrique ne doit-elle mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux ?

Lorsqu'elle est établie, modifiée, entretenue et contrôlée selon les règles techniques reconnues (normes CEI/CENELEC, ou normes suisses à défaut), aussi bien en exploitation correcte que, autant que possible, en cas d'utilisation incorrecte ou de dérangement prévisible.

Source : OIBT art. 3.

Q3. Citez, dans l'ordre, les 5 opérations imposées par l'art. 22 OIBT avant de travailler sur une installation électrique.

Q4. Qui est autorisé à travailler sur une installation électrique sous tension, selon l'art. 22 al. 2 OIBT ?

Q5. Dans quelle section et quels articles de l'OCF trouve-t-on les mesures de prévention des accidents ?

Q6. Selon l'OCF (art. 16), que doit faire l'employeur en cas d'accident corporel grave sur une installation à courant fort ?

Q7. Que signifie le sigle « RS » utilisé pour désigner un numéro de loi fédérale suisse (ex. RS 734.27) ?

Q8. Quel est le champ d'application de l'OCF, par opposition à celui de l'OIBT ?

Q9. Que signifie « assurer contre le réenclenchement », la 2e des 5 opérations imposées par l'art. 22 OIBT ?

Q10. Pourquoi la 3e opération (vérifier l'absence de tension) est-elle indispensable même après avoir déclenché l'installation ?

Q11. À quelles conditions un·e apprenti·e peut-il/elle travailler sur une installation sous tension, selon l'OIBT ?

Q12. Quelle différence faites-vous entre la « prévention des accidents » (OCF section 2) et les « mesures à prendre en cas d'accidents et de sinistres » (OCF section 3) ?

Q13. Qui, en plus de l'employeur, doit être informé en cas d'accident corporel grave dû à l'électricité, selon l'OCF ?

Q14. À quelle page d'Europa Lehrmittel commence le chapitre 1 « Sécurité au travail et protection de la santé » ?

Q15. Quel est le numéro RS de l'OCF, et à quelle date est-il à jour dans la version utilisée en classe ?

Q16. Quel est le numéro RS de l'OIBT, et à quelle date est-il à jour dans la version utilisée en classe ?

Q17. Dans quel article de l'OIBT trouve-t-on les exigences fondamentales concernant la sécurité ?

Q18. Dans quel article de l'OIBT trouve-t-on les règles de sécurité au travail, dont les 5 opérations de mise hors tension ?

Q19. À quels articles de l'OCF se trouve la section 3 « Mesures à prendre en cas d'accidents et de sinistres dus à l'électricité » ?

Q20. Selon le bulletin ESTI « Accidents électriques 2013 », pourquoi est-il important d'annoncer rapidement un accident électrique à l'ESTI, et à quel numéro le fait-on en Suisse romande ?

Q21. Selon Europa Lehrmittel (chapitre 11.2.3), quel appareil le personnel qualifié utilise-t-il concrètement pour vérifier l'absence de tension (3e des 5 règles de sécurité) ?

Q22. Selon Europa Lehrmittel (chapitre 11.2.3), que doit-on apposer sur l'appareillage de commutation pour sécuriser contre le réenclenchement (2e des 5 règles) ?

Q23. Selon NIBT Compact 2025 (p. 17 à 19), quelles sont les 3 méthodes de travail possibles sur ou à proximité d'une installation électrique ?

Q24. Selon Europa Lehrmittel (chapitre 1.5, p. 18), quel numéro d'urgence appelle-t-on en cas d'accident électrique, et à quelle distance minimale doit-on rester d'une installation lorsque la tension est haute ou inconnue ?

Q25. Selon NIBT Compact 2025 (F1.2.5), que doit-on faire en priorité si une personne est victime d'un accident électrique et que l'installation est peut-être encore sous tension ?

Q26. Selon NIBT Compact 2025 (F1.2.5), citez au moins 3 actions à effectuer une fois la victime d'un accident électrique mise en sécurité.