Checklist de Implementação de Manutenção Preventiva

Do zero ao primeiro plano — 5 passos práticos
para sair do "apagar fogos" e começar a prevenir.

RG MAINTENANCE

Introdução — O custo de não ter um plano

A maioria das pequenas e médias indústrias não tem falta de técnicos competentes — tem falta de um plano. A equipa sabe reparar qualquer coisa, mas só decide fazer manutenção quando algo já parou. O resultado: paragens não planeadas, peças compradas à pressa (mais caras), e uma equipa sempre a apagar fogos em vez de os prevenir.

Este guia dá-te os 5 passos para sair desse ciclo e montar o teu primeiro plano de manutenção preventiva (PM) — mesmo que hoje não exista nada escrito, nem uma folha de Excel.

Passo 1 — Levantamento e Classificação ABC

Não é preciso planear manutenção preventiva para todos os equipamentos ao mesmo tempo — isso é a forma mais comum de o projeto nunca arrancar. Começa por classificar cada equipamento em 3 grupos:

Classe	Critério	O que fazer
A	Para se este equipamento parar, a produção para toda (ou há risco de segurança sério).	PM obrigatório, prioridade máxima.
B	A paragem afeta a produção mas há alternativa/contorno temporário.	PM recomendado, prioridade média.
C	A paragem não afeta a produção de forma relevante.	PM opcional — manutenção corretiva pode ser aceitável.

Regra prática: começa só pelos equipamentos Classe A. Um plano pequeno que funciona vale mais do que um plano enorme que ninguém segue.

Passo 2 — Definir a periodicidade

Para cada equipamento Classe A, define de quanto em quanto tempo a inspeção/manutenção deve acontecer. Não precisas de inventar — usa como ponto de partida o manual do fabricante (horas de funcionamento, ciclos) e ajusta depois com a experiência da tua equipa.

- **Diária/Semanal** — leituras rápidas (pressão, temperatura, ruído) em equipamentos críticos de produção contínua.
- **Mensal** — lubrificação, limpeza de filtros, inspeção visual geral.
- **Trimestral/Semestral** — verificações mais profundas (correias, folgas, testes de carga).
- **Anual** — revisões gerais, calibrações, testes de segurança (elétrica, pressão).

Passo 3 — Criar as Folhas de Registo (FR)

Uma Folha de Registo (FR) é o documento que o técnico preenche em cada visita — garante que todos registam a mesma informação, da mesma forma, por mais experiente ou novo que sejam. Três exemplos prontos a adaptar à tua realidade:

FR-01 · Registo de Leituras Diárias & Parâmetros

- Pressão de ar/circuito (bar)
- Temperatura operacional (ºC)
- Horas de funcionamento / contadores
- Observações de estado (texto livre)

FR-02 · Checklist de Inspeção Visual & Estado Mecânico

- Estado das correias/transmissão (Conforme / Desgaste Ligeiro / Substituir)
- Deteção de fugas de óleo/fluído (Nenhuma / Transudação Ligeira / Fuga Ativa)
- Nível de ruído e vibração (Normal / Moderado / Anómalo)
- Notas da inspeção (texto livre)

FR-03 · Registo de Causa da Avaria & Teste de Carga

- Sintoma / manifestação da falha
- Causa raiz apurada
- Resultado do teste de funcionamento (Aprovado / Requer Monitorização / Não Aprovado)

Nota: usa campos de escolha (sim/não, boa/má) sempre que possível em vez de texto livre — é mais rápido de preencher no terreno e muito mais fácil de analisar depois (quantas correias "desgaste ligeiro" tivemos este trimestre, por exemplo).

Passo 4 — Criar as Instruções de Trabalho (IT)

Uma Instrução de Trabalho (IT) não regista dados — diz ao técnico **como** fazer a intervenção em segurança, passo a passo, sempre da mesma forma. É especialmente importante para procedimentos de risco, onde o "cada um faz à sua maneira" pode custar caro.

IT-01 · Consignação LOTO & Segurança Elétrica

- ■ Desligar o seccionador geral de alimentação do equipamento.
- ■ Bloquear o seccionador com alfinete/alavanca de bloqueio LOTO individual.
- ■ Colocar etiqueta de sinalização "NÃO LIGAR - TRABALHOS EM CURSO".
- ■ Verificar obrigatoriamente a ausência de tensão com multímetro testado, antes de iniciar.

IT-02 · Manutenção de Sistemas Oleodinâmicos & Hidráulicos

- ■ Despressurizar totalmente o acumulador e linhas hidráulicas antes de desapertar conexões.

- Usar luvas de nitrilo resistente a hidrocarbonetos e óculos de proteção.
- Manter bacia de retenção posicionada para recolha de derrames.
- Depositar panos/filtros contaminados em resíduos perigosos (LER 15 02 02).

IT-03 · Trabalho em Altura & Plataforma Elevatória

- Equipar arnês anti-queda de 2 pontos de fixação com absorvedor de energia verificado.
- Fixar mosquetões a ponto de ancoragem/linha de vida homologada.
- Delimitar e sinalizar o raio de trabalho no solo.
- Proibida escada simples acima de 2 metros sem ponto de apoio fixo.

Passo 5 — Agendar e acompanhar o cumprimento (compliance)

Um plano que ninguém acompanha morre em 2 meses. Define um responsável por rever, mensalmente, quantos dos planos ativos já têm a intervenção do período feita — essa percentagem é o teu indicador de "Compliance de PM" (ver o e-book "KPIs de Manutenção sem Complicação" para a fórmula correta).

Meta realista para começar: 80% de compliance nos primeiros 3 meses, não 100%. O objetivo inicial é criar o hábito, não a perfeição.

Checklist resumo — antes de arrancar

- ■ Lista de equipamentos classificados em A/B/C.
- ■ Periodicidade definida para cada equipamento Classe A.
- ■ Pelo menos 1 Folha de Registo por tipo de intervenção recorrente.
- ■ Instruções de Trabalho escritas para os procedimentos de risco (elétrico, hidráulico, altura, outros aplicáveis).
- ■ Responsável definido para rever o compliance mensalmente.
- ■ Primeiro mês já agendado no calendário.

Próximo passo

Podes aplicar este checklist em papel ou Excel — mas vais rapidamente sentir falta de alertas automáticos, histórico por equipamento e o cálculo automático do compliance. A RG Maintenance já tem a estrutura de Folhas de Registo, Instruções de Trabalho, classificação de equipamentos e agendamento de Planos de Manutenção pronta a usar.

Experimenta gratuitamente durante 14 dias em **rg-maintenance.vercel.app** — sem cartão de crédito.