

Chap2——扩展题

1. 八进制数 $(176.51)_8$ 转十进制
2. 将 $(173.39)_D$ 转化成二进制数,要求精度为 1%。
3. 将 $(1011110.1011001)_2$ 转换成八进制和十六进制。
4. 将 $(87)_{10}$ 转换成八进制数和十六进制数
5. 写出下列二进制数的原码、反码 (1's complement) 和 2 的补码
(1) $(+1011)_2$ (2) $(-1101)_2$
6. 求 -121 的 2 的补码
7. 用二进制补码运算计算下列各式。
(1) $3+15$; (2) $12-7$ (3) $-12-5$
8. 计算 $9+3$ 的 8421BCD 码的运算
9. 偶校验系统接收到下面的代码组 1100,01010101 和 1110000, 确定哪些组是错误的。
10. Choose the one alternative that best completes the statement or answers the question.
1) The 1's complement of binary 101010 is _____.
A) 001010 B) 010101 C) 001001 D) 110100

2) When performing binary addition using the 2's complement method, an overflow is indicated by a(n) _____.
A) incorrect sum B) negative sign
C) incorrect polarity D) incorrect sign bit

3) Which of the following is the most widely used code for computer input and output?
A) Gray B) EBCDIC C) parity D) ASCII