

36 个产品的数值格式支持

	FP64	FP32	TF32	BF16	FP16	FP8	FP4	INT8	INT4	
01 A100 SXM4 80GB	●	●	●	●	●	?	?	●	●	
02 H100 SXM5 80GB	●	●	●	●	●	●	?	●	?	
03 H100 PCIe 80GB	●	●	●	●	●	●	?	●	?	
04 H100 NVL 94GB	●	●	●	●	●	●	?	●	?	
05 L4 24GB	●	●	●	●	●	●	?	●	●	
06 L40S 48GB	●	●	●	●	●	●	?	●	●	
07 H200 SXM5 141GB	●	●	●	●	●	●	?	●	?	
08 H200 NVL 141GB	●	●	●	●	●	●	?	●	?	
09 B200 SXM6 180GB	●	●	●	●	●	●	●	●	?	
10 B300 SXM6 288GB	●	●	●	●	●	●	●	●	?	
11 MI300X	●	●	●	●	●	●	?	●	?	
12 MI325X	●	●	●	●	●	●	?	●	?	
13 MI350P	●	●	×	●	●	●	●	●	?	
14 MI350X	●	●	×	●	●	●	●	●	?	
15 MI355X	●	●	×	●	●	●	●	●	?	
16 MI455X	●	●	?	●	●	●	●	●	?	
17 TPU v4	?	●	?	●	?	?	?	■	?	
18 TPU v5e	?	●	?	●	?	●	?	●	●	
19 TPU v5p	?	●	?	●	?	■	?	●	●	
20 TPU v6e	?	●	?	●	?	●	?	●	●	
21 TPU7x / Ironwood	?	●	?	●	?	●	?	?	?	
22 TPU 8t	?	■	?	●	?	●	●	■	■	
23 TPU 8i	?	■	?	●	?	●	●	?	■	
24 Inferentia1	?	●	?	●	●	?	?	●	?	
25 Inferentia2	?	●	●	●	●	●	?	●	?	
26 Trainium1	?	●	●	●	●	●	?	●	?	
27 Trainium2	?	●	●	●	●	●	?	■	?	
28 Trainium3	?	●	●	●	●	●	■	■	?	
29 Ascend 310	?	●	?	?	●	?	?	●	?	
30 Ascend 910	?	●	?	?	●	?	?	●	?	
31 Atlas 300I A2 32GB	?	●	?	?	●	?	?	●	?	
32 Atlas 300I A2 64GB	?	●	?	?	●	?	?	●	?	
33 Ascend 950PR	?	●	●	●	●	●	●	●	?	
34 Ascend 950DT	?	●	●	●	●	●	●	●	?	
35 GroqChip Gen1	?	●	?	?	●	?	?	●	?	
36 MLU590	?	●	■	■	●	?	?	?	?	

● 运算路径支持

■ 转换等条件下执行

？ 资料未确认

◆ 来源或配置有分歧

×

明确无原生支持

支持表示有运算路径；位宽、累加精度及稀疏条件仍需逐项区分。编号对应正文证据表。