

Инженерная оценка критики концепции


Честная проверка оптики, устойчивости изображения, электроники и механической прочности ручного POV-спиннера.

70%

Критика в целом справедлива

Идея работоспособна, но красивая визуализация пока опережает физическое подтверждение.

TICKER SPINNER v0.2 — DIMENSIONAL REFERENCE (mm)



Envelope prototype. Recommended print clearance: XY 0.20 mm; validate 608 press fit with a coupon. Side windows: 12/arm. Three identical battery cavities maintain 120° mass symmetry.

Размерная схема механики v0.2. Текущий статус: проверяемый CAD-концепт, а не подтвержденный серийный продукт.

1. Краткий вердикт

Самая сильная часть критики касается не принципиальной возможности POV, а разрыва между красивым рендером и проверенной конструкцией. Сейчас у проекта есть геометрия корпуса, макеты плат и расчет таймингов, но нет вращающегося образца и видео, подтверждающего качество изображения на пальце.

Замечание	Оценка
15 крупных верхних LED дадут грубую картинку	В основном верно
В центре останется пустая область	Полностью верно
Дрожание пальца испортит изображение	Верно, но эффект преувеличен
Работа возможна только на жесткой оси	Для идеальной картинки - почти да; для текста - нет
Каждому LED нужна отдельная ножка MCU	Неверно
Торцевые платы требуют механической фиксации	Полностью верно
Нужен реальный вращающийся прототип	Полностью верно

Главное замечание к нашей работе

Визуальный результат был показан слишком уверенно. Его следовало подписывать как целевой образ изображения, а не как уже подтвержденное качество прототипа. Технически проект реалистичен, но его ключевая гипотеза еще не проверена экспериментом.

2. Верхняя POV-картинка

15	около 30 мм	100-150
радиальных пикселей	слепая зона в центре	расчетных угловых колонок

Верхние LED расположены по радиусу примерно от 14,8 до 45,6 мм. Поэтому физически создается не сплошной круглый экран, а светящееся кольцо с пустой центральной областью около 30 мм. Критик прав: фотография, мелкий график или логотип, проходящий через центр, не воспроизводятся корректно.

Однако оценка "15 на 15" неверна. Пятнадцать светодиодов определяют только радиальное разрешение. Число пикселей по окружности формируется временными импульсами и может составлять порядка 100-150 колонок за оборот.

Реалистичное назначение верхней поверхности:

- кольца, шкалы и секторные индикаторы;
- крупные проценты, стрелки и короткие слова;
- простые логотипы, не требующие заполнения центра;
- цветовые сигналы состояния рынка.

3. Торцевая строка на 12 пикселей

Торцевая часть концепции значительно сильнее верхней. Двенадцать вертикальных пикселей позволяют использовать шрифты 5x7, 6x8 или крупные символы высотой до 12 точек. Для тикера, цифр, стрелок и коротких обозначений этого достаточно.

При 600 об/мин ротор делает 10 оборотов в секунду. Для цепочки из 12 WS2812-подобных LED передача 288 бит при 800 кбит/с занимает около 360 мкс. С учетом паузы защелкивания около 280 мкс теоретический предел близок к 1560 обновлениям в секунду, то есть примерно 156 угловым колонкам за оборот. Это хороший расчетный результат, если каждый луч обслуживается отдельным каналом.

Важно: это верхняя граница. Реальный результат снизят программные задержки, яркость, питание, разброс компонентов и необходимость синхронизации трех лучей.

4. Дрожание пальца и стабилизация

Это наиболее содержательное замечание критика. Датчик Холла исправляет изменение скорости, угловую фазу и постепенное замедление. Он не компенсирует наклон оси, движение руки, биение подшипника, дисбаланс или прецессию.

Небольшое медленное движение руки обычно смещает изображение целиком. Оно не обязательно превращает каждый пиксель в соседнюю строку. Но быстрый наклон оси внутри одного оборота действительно создает размазывание и геометрическое искажение.

Практический прогноз

Режим	Ожидаемое качество
Жесткий стенд или настольная ось	Четкое изображение, пригодное для настройки и демонстрации
Спокойно удерживаемый палец	Читаемый тикер и простая графика, но изображение будет плавать
Активное движение руки	Заметное размазывание; вывод лучше временно отключать

Для качественной ручной работы следует добавить IMU. Она сможет уточнять угловую скорость, обнаруживать сильное биение и выключать рендер при плохой ориентации. Полностью стабилизировать изображение в мировых координатах без внешнего ориентира она не сможет.

5. Возможности nRF52


Утверждение о необходимости отдельной ножки на каждый LED неверно. Адресные WS2812-подобные светодиоды соединяются последовательно и получают данные по одной линии. Для проекта достаточно нескольких независимых цепочек, например трех каналов для верхних LED и трех для торцевых.

nRF52840 имеет 64-МГц Cortex-M4, аппаратные таймеры, PWM, SPI, DMA и до 48 GPIO. Вычислительной мощности для BLE, обработки Hall/IMU и формирования световых кадров достаточно. Основное ограничение связано со скоростью протокола LED, а не с числом выводов контроллера.

Для финальной версии следует сравнить WS2812 с более быстрыми SPI-светодиодами или отдельными драйверами. Это особенно важно для верхнего полярного изображения.

6. Корпус и торцевые платы

Критик, вероятно, посмотрел изображение макета PCB и принял его за окончательную конструкцию. В проекте уже существуют верхняя крышка, нижняя часть корпуса, торцевые окна и STL/STEP сборки. Поэтому непосредственно ладонь должна касаться оболочки, а не плат.



Макет размещения электроники v0.2. Это карта компоновки, а не изображение собранного устройства без корпуса. При этом замечание о прочности остается справедливым. В текущей v0.2 вертикальные платы показаны внутри корпуса, но для них не проработаны полноценные пазы, ребра, упор против центробежной силы, защелка или винтовая фиксация. Пайка либо гибкий шлейф не должны быть несущим элементом.

На радиусе около 48 мм центробежное ускорение составляет приблизительно 19 g при 600 об/мин и 77 g при 1200 об/мин. Удар при раскрутке ладонью способен дать еще более высокую кратковременную нагрузку.

Также в v0.2 пока не хватает отдельных finger caps и неподвижного держателя магнита относительно внутреннего кольца подшипника. Без стационарной магнитной метки датчик Холла не создаст корректный индекс оборота.

7. Что должно войти в v0.3

Следующий этап должен быть не очередным рендером, а программой физической проверки.

01	Оптический стенд Проверить торцевую строку на жесткой оси при 300, 600, 900 и 1200 об/мин.
02	Механическая фиксация Добавить направляющие, радиальные упоры и прозрачный защитный бампер торцевых плат.
03	Ось и индекс Спроектировать finger caps и стационарный магнит для датчика Холла.
04	Стабилизация Добавить 6-осевую IMU и программный порог отключения изображения при сильном биении.
05	Безопасность Выполнить динамическую балансировку и испытание с запасом оборотов в защитном кожухе.
06	Проверка в руке Снять непрерывное видео реального тикера на пальце и сравнить его с целевым макетом.

Итог

Идея не опровергнута. Наиболее реалистичная ценность проекта - 12-пиксельный цилиндрический тикер и простая верхняя индикация. Критика правильно показывает, что качество изображения и прочность нельзя подтвердить только CAD-моделью. Проект следует продолжать как экспериментальный прототип с жестким стендом, закрытым корпусом и обязательными вращательными испытаниями.

Источники и материалы

1. Nordic Semiconductor. nRF52840 product page: nordicsemi.com/Products/nRF52840
2. Nordic Semiconductor. nRF52840 Product Specification: docs.nordicsemi.com/r/bundle/ps_nrf52840/
3. Worldsemi. WS2812B-2020 datasheet: Mouser PDF
4. Northwestern Mechatronics. Hall-indexed POV display: Persistence-of-Vision Display
5. OpenLabVorarlberg. Handheld LightShaker project: github.com/OpenLabVorarlberg/LightShaker
6. SmartSpinner v0.2: README, CAD, PCB mockups and engineering drawings in the project repository.