

GOODWE

Linha DNS G3

5/6kW | 2 MPPTs | Monofásico

A linha DNS G3 WHITE da GoodWe é especialmente projetada para aplicações residenciais monofásicas. Integrada com recursos de entrada de alta corrente e sobrepotência CC, essa linha pode oferecer geração de energia otimizada e obter retornos substanciais. Com seu design compacto, mais leve e sem ventilador, o inversor DNS G3 fornece uma geração de energia confiável e ainda funciona em uma operação super silenciosa abaixo de 25dB. O inversor também possui medidas de segurança, incluindo Proteção Contra Arco (AFCI) opcional e Proteção contra Surtos (DPS Tipo II) opcional em ambos os lados para proteger o sistema contra incêndios elétricos e riscos de raios em ambientes extremos para garantir a segurança.



Controle e Monitoramento Inteligentes

- Monitoramento de Consumo de Carga 24/7*
- Suporta múltiplos protocolos de comunicação



Geração de Energia otimizada

- Até 16A de Corrente de Entrada por String
- Até 180% de sobrepotência de entrada CC e 110% de sobrecarga de saída CA



Excelente Segurança e Confiabilidade

- Proteção Contra Arco (AFCI) opcional reduz os riscos de incêndio*
- Proteção Contra Surto CA e CC (DPS Tipo II) com Alarme de Falha Opcional*



Design Amigável

- Grau de Proteção IP66
- Baixo nível de ruído graças ao resfriamento sem ventoinha

Dados Técnicos		GW5000-DNS-30	GW6000-DNS-30
Entrada CC			
Potência Máxima de Entrada (W)	9000		10800
Tensão Máxima de Entrada (V) ^{*2}		600	
Faixa de Operação MPPT (V) ^{*3}		40 ~ 560	
Tensão de partida (V)		50	
Tensão Nominal de Entrada (V)		360	
Corrente Máxima de Entrada por MPPT (A)		16	
Corrente Máxima de Curto por MPPT (A)		23	
Número de MPPTs		2	
Número de strings por MPPT		1	
Saída CA			
Potência nominal de saída (W)	5000		6000
Potência nominal aparente de saída (VA)	5000		6000
Potência ativa máx. de saída (W) ^{*1}	5000		6000
Potência aparente máx. de saída (VA) ^{*1}	5300		6300
Potência nominal a 40°C (W)	5000		6000
Potência máx. a 40°C (W)	5000		6000
Tensão nominal de saída (V)		220 / 230 / 240	
Faixa de tensão de saída (V) (De acordo com o padrão local)		196 ~ 311	
Frequência nominal da rede CA (Hz)		50 / 60	
Faixa de frequência da rede CA (Hz)		45 ~ 55 / 55 ~ 65	
Corrente Máxima de Saída (A)	24.0		28.8
Fator de potência de saída	~1 (Ajustável 0.8 capacitivo - 0.8 indutivo)		
Distorção máx. harmônica total	<3%		
Eficiência			
Eficiência Máxima		97.9%	
Eficiência Europeia	97.3%		97.4%
Proteção			
Monitoramento de corrente de string FV		Integrado	
Detecção de Resistência de Isolamento FV		Integrado	
Monitoramento de corrente residual		Integrado	
Proteção contra polaridade reversa CC		Integrado	
Proteção anti-ilhamento		Integrado	
Proteção Sobrecorrente de Saída		Integrado	
Proteção de Curto de Saída		Integrado	
Proteção de Sobretensão de Saída		Integrado	
Chave seccionadora CC		Integrado	
Proteção Contra Surtos CC (DPS)		Tipo II	
Proteção Contra Surtos CA (DPS)		Tipo III (Tipo II Opcional)	
AFCI		Opcional	
Desligamento remoto		Opcional	
Partida noturna por energia CA		Opcional	
Dados gerais			
Faixa de temperatura operacional (°C)		-25 ~ +60	
Umidade relativa		0 ~ 100%	
Altitude operacional máx. (m)		4000	
Método de resfriamento		Convecção Natural	
Interface de usuário		LED, LCD (Opcional), WLAN + APP	
Comunicação		WiFi, RS485 ou LAN ou 4G	
Protocolos de comunicação		Modbus RTU, Modbus TCP	
Peso (kg)	12.8		13.4
Dimensões (L × A × P mm)		350 × 410 × 143	
Topologia		Não isolado	
Consumo Noturno Próprio (W)		<1	
Grau de Proteção		IP66	
Conector CC		MC4 (4 ~ 6mm²)	
Conector CA		Conector Plug and Play (Max. 6mm²)	

*: Todas as imagens mostradas são apenas para referência. A aparência real pode variar.

*: Funções ou dispositivos opcionais são comprados separadamente.

*1: Para o Chile Potência ativa máx. de saída (W) e Potência aparente máx. de saída (VA) GW3000-DNS-30 é 3000, GW3600-DNS-30 é 3600, GW4200-DNS-30 é 4200, GW5000-DNS-30 é 5000, GW6000-DNS-30 é 6000.

*2: Quando a tensão de entrada estiver entre 560V e 600V, o inversor entrará em modo de espera. Quando a tensão de entrada retornar à faixa de operação MPPT de 40V a 560V, o inversor retomará o funcionamento normal.

*3: Consulte o manual do usuário para verificar a faixa de tensão por MPPT na Potência Nominal.

*: Por favor, consulte o site da GoodWe para verificar os certificados atualizados.