

Linha ETR

50-125kW | Trifásico
Inversor Híbrido (HV)

Desenvolvido para atender às necessidades em constante evolução do mercado Comercial e Industrial (C&I), o inversor híbrido GoodWe ETR combina geração fotovoltaica e armazenamento de energia preparado para o futuro em uma única plataforma flexível. Seu design Battery-Ready permite que as empresas iniciem hoje com energia solar e adicionem armazenamento de forma simples quando necessário, reduzindo o investimento inicial e facilitando futuras expansões. Compatível com o sistema de baterias GoodWe BAT-C 208-261kWh, o ETR oferece gerenciamento inteligente de energia para aplicações como autoconsumo, peak shaving, energia de backup e suporte a microrredes. Com comutação confiável entre os modos on-grid e off-grid e arquitetura escalável, o ETR oferece uma solução flexível e confiável para os modernos sistemas de energia C&I.



Plataforma Flexível Battery-Ready

- Arquitetura Battery-Ready que permite a integração futura com sistemas de armazenamento de energia (ESS)
- Não é necessária a substituição do inversor para expansão do sistema



Alto Desempenho e Eficiência Fotovoltaica

- Eficiência MPPT de até 99.9%, otimizando a geração de energia
- Alta corrente de entrada MPPT (até 42A por string), proporcionando maior flexibilidade no projeto fotovoltaico



Estabilidade de Nível Industrial

- Grau de proteção IP66, garantindo confiabilidade em instalações externas
- Faixa de temperatura de operação de -35°C a +60°C
- Baixo nível de ruído (<60dB), adequado para diferentes aplicações comerciais



Confiabilidade de Grid-Forming e Resposta Rápida

- Comutação em menos de 10ms entre os modos on-grid e off-grid via STS Box
- Recursos avançados de suporte à rede para uma operação estável
- Resposta de alta velocidade para garantir o fornecimento contínuo de energia

Dados técnicos	GW50K-ETR-L-G10	GW75K-ETR-L-G10	GW75K-ETR-G10	GW100K-ETR-G10	GW110K-ETR-G10	GW125K-ETR-G10
Lado da bateria ^{*12}						
Tipo de bateria			LFP (LiFePO ₄)			
Tensão nominal (V)	480	480	750	750	750	750
Faixa de tensão (V)	440 ~ 700	440 ~ 700	700 ~ 1000	700 ~ 1000	700 ~ 1000	700 ~ 1000
Tensão de inicialização (V)	440	440	700	700	700	700
Portas de conexão da bateria			1			
Corrente máx. contínua de carga / descarga (A)	113.6	170.4	107.1	157.1	172.8	180
Potência máx. de carga / descarga (kW)	50	75	75	110	121	137.5
Lado FV						
Potência máx. de entrada (kW)	100	150	150	200	220	250
Tensão máx. de entrada (V) ^{*15}	850	850	1100	1100	1100	1100
Faixa de tensão de operação do MPPT (V) ^{*2}	160 ~ 800	160 ~ 800	160 ~ 1000	160 ~ 1000	160 ~ 1000	160 ~ 1000
Tensão de inicialização (V)	200					
Tensão nominal de entrada (V)	420	420	620	620	620	620
Corrente máx. do MPPT (A)	42					
Corrente máx. de curto-circuito do MPPT (A)	55					
Número de MPPTs	8	10	8	10	10	10
Número de strings por MPPT	2					
Lado CA (On-Grid)						
Potência nominal (kW)	50	75	75	100	110	125
Potência máx. (kW)	50	75	75	110 ^{*7}	121 ^{*3}	137.5
Potência nominal a 40°C (kW)	50	75	75	100	110	125
Potência máx. a 40°C (kW)	50	75	75	110	121	137.5
Potência aparente nominal (kVA)	50	75	75	100	110	125
Potência aparente máx. (kVA)	50	75	75	110 ^{*8}	121 ^{*3}	137.5
Tensão nominal (V)	127 / 220, 3L / N / PE		220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE			
Faixa de tensão (V) (de acordo com a norma local)	114 ~ 139	114 ~ 139	180 ~ 280	180 ~ 280	180 ~ 280	180 ~ 280
Frequência nominal (Hz)	50 / 60 ^{*10}	50 / 60 ^{*10}	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Faixa de frequência (Hz)	45 ~ 55 / 55 ~ 65 ^{*11}		45 ~ 55 / 55 ~ 65			
Corrente nominal (A)	131.3	196.9	114.0 @ 380V 108.3 @ 400V 104.4 @ 415V	152.0 @ 380V 144.4 @ 400V 139.2 @ 415V	167.2 @ 380V 158.8 @ 400V 153.1 @ 415V	190.0 @ 380V 180.5 @ 400V 174.0 @ 415V
Corrente máx. (A) ^{*9}	131.3	196.9	114.0 @ 380V 108.3 @ 400V 104.4 @ 415V	167.2 @ 380V 158.8 @ 400V 153.1 @ 415V	183.9 @ 380V 174.7 @ 400V ^{*13} 168.4 @ 415V	209.0 @ 380V 198.5 @ 400V 191.3 @ 415V
Fator de potência	~1 (Ajustável 0.8 capacitivo - 0.8 indutivo)					
THDi	<3%					
Lado de backup ^{*4}						
Potência aparente nominal de saída (kVA)	50	75	75	100	110	125
Potência aparente máx. de saída (kVA)	50	75	75	110	121 ^{*3}	137.5
Potência de pico de saída sem rede (kW)	120% @ 60s 150% @ 10s			110% @ contínuo 120% @ 60s 150% @ 10s		
Tensão nominal de saída (V)	127 / 220, 3L / N / PE		220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE			
Frequência nominal de saída (Hz)	50 / 60 ^{*10}	50 / 60 ^{*10}	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Corrente nominal de saída (A)	131.3	196.9	114.0 @ 380V 108.3 @ 400V 104.4 @ 415V	152.0 @ 380V 144.4 @ 400V 139.2 @ 415V	167.2 @ 380V 158.8 @ 400V 153.1 @ 415V	190.0 @ 380V 180.5 @ 400V 174.0 @ 415V
Corrente máx. de saída (A)	131.3	196.9	114	167.2	183.9	209
THDv (@Carga Linear)	<3%					
Tempo de comutação On-Grid / Off-Grid	<10ms (uma unidade)					

Dados técnicos	GW50K- ETR-L-G10	GW75K- ETR-L-G10	GW75K- ETR-G10	GW100K- ETR-G10	GW110K- ETR-G10	GW125K- ETR-G10	GW110K- ETR-G10
Eficiência							
Eficiência máx.	97.4%	97.4%	98.1%	98.1%	98.1%	98.1%	98.1%
Eficiência europeia	96.8%	96.8%	97.7%	97.7%	97.7%	97.7%	97.7%
Eficiência máx. da bateria para CA ^{*6}	97.7%	97.7%	98.2%	98.2%	98.2%	98.2%	98.2%
Eficiência do MPPT				99.9%			
Proteção							
Monitoramento da corrente dos strings FV				Integrado			
Monitoramento interno da umidade				Integrado			
Detecção da resistência de isolamento FV				Integrado			
Monitoramento da corrente residual				Integrado			
Proteção contra polaridade reversa FV				Integrado			
Proteção contra polaridade reversa da bateria				Integrado			
Proteção anti-ilhamento				Integrado			
Proteção contra sobrecorrente CA				Integrado			
Proteção contra curto-circuito CA				Integrado			
Proteção contra sobretensão CA				Integrado			
Chave CC				Integrado			
Proteção contra surtos de tensão CC				Tipo II (Tipo I + II Opcional)			
Proteção contra surtos de tensão CA				Tipo II			
AFCI				Integrado			
Desligamento rápido				Opcional			
Dados gerais							
Faixa de temperatura de operação (°C)				-35 ~ +60			
Umidade relativa				0 ~ 100%			
Altitude máx. de operação (m)				4000			
Método de resfriamento				Resfriamento inteligente a ar			
Interface do usuário				LED, LCD (Opcional), WLAN + APP			
Comunicação com BMS				CAN			
Comunicação				RS485, WIFI, LAN, Bluetooth, 4G			
Protocolos de comunicação				Modbus TCP (compatível com SunSpec)			
Peso (kg)	82	98	82	96	96	98	96
Dimensões (L × A × P mm)	995 × 758 × 358						
Emissão de ruído (dB)	60						
Grau de proteção IP	IP66						
Método de montagem	Suporte de parede						

*1: Para GW50K-ETR-L-G10/GW75K-ETR-L-G10, quando a tensão de entrada estiver entre 800V e 850V, o inversor entrará no modo de espera e retornará ao estado de operação normal quando a tensão retornar a 800V. Para GW75K-ETR-G10/GW100K-ETR-G10/GW110K-ETR-G10/GW125K-ETR-G10, quando a tensão de entrada estiver entre 1000V e 1100V, o inversor entrará no modo de espera e retornará ao estado de operação normal quando a tensão retornar a 1000V.

*2: Consulte o manual do usuário para obter a faixa de tensão do MPPT na potência nominal.

*4: É necessário o STS Box ou o STS Cabinet.

*5: Ao conectar a bateria GW261.2-BAT-LCD-G10, a tensão de circuito aberto de entrada dos strings FV deve ser superior a 813V.

*6: Esta eficiência se refere à eficiência da porta da bateria do inversor até a porta de saída CA do inversor.

*7: Para o Chile, Potência máx. (kW): GW100K-ETR-G10: 100kW.

*8: Para o Chile, Potência aparente máx. para a rede (kVA)/Potência aparente máx. da rede (kVA): GW100K-ETR-G10: 100 kVA.

*9: Para o Chile, Corrente máx. para a rede (A)/Corrente máx. da rede (A): GW100K-ETR-G10: 152.0 @ 380Vca, 144.4 @ 400Vca, 139.2 @ 415Vca.

*10: Para o México e a Colômbia, a frequência nominal do GW50K-ETR-L-G10 e do GW75K-ETR-L-G10 é 60 Hz.

*11: Para o México e a Colômbia, a faixa de frequência do GW50K-ETR-L-G10 e do GW75K-ETR-L-G10 é de 55~65Hz.

*12: Os parâmetros do lado da bateria são aplicáveis somente a sistemas de bateria proprietários ou à interface de bateria compatível com DC/DC.

*: Por favor, consulte o site da GoodWe para verificar os certificados atualizados.