

SÉRIE ASW H-T2



Modelos:

ASW05kH-T2

ASW06kH-T2

ASW08kH-T2

ASW10kH-T2

ASW12kH-T2



Fácil Instalação

- Conector CC phoenix, para crimpagem segura sem ferramenta
- Instalação em parede compacta
- Interface com bateria e medidor inteligente simples



Confiável

- Até 150% overload
- Compatível com cargas desbalanceadas
- Gerenciamento de sombra - ShadeSol - Melhora a energia em condições não ideais
- Mudança ON/OFF grid em nível UPS < 10 ms
- Classificação IP66



Fácil de usar

- Configuração, comissionamento e monitoramento pelo aplicativo Solplanet
- Modos de funcionamento inteligentes e customizados para uso da bateria
- Max. 20 A de corrente de operação CC, compatível com módulos de alta potência.

Dados Técnicos

Dados técnicos		ASW 05kH-T2	ASW 06kH-T2	ASW 08kH-T2	ASW 10kH-T2	ASW 12kH-T2
Entrada FV	Potência máxima dos módulos fotovoltaicos (STC)	7500 Wp	9000 Wp	12000 Wp	15000 Wp	18000 Wp
	Tensão de entrada máxima	1100 V				
	Intervalo de tensão MPPT / Tensão nominal de entrada	150 V a 950 V / 630 V		200 V a 950 V / 630 V		
	Tensão de entrada mínima / Tensão mínima de operação	60 V / 180 V				
	Número de MPPTs independentes / Número de strings por MPPT	2 / 1				
	Corrente máxima de operação por MPPT	20 A				
	Corrente máxima de curto-circuito por MPPT	30 A				
Bateria	Faixa de tensão da bateria	120 V a 600 V				
	Potência máx. carregamento / Potência máx. descarregamento	5000 W	6000 W	8000 W	10000 W	12000 W
	Corrente Máx. de carregamento / Corrente Máx. de descarregamento	30 A				
	Tipo de bateria	LiFePO4				
Saída (CA)	Intervalo de tensão CA / Tensão nominal CA	270 V a 480 V / 3/N/PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V				
	Frequência nominal da rede CA	50 Hz / 60 Hz				
	Intervalo de operação da frequência da rede CA	45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz				
	Potência nominal CA	5000 W	6000 W	8000 W	10000 W	12000 W
	Potência ativa aparente	5000 VA	6000 VA	8000 VA	10000 VA	12000 VA
	Potência máxima aparente	5000 VA	6000 VA	8000 VA	10000 VA	12000 VA
	Corrente de saída nominal (@400V)	7.3 A	8.7 A	11.6 A	14.5 A	17.4 A
	Corrente de saída máxima (@400 V)	8.0 A	9.6 A	12.8 A	16.0 A	19.2 A
	Taxa de distorção harmonica (THD) (@potência nominal)	< 3 % (da potência nominal)				
	Entrada CA	Tensão nominal da rede	3/N/PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V			
Frequência de saída nominal		50 Hz / 60 Hz				
Potência máxima de entrada da rede		10000 W	12000 W	16000 W	20000 W	24000 W
Corrente máxima de entrada da rede		14.5 A	17.4 A	23.2 A	29.0 A	34.8 A
Saída EPS	Tensão de saída nominal	3/N/PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V				
	Frequência de saída nominal	50 Hz / 60 Hz				
	Potência aparente nominal	5000 VA	6000 VA	8000 VA	10000 VA	12000 VA
	Potência pico de potência aparente	2 vezes a potência nominal, 10 s				
	Corrente nominal (@400V)	7.3 A	8.7 A	11.6 A	14.5 A	17.4 A
	Tempo máxima de troca	< 10 ms				
	THDv de saída (@ Carga linear)	2 %				
Efi- ciência	Eficiência da MPPT	99.9 %				
	Eficiência máxima / Eficiência Europeia	97.2 % / 98.0 %	97.5 % / 98.2 %	97.9 % / 98.4 %		
Proteções de segurança	Proteção contra surto tipo II, de acordo com EN/IEC 61643-11)	●				
	Detecção de falha de isolamento	●				
	Proteção contra polaridade reversa do FV	●				
	Proteção contra polaridade reversa da bateria	●				
	Monitoramento de falha para terra	●				
	Monitoramento de corrente residual	●				
	Proteção contra curto circuito CA / Proteção anti-ilhamento	● / ●				
	AFCI	●				
Dados Gerais	Fator de potencia em potência nominal / Faixa de ajuste	1 / 0.8 indutivo a 0.8 capacitivo				
	Dimensões (L / A / P)	545 mm / 465 mm / 205 mm				
	Peso	24.5 kg				
	Intervalo de operação de temperatura	-25 °C ... +60 °C				
	Resfriamento	Convecção Natural				
	Classe de proteção (de acordo com IEC 60529)	IP66				
	Umidade relativa máxima	100 %				
	Altitude máxima de operação	4000 m				
Funcionalidades	Interface do usuário	LED & App				
	Comunicação com BMS	CAN				
	Comunicação com medidor	RS485				
	Comunicação com monitoramento	Wifi / LAN				
	Saída digital (Contato seco) / N° de saídas	● / 2				
	Saída digital (Contato seco) / N° de entradas	● / 4				
	Controle de potência integrado / Controle de exportação zero	● / ●				

● funcionalidades padrão/ ○ funcionalidades opcionais / – não disponível

