

MID 15~25KTL3-XL2

- Até 16A de corrente de entrada
- 1,8x relação CC/CA
- Digitalização e diagnóstico I/V inteligente
- 98,8% de eficiência máxima
- DPS Tipo II nos lados CC e CA



P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W O

GROWATT

www.br.growatt.com

Ficha de dados	MID 15KTL3-XL2	MID 20KTL3-XL2	MID 25KTL3-XL2
Dados de entrada (CC)			
Máxima potência CC*	27000W	36000W	45000W
Tensão de partida	200V		
Tensão nominal	360V		
Faixa de tensão MPP	200-800V		
Faixa de Tensão para máxima eficiência	250-650V		
Números de MPP trackers	4		
Número de Strings FV por MPP trackers	2/2/2/2		
Máxima corrente de entrada por MPP Tracker	32/32/32/32		
Máxima corrente de curto-circuito por MPP tracker	40/40/40/40		
Dados de saída (CA)			
Potencia nominal de saída a 40°C	15000W	20000W	25000W
Potencia maxima de saída a 40°C	16500W	22000W	27500W
Tensão nominal de saída CA (faixa)	127V/220V	127V/220V	127V/220V
Frequência da rede CA	50/60 Hz 45~55Hz/55-65 Hz		
Corrente Nominal de Saída CA	39.4A(127V)	52.5A(127V)	65.6A(127V)
Corrente máxima de saída.	43.7A(127V)	58.3A(127V)	72.9A(127V)
Fator de potência ajustável	0.8Leading ...0.8Lagging		
THDi	<3%		
Tipo de conexão da rede CA	3W+N+PE/3W+PE		
Eficiência			
Máx. Eficiência	98.8%		
Eficiência europeia	98.5%		
Dispositivos de proteção			
Proteção polaridade reversa CC	Sim		
Interruptor CC	Sim		
Proteção de surtos CA/CC	TipoII		
Monitoramento de resistência de isolamento	Sim		
Proteção de curto-circuito CA	TipoII		
Monitoramento de falta à terra	Sim		
Detecção de string	Sim		
Unidade de monitoramento de corrente residual	Sim		
Proteção AFCI	Sim		
Dados Gerais			
Dimensões (L/A/P)	580/435/230mm		
Peso	37kg		
Temperatura de operação	-25 °C ... +60 °C		
Altitude	4000m		
Consumo noturno	<1W		
Topologia	Sem transformador		
Resfriamento	Natural		
Grau de proteção	IP66		
Humidade relativa	0~100%		
Conexão CC	H4/MC4(opt)		
Conexão CA	Waterproof PG head+OT terminal		
Interfaces			
Display	OLED+LED/WIFI+APP		
USB/RS485	Sim		
WIFI/GPRS/4G/LAN	Opt		
Garantia : 10 anos	Sim		
CE, IEC 62116, IEC 61727, IEC62109, AS4777, UI1741, IEEE1547, EN50549			

* Para conectar os módulos solares, certifique-se de seguir corretamente a faixa de tensão de carga total, obtendo eficiência máxima e uma vida útil prolongada.
O sistema será menos eficiente se a tensão fotovoltaica ficar fora da faixa de tensão operacional da MPPT.

* A Growatt New Energy informa que não há limite de oveload (ou sobrecarga), relação CC/CA, para os inversores desde que sejam respeitados os valores de tensão de circuito aberto (Voc) e corrente de curto-circuito (Isc) descritos no datasheet.
Para melhor performance do sistema, a tensão de operação (Vmp) deve estar dentro da faixa de máxima eficiência do MPPT, descrita no datasheet