

SignVaani

साइनवाणी

GitHub से कोड डाउनलोड करके इसे अपने फ़ोन या लैपटॉप/डेस्कटॉप पर खुद चलाने और आजमाने की पूरी गाइड।

A complete guide to downloading the code from GitHub and running it yourself on a phone or laptop/desktop.

रिपॉज़िटरी लिंक · Repository link

`https://github.com/Girdhari-Chaturvedi/<repository-name>`

ऊपर दिए लिंक की जगह अपनी असली GitHub repository का लिंक डाल दें (जहाँ signvaani.html अपलोड की गई है)।

Replace the link above with your actual GitHub repository URL (the one where signvaani.html is uploaded).

Author / लेखक: Girdhari Chaturvedi · github.com/Girdhari-Chaturvedi · Runs 100% in the browser, on-device — नोट: सारी प्रोसेसिंग सिर्फ आपके डिवाइस में होती है, कोई डेटा कहीं नहीं भेजा जाता।

1 ज़रूरी चीज़ें

- कोई भी आधुनिक ब्राउज़र — Chrome, Microsoft Edge, या Safari (सबसे साफ़ आवाज़ के लिए Windows पर Edge बेहतर है)
- पहली बार खोलते समय इंटरनेट (कैमरा मॉडल ~10 MB डाउनलोड होता है, आगे से बिना इंटरनेट भी चलता है)
- कैमरे की अनुमति (साइन पहचानने के लिए) — माइक की अनुमति सिर्फ़ "बोलकर पूछें" वाले फ़ीचर के लिए चाहिए

2 GitHub से कोड डाउनलोड करें

- 1 ऊपर दी गई repository का लिंक ब्राउज़र में खोलें।
- 2 हरे रंग के "Code" बटन पर क्लिक करें, फिर "Download ZIP" चुनें।
- 3 डाउनलोड हुई ZIP फ़ाइल को किसी फ़ोल्डर में Extract / Unzip करें। इसके अंदर `signvaani.html` नाम की फ़ाइल मिलेगी।

Git जानते हैं? ZIP डाउनलोड करने की जगह टर्मिनल में यह भी चला सकते हैं:

```
git clone https://github.com/Girdhari-Chaturvedi/<repository-name>.git
```

3 लैपटॉप / डेस्कटॉप पर चलाएँ

कैमरे के लिए फ़ाइल को `localhost` से खोलना ज़रूरी है — सीधे डबल-क्लिक करने से कैमरा काम नहीं करेगा।

तरीका A — Python से (Windows / Mac / Linux)

- 1 जिस फ़ोल्डर में `signvaani.html` है, उसे File Explorer में खोलें। ऊपर एड्रेस बार में `cmd` लिखकर Enter दबाएँ — उसी फ़ोल्डर में Command Prompt खुल जाएगा।
- 2 यह कमांड चलाएँ:

```
python -m http.server 8000
```

("python not recognized" आए तो `py -m http.server 8000` आजमाएँ, या पहले python.org से Python इंस्टॉल करें — "Add Python to PATH" ज़रूर टिक करें)
- 3 ब्राउज़र में यह पता खोलें: `http://localhost:8000/signvaani.html`
- 4 कैमरा permission माँगे तो Allow दबाएँ। टर्मिनल विंडो बंद न करें, वरना सर्वर रुक जाएगा।

तरीका B — VS Code Live Server (बिना कमांड के)

- 1 VS Code खोलें, Extensions में "Live Server" इंस्टॉल करें।
- 2 `signvaani.html` पर right-click करें और "Open with Live Server" चुनें — यह अपने आप localhost पर खुल जाएगी।

4 फ़ोन पर चलाएँ (Android)

ध्यान दें: फ़ोन का कैमरा भी सिर्फ़ `localhost` या HTTPS पर काम करता है। इसलिए फ़ाइल को फ़ोन में सीधे खोलने से कैमरा नहीं चलेगा — फ़ोन के अंदर ही एक छोटा लोकल सर्वर चलाना होगा।

तरीका A — किसी लोकल सर्वर ऐप से (आसान)

- 1 Play Store से "Local Web Server" या "HTTP Server" जैसा कोई मुफ़्त ऐप इंस्टॉल करें।
- 2 GitHub वाली ZIP फ़ाइल को फ़ोन में डाउनलोड करें, किसी फ़ाइल-मैनेजर ऐप से Extract करें।
- 3 उस ऐप में जाकर वही फ़ोल्डर चुनें जिसमें `signvaani.html` है, और सर्वर Start करें। ऐप एक पता (address) दिखाएगा, जैसे `http://127.0.0.1:8080` .

- 4 Chrome में वही पता खोलें और उसके आगे `/signvaani.html` जोड़ दें। कैमरा अनुमति Allow करें।

तरीका B — Termux से (टेक्निकल यूज़र के लिए)

- 1 Play Store या F-Droid से Termux इंस्टॉल करें।

- 2 Termux में यह कमांड चलाएँ:

```
pkg install python
cd storage/downloads/<अपना फ़ोल्डर>
python -m http.server 8000
```

- 3 Chrome में `http://localhost:8000/signvaani.html` खोलें।

iPhone पर

iOS पर लोकल सर्वर चलाना थोड़ा मुश्किल है। App Store से "HTTP Server" टाइटल का कोई ऐप इंस्टॉल करके ऊपर जैसा ही तरीका अपनाएँ, फिर Safari में `http://localhost:<port>/signvaani.html` खोलें।

5 पहली बार इस्तेमाल

- ऊपर "Camera start" दबाएँ और permission Allow करें।
- पहली बार मॉडल लोड होने में कुछ सेकंड लगते हैं (इंटरनेट चाहिए)।
- Library tab में जाकर अपनी ज़रूरत के signs record करें — जितना अच्छा record करेंगे, पहचान उतनी ही सही होगी।
- सारा डेटा सिर्फ आपके अपने ब्राउज़र में सेव होता है। दूसरे डिवाइस में ले जाने के लिए Library → Export करें और वहाँ Import कर लें।

6 आम दिक्कतें

दिक्कत	उपाय
"Error 404 / File not found"	Terminal उसी फ़ोल्डर में खुला होना चाहिए जिसमें <code>signvaani.html</code> है। फ़ोल्डर सही से चुनें और सर्वर दोबारा चलाएँ।
कैमरा नहीं खुल रहा	पता ज़रूर <code>localhost</code> या <code>127.0.0.1</code> से शुरू हो — फ़ोन का IP address (जैसे 192.168...) डालने पर कैमरा ब्लॉक हो जाएगा।
आवाज़ नहीं आ रही	Settings tab में Voice चुनें और "Test" दबाएँ। कुछ भाषाओं की voice डिवाइस में अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है।
मॉडल लोड नहीं हो रहा	पहली बार इंटरनेट ज़रूरी है — WiFi से कनेक्ट होकर दोबारा कोशिश करें।

निजता: यह ऐप कोई भी वीडियो, ऑडियो या डेटा इंटरनेट पर नहीं भेजता — साइन पहचानना और आवाज़ बनाना, सब कुछ आपके अपने डिवाइस के अंदर होता है।

1 What you need

- A modern browser — Chrome, Microsoft Edge, or Safari (Edge on Windows gives the clearest voices)
- Internet on first launch only (the camera model is ~10 MB; it works offline after that)
- Camera permission (for sign recognition) — microphone permission is only needed for the "ask by speaking" feature

2 Download the code from GitHub

- 1 Open the repository link shown on the cover page in your browser.
- 2 Click the green "Code" button, then choose "Download ZIP".
- 3 Extract / unzip the downloaded file into a folder. You'll find a file named `signvaani.html` inside.

Know Git? Instead of the ZIP, you can also run this in a terminal:

```
git clone https://github.com/Girdhari-Chaturvedi/<repository-name>.git
```

3 Run it on a Laptop / Desktop

The camera only works when the file is opened from `localhost` — double-clicking the file directly will not let the camera work.

Method A — using Python (Windows / Mac / Linux)

- 1 Open the folder containing `signvaani.html` in File Explorer. Type `cmd` in the address bar and press Enter — a Command Prompt opens in that same folder.
- 2 Run this command:

```
python -m http.server 8000
```

(if it says "python not recognized", try `py -m http.server 8000`, or install Python from python.org first — be sure to tick "Add Python to PATH")
- 3 Open this address in your browser: `http://localhost:8000/signvaani.html`
- 4 Allow the camera permission when asked. Don't close the terminal window, or the server will stop.

Method B — VS Code Live Server (no command line)

- 1 Open VS Code and install the "Live Server" extension.
- 2 Right-click `signvaani.html` and choose "Open with Live Server" — it opens on localhost automatically.

4 Run it on a Phone (Android)

Note: A phone's camera also only works over `localhost` or HTTPS. So opening the file directly on the phone will not let the camera work — you need to run a small local server on the phone itself.

Method A — using a local server app (easiest)

- 1 Install a free app such as "Local Web Server" or "HTTP Server" from the Play Store.
- 2 Download the ZIP from GitHub onto the phone and extract it using any file manager app.
- 3 In the app, point it to the folder containing `signvaani.html` and start the server. It will show an address, e.g. `http://127.0.0.1:8080`.

- 4 Open that address in Chrome and add `/signvaani.html` to the end. Allow the camera permission.

Method B — using Termux (for technical users)

- 1 Install Termux from the Play Store or F-Droid.

- 2 Run this in Termux:

```
pkg install python
cd storage/downloads/<your-folder>
python -m http.server 8000
```

- 3 Open `http://localhost:8000/signvaani.html` in Chrome.

On iPhone

Running a local server on iOS is a bit harder. Install an "HTTP Server" type app from the App Store, follow the same idea as above, then open `http://localhost:<port>/signvaani.html` in Safari.

5 First-time use

- Press "Start camera" at the top and allow the permission.
- The model takes a few seconds to load the first time (needs internet).
- Go to the Library tab and record the signs you need — the better the recordings, the more accurate the recognition.
- All data is saved only in your own browser. To move it to another device, use Library → Export, then Import it there.

6 Common issues

Issue	Fix
"Error 404 / File not found"	The terminal must be opened in the same folder as <code>signvaani.html</code> . Navigate to the correct folder and restart the server.
Camera won't open	The address must start with <code>localhost</code> or <code>127.0.0.1</code> — using the phone's IP address (like 192.168...) will block the camera.
No sound	Pick a voice in the Settings tab and press "Test". Some languages need their voice installed separately on the device.
Model won't load	Internet is required the first time — connect to WiFi and try again.

Privacy: This app never sends any video, audio, or data over the internet — sign recognition and speech generation all happen inside your own device.