

LED MESH 蓝牙模块主动上报协议定义（DF指令）

2026.7.29
V0.1

注：蓝牙模块固件版本需要65及以上版本才支持

协议帧格式							
byte0	byte1	byte2	byte3	byte4	byte5	byte6	byte7
指令识别头	帧总长（小于等于8）	功能ID	子功能ID	参数1/CRC8	参数2/CRC8	参数3/CRC8	参数4/CRC8
0XDF	LEN<=8	x	x	x	x	x	x

LT1像素面板灯数据主动上报							
byte0	byte1	byte2	byte3	byte4	byte5	byte6	byte7
0XDF	0X08	0X05	0X01	0X02	0:开关指令 1: 切换光效号上报	开关指令：0开，1关 光效号：0--9	CRC8

附件类上报通知（APP接收到通知后立即获取）						
byte0	byte1	byte2	byte3	byte4	byte5	byte6
0XDF	帧长 (全部字节0X07)	0X05	0X02（附件类）	• 0X01设备上报通知 • 0X02设备上报故障状态	• 0X01重新获取当前角度 • 0X02重新获取连接状态 • 0X03重新获取电池电量 • 0X04重新获取设定角度 • 0X05重新获取设定速度 • 0X01 X轴电机堵转 • 0X02 Y轴电机堵转 • 0X03 起始坐标校正中 • 0X04 起始坐标校正完成 • 0X05 温度异常 • 0X06 供电异常	CRC8