

# ffmpeg VBR Modi für DVDStyler

---

by manolito (c)2015-2016

Dieses kleine Programm ermöglicht 1-pass und 2-pass VBR Konvertierungen unter DVDStyler. Es gibt auch optionale High Quality (HQ) und Extreme High Quality (XHQ) Modi. Benutzerdefinierte Quantisierungs-Matrices werden unterstützt, einige meiner bevorzugten Matrices liegen bei. Ein CBR Füll-Problem für VCD Bildgrößen in ffmpeg-Versionen ab October 2014 wird ebenfalls behoben.

## **Installation:**

Das Plugin wird automatisch mit DVDStyler installiert und deinstalliert.

## **Benutzung:**

Zum Aktivieren des Plugins DVDStyler starten und "Konfiguration -> Einstellungen -> Systemkern" klicken. Setzen Sie den Encoder auf "ffmpeg-vbr". Dann wählen Sie einen der vier verfügbaren Modi:

"auto" schaltet automatisch zwischen den Kodierungs-Modi um abhängig von der Video Bitrate. Die Bitraten-Schwellenwerte müssen in der Datei "ff\_vbr.ini", die im Ordner "DVDStyler\bin" liegt, spezifiziert werden. In diesem Modus werden auch die HQ-Einstellungen automatisch gewählt je nach den Bitraten-Schwellenwerten in der INI-Datei.

"CBR" erzwingt das Kodieren mit konstanter Bitrate. Das ist prinzipiell dasselbe wie der normale DVDStyler Modus, aber mit kleinen Unterschieden. HQ Parameter und benutzerdefinierte Quantisierungs-Matrices werden in diesem Modus unterstützt..

"1-pass VBR" erzwingt eine 1-pass Kodierung mit variabler Bitrate.

"2-pass VBR" erzwingt eine 2-pass Kodierung mit variabler Bitrate.

Bei Benutzung der letzten drei Modi werden auch die HQ-Einstellungen hier gemacht. Alle Schwellenwert-basierten HQ-Einstellungen in der Datei "ff\_vbr.ini" werden ignoriert.

Die Einstellungen für das Programm werden durch Editieren der Datei "ff\_vbr.ini" in einem Text-Editor vorgenommen. Zuerst spezifiziert man benutzerdefinierte Quantisierungs-Matrices für hohe, mittlere und niedrige Bitraten. Als nächstes werden die Bitraten-Schwellenwerte für die VBR, 2-pass und HQ Modi festgelegt. Der XHQ Modus erzeugt extrem hohe Qualität (bei extrem niedriger Geschwindigkeit). Er kann nur im 2-pass VBR Modus benutzt werden, und die MPEG Adaptive Matrix wird in diesem Modus erzwungen.

Danach die Bitraten-Schwellenwerte für die Matrix-Auswahl eingeben. Und schließlich müssen diejenigen ffmpeg-Parameter eingegeben werden, welche für HQ- (Hohe Qualität) Konvertierungen zur Kommandozeile hinzugefügt werden sollen. Zuletzt kann man noch wählen, ob bei jedem neuen Projekt eine neue Log-Datei erstellt wird, oder ob die Log-Datei an die vorherige angehängt werden soll. Zusätzlich kann man noch einen festen Ordner für die Log-Datei festlegen.

Ist die Bitrate niedriger als der VBR-Schwellenwert, wird VBR benutzt anstelle des voreingestellten CBR Modus. Ein Wert zwischen 6500 und 7000 wird empfohlen. Ist die Bitrate niedriger als der 2-pass Schwellenwert wird im 2-pass VBR Modus konvertiert.

Wenn die Bitrate niedriger ist als der HQ-Schwellenwert, werden die HQ-Parameter der Kommandozeile hinzugefügt.

Setzen Sie die Schwellenwerte auf 0 zum erzwungenen Abschalten und auf 1 zum erzwungenen Aktivieren der jeweiligen Modi.

All das gilt jedoch nur, wenn in den DVDStyler Einstellungen der "auto" Modus für das Plugin eingestellt ist. Die anderen Modi erzwingen den jeweiligen Kodierungs-Modus und den HQ-Modus unabhängig von der Video Bitrate.

### **Erweitert:**

Das Programm unterstützt die Benutzung von benutzerdefinierten Quantisierungs-Matrices. ffmpeg benutzt als Voreinstellung die MPEG Standard Matrix. Bei dieser Matrix haben alle Non-Intra Koeffizienten den Wert 16. Für DVD Konvertierungen ist die MPEG Adapted Matrix normalerweise besser geeignet. Für sehr hohe Bitraten

hat die Fox Home Theater Matrix einen guten Ruf, Konvertierungen mit niedrigen Bitraten funktionieren besser mit einer Matrix wie der Manono1 Matrix.

Einige ausgewählte Matrices liegen dem Archiv bei. Zur Auswahl der gewünschten Matrix editieren Sie die Datei "ff\_vbr.ini". Wählen Sie die gewünschte Matrix für hohe, mittlere and niedrige Bitraten durch Löschen des "#" Zeichens für die Matrix, welche benutzt werden soll.

Sie können leicht Ihre eigene bevorzugte Matrix hinzufügen, indem Sie eine Textdatei im korrekten Format erzeugen mit dem Matrix-Namen als Dateiname. Danach können Sie diese Matrix der Auswahl-Sektion in der Datei "ff\_vbr.ini" hinzufügen.

### **Bekannte Probleme:**

Die ffmpeg Konsolen-Meldungen erscheinen nicht in der DVDStyler Log-Datei. Stattdessen wird eine separate Log-Datei mit dem Namen "ff\_vbr.log" erstellt.

Ich habe das Plugin nur getestet mit DVDStyler Versionen 3.0 und höher unter WinXP und Win7. Die portablen Versionen sollten ebenfalls funktionieren.

### **Danke:**

Vielen Dank an Alex Thüring, den Autor von DVDStyler. Danke an JMJ vom DVDStyler Forum für das Testen und Debugging und viele nützliche Tips. Ebenfalls danke an Fishman0919 vom Doom9 Forum für die XHQ Parameter. Und natürlich ein großes Dankeschön an das ffmpeg Entwicklungs-Team.

### **Lizenz:**

Das Script ist Public Domain. Keine Einschränkungen, jeder kann damit machen was er will. Keinerlei Garantie!

Für die DVDStyler und ffmpeg Lizenzbedingungen bitte deren Distributionen zu Rate ziehen:

[www.dvdstyler.org](http://www.dvdstyler.org)

[www.ffmpeg.org](http://www.ffmpeg.org)