

Полная спецификация.

Рекомендательный документ. Делаю его больше для себя. Пойду прямо по отдельным сборкам.

- Ortonica XS 305 Ходунки
- Выключатель-кнопка без фиксации Четыре штуки.
- Две печатные детали.
- Два usb провода.
- Один хороший usb удлинитель.

Пока собираем ходунки, режьте металл. Режут его быстро, но ходунки собирать тоже быстро.

- Шайба м3, шесть штук.
- Гайка м3, шесть штук.
- Винт м3х10, шесть штук.
- 8 винта или болта м5х16.
- Четыре стопорные шайбы, М5.
- 16 простых шайб м5.
- Четыре гайки, м5.
- Четыре гайки-барашки м5.
- Аккумулятор 24 В 6s2p 40000 мАч.
- Держатель с фиксатором для труб D16мм черный 4шт.
- Гофра для кабеля 16 мм, один метр.

Прибор ЦПУ. Пока для него едет все то, что заказали. Распечатайте корпус.

- Ардуина Нано.
- LCD_1602_I2C
- LM2596 DC-DC stepdown voltage converter
- кронштейн Печатная деталь.
- Nano адаптер v1.0 Shield для ардуино с винтовыми зажимами
- винт м2х13 2шт.
- Шайба м2 4 штуки.
- Гайк, м2 2 штуки.
- USB2.0 «мама» на 4P DIP 3шт.
- Крышка Печатная деталь.

Нога. Ноги у нас две учитывайте. Весь крепеж и насадки для мотора должны быть в комплекте с мотором. Если вы покупаете насадки отдельно, берите те, у которых нарезана резьба. Есть отверстие для стопорения на валу. Для стопорения комплектный винт упрется шляпкой. Нужно купить

четыре установочных мента того же диаметра. Это винты без шляпки. Их легко можно изготовить самому.

- Труба прямоугольная алюминий 40x20x1.5 1м
- Вторичный поролон RBD 140 лист 10x1000x2000мм
- Держатель с фиксатором для труб D16мм черный 2шт

Корпус прибора ноги Печатается на принтере.

- ТВ 2506 клеммник 2шт.
- DC разъём питания 5,5x2,1/5,5x2,5 мм чёрный На две ноги их надо шесть штук. Всего их надо 13.
- USB2.0 «мама» на 4P DIP На ноги их надо шесть. Всего их надо 13.
- болт с полукруглой головкой 5x30 4 шт
- Гайка, м5 4шт.

Привода. Корпуса для них печатаем на принтере.

- ASME -04B Servo 380кгс/см 4шт
- USB2.0 «мама» на 4P DIP 4шт
- DC разъём питания 5,5x2,1/5,5x2,5 мм чёрный 4шт

Сборка верхнего уровня. Когда собрано уже все, надо только собрать все вместе.

- Гайка м5 12 штук. Всего их надо шестнадцать.
- Гайки, барашки, м5 12шт. Всего их надо шестнадцать.
- болт с полукруглой головкой 5x30 12 шт Всего их надо шестнадцать.
- Реабилитация ног, поясной бандаж, поддержка колена, регулируемый ортез для натяжения связок, ортез для реабилитации мениска, корректор лодыжки
- Удлинительный кабель 12В 5,5x2,5 мм Конкретно их полуметровых надо два. Нужны еще восемь коротких. От приводов до прибора ног.
- USB 3.0 удлинитель кабель Два полуметровых. Восемь каратышей.
- FiJila 24В 40000 мАч литиевый аккумулятор

На этом все вроде бы ничего не забыл.