

# 二阶锥松弛交流潮流优化的锥还原方法 (SOCP-AC-OPF-Relaxation-Recovery-Cut-Adding- Method)

## 目录

<b>1</b>	<b>符号表</b>	<b>2</b>
1.1	索引与集合 . . . . .	2
1.2	决策变量 . . . . .	2
1.2.1	支路变量 . . . . .	2
1.2.2	节点变量 . . . . .	2
1.2.3	发电机变量 . . . . .	3
1.2.4	可调负荷变量 . . . . .	3
1.3	网络参数 . . . . .	3
1.4	锥还原相关符号 . . . . .	3
<b>2</b>	<b>优化模型</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>基于方向割的锥还原方法</b>	<b>6</b>
3.1	问题背景 . . . . .	6
3.2	锥松弛间隙检测 . . . . .	6
3.3	基于方向的锥还原方法 . . . . .	6
3.3.1	Cauchy-Schwarz 不等式 . . . . .	6
3.3.2	方向割约束 . . . . .	7
3.4	算法伪代码 . . . . .	8
3.5	算法复杂度分析 . . . . .	10

# 1 符号表

## 1.1 索引与集合

符号	描述	说明
$t$	时段索引	$t \in \{0, 1, \dots, T-1\}$
$i, j, k$	节点索引	$i, j, k \in N$
$(i, j)$	支路索引	支路 $(i, j) \in E$ 表示连接节点 $i$ 和 $j$ 的支路
$g$	发电机索引	$g \in G$
$dr$	可调负荷索引	$dr \in DR$
$N$	节点集合	配电网所有节点的集合, $ N  =$ 节点总数
$E$	支路集合	配电网所有支路的集合, 每条支路表示为 $(i, j)$
$G$	发电机集合	所有发电机的集合, $ G  =$ 发电机总数
$DR$	可调负荷集合	所有可调负荷的集合, $ DR  =$ 可调负荷总数
$G_j$	节点 $j$ 的发电机集合	连接在节点 $j$ 的所有发电机
$DR_j$	节点 $j$ 的可调负荷集合	连接在节点 $j$ 的所有可调负荷

## 1.2 决策变量

### 1.2.1 支路变量

符号	描述	单位
$P_{t,i,j}$	支路 $(i, j)$ 在时段 $t$ 的有功功率	p.u.
$Q_{t,i,j}$	支路 $(i, j)$ 在时段 $t$ 的无功功率	p.u.
$l_{t,i,j}$	支路 $(i, j)$ 在时段 $t$ 的电流幅值平方 $ I_{ij} ^2$	p.u.

### 1.2.2 节点变量

符号	描述	单位
----	----	----

$v_{t,i}$	节点 $i$ 在时段 $t$ 的电压幅值平方 $ V_i ^2$	p.u.
$p_{t,i}$	节点 $i$ 在时段 $t$ 的有功注入功率	p.u.
$q_{t,i}$	节点 $i$ 在时段 $t$ 的无功注入功率	p.u.

### 1.2.3 发电机变量

符号	描述	单位
$P_{g,t,g}$	发电机 $g$ 在时段 $t$ 的有功出力	p.u.
$Q_{g,t,g}$	发电机 $g$ 在时段 $t$ 的无功出力	p.u.

### 1.2.4 可调负荷变量

符号	描述	单位
$P_{DR,t,dr}$	可调负荷 $dr$ 在时段 $t$ 的削减量 (正数表示削减)	p.u.

## 1.3 网络参数

符号	描述	单位
$r_{ij}$	支路 $(i, j)$ 的电阻	p.u.
$x_{ij}$	支路 $(i, j)$ 的电抗	p.u.
$V_{\min}$	节点电压幅值下限	p.u. (默认 0.9)
$V_{\max}$	节点电压幅值上限	p.u. (默认 1.1)

## 1.4 锥还原相关符号

符号	描述	单位
$\Delta_{t,i,j}$	支路 $(i, j)$ 在时段 $t$ 的锥松弛间隙	p.u. <sup>2</sup>
$\mathbf{x}_{ij}$	支路功率向量, $\mathbf{x}_{ij} = (P_{t,i,j}, Q_{t,i,j})^T$	p.u.
$\mathbf{d}$	方向向量, $\mathbf{d} = (d_P, d_Q)^T$	无量纲
$r$	收缩因子, $r \in [0, 1]$	无量纲
$r_{\min}$	初始收缩因子	无量纲
$r_k$	第 $k$ 层的收缩因子	无量纲

$\mathcal{L}$	线性割约束集合	-
$\mathcal{D}_\ell$	第 $\ell$ 层的方向集合	-
$L_{\max}$	最大层数	正整数 (默认 3-5)
$K_{\max}$	最大迭代次数	正整数 (默认 50)
$\epsilon$	收敛容差	p.u. <sup>2</sup> (默认 $10^{-6}$ )

---

## 2 优化模型

$$\min_{P_{t,i,j}, Q_{t,i,j}, l_{t,i,j}, v_{t,i}, p_{t,i}, q_{t,i}, P_{g,t,g}, Q_{g,t,g}, P_{DR,t,dr}} \sum_{t=0}^{T-1} \sum_{dr \in DR_j} -P_{DR,t,dr} \quad (1)$$

s.t.

$$v_{t,0} = 1.0, \quad \forall t \in \{0, 1, \dots, T-1\} \quad (1)$$

$$p_{t,j} = \sum_{g \in G_j} P_{g,t,g} + \sum_{dr \in DR_j} P_{DR,t,dr} + P_{d,t,j}, \quad \forall t, j \in N \quad (2a)$$

$$q_{t,j} = \sum_{g \in G_j} Q_{g,t,g} + Q_{d,t,j}, \quad \forall t, j \in N \quad (2b)$$

$$p_{t,j} = \sum_{(j,k) \in E} P_{t,j,k} - \sum_{(i,j) \in E} (P_{t,i,j} - r_{ij} \cdot l_{t,i,j}), \quad \forall t, i, j, k \in N \quad (3a)$$

$$q_{t,j} = \sum_{(j,k) \in E} Q_{t,j,k} - \sum_{(i,j) \in E} (Q_{t,i,j} - x_{ij} \cdot l_{t,i,j}), \quad \forall t, i, j, k \in N \quad (3b)$$

$$v_{t,j} = v_{t,i} - 2(r_{ij}P_{t,i,j} + x_{ij}Q_{t,i,j}) + (r_{ij}^2 + x_{ij}^2)l_{t,i,j}, \quad \forall t, (i, j) \in E \quad (4)$$

$$(2P_{t,i,j})^2 + (2Q_{t,i,j})^2 + (l_{t,i,j} - v_{t,i})^2 \leq (l_{t,i,j} + v_{t,i})^2, \quad \forall t, (i, j) \in E \quad (5)$$

$$P_{g,\min}(t) \leq P_{g,t,g} \leq P_{g,\max}(t), \quad \forall t, g \in G \quad (6)$$

$$P_{DR,\min}(t) \leq P_{DR,t,dr} \leq P_{DR,\max}(t), \quad \forall t, dr \in DR \quad (7)$$

$$V_{\min}^2 \leq v_{t,i} \leq V_{\max}^2, \quad \forall t, i \in N \quad (8)$$

$$-2.5 \leq P_{t,i,j} \leq 2.5, \quad \forall t, (i, j) \in E \quad (9a)$$

$$-2.5 \leq Q_{t,i,j} \leq 2.5, \quad \forall t, (i, j) \in E \quad (9b)$$

$$0 \leq l_{t,i,j} \leq 2.5, \quad \forall t, (i, j) \in E \quad (9c)$$

### 3 基于方向割的锥还原方法

#### 3.1 问题背景

在二阶锥交流潮流优化模型中，二阶锥松弛约束 (5) 对原始非凸约束进行了凸松弛：

$$l_{t,i,j} \cdot v_{t,i} = P_{t,i,j}^2 + Q_{t,i,j}^2 \Rightarrow \left\| \begin{bmatrix} 2P_{t,i,j} \\ 2Q_{t,i,j} \\ l_{t,i,j} - v_{t,i} \end{bmatrix} \right\|_2 \leq l_{t,i,j} + v_{t,i} \quad (2)$$

松弛的几何意义：

- 原始约束要求点  $(P_{t,i,j}, Q_{t,i,j}, l_{t,i,j}, v_{t,i})$  必须位于**二阶锥的表面**（锥面约束）
- 松弛后的约束允许点位于**二阶锥的内部或表面**（锥约束）

在辐射状配电网中，该松弛通常是紧的（tight），即最优解自然满足等式约束。但在某些情况下，松弛解可能落在锥的内部，此时需要进行**锥还原**，将解投影到锥面上以获得原问题的可行解。

#### 3.2 锥松弛间隙检测

设 SOCP 求解得到的最优解为  $(P_{t,i,j}^*, Q_{t,i,j}^*, l_{t,i,j}^*, v_{t,i}^*)$ ，定义**锥松弛间隙**为：

$$\Delta_{t,i,j} = l_{t,i,j}^* \cdot v_{t,i}^* - [(P_{t,i,j}^*)^2 + (Q_{t,i,j}^*)^2] \quad (3)$$

间隙判定：

- 若  $\Delta_{t,i,j} \approx 0$ （在数值误差范围内），则松弛是紧的，无需还原
- 若  $\Delta_{t,i,j} > \epsilon$ （给定容差），则需要进行锥还原

#### 3.3 基于方向的锥还原方法

当检测到松弛间隙时，采用基于方向的迭代方法将解还原到锥面上。该方法基于**Cauchy-Schwarz 不等式**，导出**方向割约束**。

##### 3.3.1 Cauchy-Schwarz 不等式

对于支路  $(i, j)$ ，记  $\mathbf{x}_{ij} = (P_{t,i,j}, Q_{t,i,j})^T$ ，则二阶锥约束为：

$$\|\mathbf{x}_{ij}\|_2 \leq \sqrt{l_{t,i,j} \cdot v_{t,i}} \quad (4)$$

对于任意方向向量  $\mathbf{d} = (d_P, d_Q)^T$ ，由 Cauchy-Schwarz 不等式可得：

$$\frac{\mathbf{d}^T \mathbf{x}_{ij}}{\|\mathbf{d}\|_2} \leq \|\mathbf{x}_{ij}\|_2 \leq \sqrt{l_{t,i,j} \cdot v_{t,i}} \quad (5)$$

这表明：沿任意方向  $\mathbf{d}$  的投影不超过  $\sqrt{l_{t,i,j} \cdot v_{t,i}}$ 。

### 3.3.2 方向割约束

为了收紧可行域，在方向  $\mathbf{d}$  上添加带收缩因子的方向割：

$$\frac{\mathbf{d}^T \mathbf{x}_{ij}}{\|\mathbf{d}\|_2} \geq r \cdot \sqrt{l_{t,i,j} \cdot v_{t,i}} \quad (6)$$

其中  $r \in [0, 1]$  为收缩因子：

- $r = 1$ ：最紧的割，仅保留方向  $\mathbf{d}$  上的锥面点
- $r < 1$ ：较松的割，保留方向  $\mathbf{d}$  附近一定角度范围内的锥面点

### 3.4 算法伪代码

---

**Algorithm 1** 层次化方向割锥还原算法（第 1 部分：初始化）

---

输入: SOCP 松弛解  $(P^*, Q^*, l^*, v^*)$ , 参数  $\epsilon, \epsilon_{\text{stag}}, W_{\text{stag}}, L_{\text{max}}, K_{\text{max}}$

输出: 还原解  $(\bar{P}, \bar{Q}, \bar{l}, \bar{v})$ , 收敛状态

- 1: // 阶段一：初始化
  - 2:  $k \leftarrow 0, \ell \leftarrow 1$
  - 3:  $\mathcal{L} \leftarrow \emptyset$  ▷ 方向割约束集合
  - 4:  $\mathcal{H} \leftarrow \emptyset$  ▷ 间隙历史记录
  - 5:  $\mathbf{d} \leftarrow (P_{t,i,j}^*, Q_{t,i,j}^*)^T, \forall (i, j) \in E, t \in [0, T-1]$  ▷ 初始解的方向集合
  - 6:  $\mathcal{L} \leftarrow \mathcal{L} \cup \left\{ \mathbf{d}^T \mathbf{x}_{ij} / \|\mathbf{d}\| \geq r_1 \sqrt{l_{t,i,j} v_{t,i}} \right\}$  ▷ 初始层的方向割约束
  - 7:  $r_{\min} \leftarrow \frac{\|\mathbf{d}\|}{\sqrt{l_{t,i,j}^* v_{t,i}^*}}$  ▷ 初始收缩因子
-



---

**Algorithm 2** 层次化方向割锥还原算法（第 2 部分：主迭代循环）

---

```
1: // 阶段二：主迭代循环
2: while  $k < K_{\max}$  do
3:    $k \leftarrow k + 1$ 
4:   // 步骤 1: 求解带约束的 SOCP 问题
5:    $(P^k, Q^k, l^k, v^k) \leftarrow \text{SOLVE\_SOCP}(\mathcal{L})$ 
6:   // 步骤 2: 计算锥松弛间隙
7:   for all  $(i, j) \in E, t \in [0, T - 1]$  do
8:      $\Delta_{t,i,j}^k \leftarrow l_{t,i,j}^k \cdot v_{t,i}^k - [(P_{t,i,j}^k)^2 + (Q_{t,i,j}^k)^2]$ 
9:   end for
10:   $\Delta_{\max}^k \leftarrow \max_{t,i,j} \Delta_{t,i,j}^k$ 
11:   $\mathcal{H} \leftarrow \mathcal{H} \cup \{\Delta_{\max}^k\}$ 
12:  // 步骤 3: 检查全局收敛
13:  if  $\Delta_{\max}^k \leq \epsilon$  then
14:    return  $(P^k, Q^k, l^k, v^k)$ , CONVERGED
15:  end if
16:  // 步骤 4: 层内自适应方向搜索（固定  $r_\ell$ ）
17:   $r_\ell \leftarrow r_{\min} + (\ell - 1)/(L_{\max} - 1) \cdot (1 - r_{\min})$ 
18:  for all  $(i, j) \in E, t \in [0, T - 1]$  do
19:    if  $\Delta_{t,i,j}^k > \epsilon$  then
20:       $\hat{\mathbf{d}} \leftarrow (P_{t,i,j}^k, Q_{t,i,j}^k)^T / \|(P_{t,i,j}^k, Q_{t,i,j}^k)\|$ 
21:       $\mathcal{L} \leftarrow \mathcal{L} \cup \left\{ \hat{\mathbf{d}}^T \mathbf{x}_{ij} / \|\hat{\mathbf{d}}\| \geq r_\ell \sqrt{l_{t,i,j} v_{t,i}} \right\}$ 
22:    end if
23:  end for
24:  （续下一部分）
25: end while
```

---

---

**Algorithm 3** 层次化方向割锥还原算法（第 3 部分：层次提升与终止）

---

```

1: (接上一部分) 主迭代循环内:
2: // 步骤 5: 判断层内停滞
3: if  $|\mathcal{H}| \geq W_{\text{stag}}$  then
4:   recent  $\leftarrow$  LAST_N_ELEMENTS( $\mathcal{H}, W_{\text{stag}}$ )
5:   improvements  $\leftarrow \{\text{recent}[i] - \text{recent}[i+1] \mid i = 1, \dots, W_{\text{stag}} - 1\}$ 
6:   if  $\max(\text{improvements}) < \epsilon_{\text{stag}}$  then
7:     // 步骤 6: 层次提升
8:     if  $\ell < L_{\text{max}}$  then
9:        $\ell \leftarrow \ell + 1$ 
10:       $r_\ell \leftarrow r_{\min} + (\ell - 1)/(L_{\text{max}} - 1) \cdot (1 - r_{\min})$ 
11:       $\mathcal{D}_\ell \leftarrow \text{GENERATE\_GLOBAL\_DIRECTIONS}(\ell)$ 
12:      // 添加新层的全局方向集
13:      for all  $(i, j) \in E, t \in [0, T - 1], \mathbf{d} \in \mathcal{D}_\ell$  do
14:         $\mathcal{L} \leftarrow \mathcal{L} \cup \{\mathbf{d}^T \mathbf{x}_{ij} / \|\mathbf{d}\| \geq r_\ell \sqrt{l_{t,i,j} v_{t,i}}\}$ 
15:      end for
16:       $\mathcal{H} \leftarrow \emptyset$  ▷ 清空历史，开始新层监测
17:       $\mathcal{H} \leftarrow \mathcal{H} \cup \{\Delta_{\text{max}}^k\}$ 
18:    else
19:      break
20:    end if
21:  end if
22: end if
23: // 阶段三：终止处理
24: return  $(P^k, Q^k, l^k, v^k)$ , NOTFULLYCONVERGED

```

---

### 3.5 算法复杂度分析

时间复杂度（单次迭代）:

操作	复杂度	说明
SOCP 求解	$O(n^3)$	$n$ 为决策变量数
间隙计算	$O(T \cdot  E )$	遍历所有支路和时段
方向割添加	$O(T \cdot  E )$	最多添加 $T \cdot  E $ 个约束
<b>总计</b>	$O(n^3)$	由 SOCP 求解主导

空间复杂度:

迭代次数:

数据结构	复杂度	说明
决策变量	$O(T \cdot  E )$	支路变量和节点变量
方向割约束集合 $\mathcal{L}$	$O(K_{\max} \cdot T \cdot  E )$	最坏情况
<b>总计</b>	$O(K_{\max} \cdot T \cdot  E )$	-

- 典型情况：10-30 次迭代
- 最坏情况： $K_{\max} = 50$  次迭代
- 层数：通常 2-3 层