

Mantenimiento y uso seguro de generadores portátiles

Rutina para el Gamma 7500 IE y otros equipos: combustible, aceite, batería, carga y registros

MANUAL DEL FABRICANTE

Los intervalos de aceite, filtro, bujía, combustible y puesta a tierra deben tomarse del manual exacto del Gamma 7500 IE. Este documento no los sustituye.

1. Antes de cada uso

Control	Acción
Ubicación	Exterior, seco, estable y lejos de aberturas y materiales combustibles.
Aceite	Verificar nivel con motor frío según manual.
Combustible	Inspeccionar fugas, olor y estado del recipiente.
Cables	Adecuados para exterior, sin cortes, completamente desenrollados.
Carga	Calcular potencia continua y picos; conectar con cargas apagadas.
Tierra / transferencia	Seguir manual y electricista; no improvisar conexión domiciliaria.

2. Arranque y operación

- Arrancar sin cargas conectadas salvo indicación del fabricante.
- Dejar estabilizar y conectar equipos de a uno, observando ruidos, tensión y protección.
- No cubrir ni operar bajo lluvia directa. Mantener circulación de aire.
- No mover, inclinar ni cargar combustible con el motor en marcha o caliente.
- Registrar horas de funcionamiento y consumo real.

3. Rutina mensual

- Prueba de arranque y carga moderada según manual, en exterior.
- Verificar batería de arranque, terminales, neumáticos/ruedas y tornillería visible.
- Inspeccionar filtro de aire, aceite y bujía de acuerdo con el calendario del fabricante.
- Revisar que no haya nidos, insectos, humedad o corrosión.
- Rotar combustible con método seguro y legal; evitar reservas envejecidas.

4. Señales para detener

- Humo anormal, olor intenso, fuga, chispas, vibración o ruido nuevo.
- Protección que se dispara repetidamente o tensión inestable.
- Sobrecalentamiento, falta de aceite o pérdida de potencia.
- Dolor de cabeza, mareos o náuseas en personas cercanas: alejarse y sospechar monóxido.

5. Registro de mantenimiento

Fecha	Horas	Aceite	Combustible	Prueba de carga	Observaciones

Fuentes oficiales y actualización

Revisión de esta edición: 30/07/2026. Cuando haya conexión, verificar cambios normativos, alertas locales y recomendaciones técnicas antes de aplicar procedimientos.

Fuente	Referencia
CDC - Monóxido y generadores	www.cdc.gov/es/disasters/psa/co.html
CDC - Peligros eléctricos después de desastres	www.cdc.gov/natural-disasters/es/response/que-hacer-para-protegerse-de-peligros-electricos.html
SRT - Prevención y herramientas	www.argentina.gob.ar/srt/prevencion/publicaciones/manual